

常用三极管/集成电路/稳压二极管 资料大全

春声电技(步龙)

2007 年 11 月 13 日

三极管资料大全

2N109	GE-P 35V 0.15A 0.165W	2N1304	GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz
2N1305	GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz	2N1307	GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60
2N1613	SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz	2N1711	SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz
2N1893	SI-N 120V 0.5A 0.8W	2N2102	SI-N 120V 1A 1W <120MHz
2N2148	GE-P 60V 5A 12.5W	2N2165	SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz
2N2166	SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz	2N2219A	SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz
2N2222A	SI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz	2N2223	2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50
2N2223A	2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50	2N2243A	SI-N 120V 1A 0.8W 50MHz
2N2369A	SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns	2N2857	SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz
2N2894	SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns	2N2905A	SI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100
2N2906A	SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100	2N2907A	SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100
2N2917	SI-N 45V 0.03A >60Mz	2N2926	SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz
2N2955	GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz	2N3019	SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz
2N3053	SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz	2N3054	SI-N 90V 4A 25W 3MHz
2N3055	SI-N 100V 15A 115W 800kHz	2N3055	SI-N 100V 15A 115W 800kHz
2N3055H	SI-N 100V 15A 115W 800kHz	2N3251	SI-P 50V 0.2A 0.36W
2N3375	SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz	2N3439	SI-N 450V 1A 10W 15MHz
2N3440	SI-N 300V 1A 10W 15MHz	2N3441	SI-N 160V 3A 25W POWER
2N3442	SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz	2N3495	SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz
2N3502	SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz	2N3553	SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz
2N3571	SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz	2N3583	SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz
2N3632	SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz	2N3646	SI-N 40V 0.2A 0.2W
2N3700	SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz	2N3707	SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz
2N3708	SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz	2N3716	SI-N 100V 10A 150W 4MHz
2N3725	SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns	2N3740	SI-P 60V 4A 25W >4MHz
2N3741	SI-N 80V 4A 25W >4MHz	2N3742	SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz
2N3767	SI-N 100V 4A 20W >10MHz	2N3771	SI-N 50V 30A 150W POWER
2N3772	SI-N 100V 20A 150W POWER	2N3773	SI-N 160V 16A 150W POWER
2N3792	SI-P 80V 10A 150W 4MHz	2N3819	N-FET 25V 20mA 0.36W
2N3820	P-FET 20V 15mA 0.36W	2N3821	N-FET 50V 2.5mA 0.3W
2N3824	N-FET 50V 10mA 0.3W <250E	2N3866	SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz
2N3904	SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz	2N3906	SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz
2N3909	P-FET 20V 10mA 0.3W	2N3958	N-FET 50V 5mA 0.25W
2N3963	SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz	2N3972	N-FET 40V 50mA 1.8W
2N4001	SI-N 100V 1A 15W 40MHz	2N4033	SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz
2N4036	SI-P 90V 1A 1W 60MHz	2N409	GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz
2N4126	SI-P 25V 200mA HF	2N4220	N-FET 30V 0.2A
2N4236	SI-P 80V 3A 1W >3MHz	2N427	GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40
2N428	GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60	2N4286	SI-N 30V 0.05A 0.25W
2N4287	SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz	2N4291	SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MHz
2N4302	N-FET 30V 0.5mA 0.3W	2N4347	SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz
2N4348	SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz	2N4351	N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz
2N4391	N-FET 40V 50mA 30E Up<10V	2N4392	N-FET 40V 25mA 60E Up<5V
2N4393	N-FET 40V 5mA 100E Up<3V	2N4401	SI-N 60V 0.6A 200MHz
2N4403	SI-P 40V 0.6A 200MHz	2N4416	N-FET 30V 15mA VHF/UHF
2N4420	SI-N 40V 0.2A 0.36W	2N4427	SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz
2N4906	SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz	2N4920	SI-P 80V 1A 30W
2N4923	SI-N 80V 1A 30W	2N5038	SI-N 150V 20A 140W 0.5us
2N5090	SI-N 55V 0.4A 4W 5mA	2N5109	SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz
2N5116	P-FET 30V 5mA 150E Up<4V	2N5154	SI-N 100V 2A 10W
2N5179	SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz	2N5192	SI-N 80V 4A 40W 2MHz
2N5240	SI-N 375V 5A 100W >2MHz	2N5298	SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz
2N5308	N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K	2N5320	SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH
2N5322	SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH	2N5401	SI-P 160V 0.6A 0.31W
2N5416	SI-P 350V 1A 10W 15MHz	2N5433	N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E
2N5457	N-FET 25V 1mA Up<6V	2N5458	N-FET 25V 2.9mA UNI
2N5460	P-FET 40V 5mA Up<6V GEN. P	2N5461	P-FET 40V 9mA 0.31W
2N5462	P-FET 40V 16mA Up<9V GEN.	2N5484	N-FET 25V 5mA 0.31W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2N5485	P-FET 25V 4mA $U_p < 4V$	2N5551	SI-N 180V 0.6A 0.31W VID.
2N5589	SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz	2N5639	N-FET 30V 10mA 310mW
2N5672	SI-N 150V 30A 140W 0.5us	2N5680	SI-P 120V 1A 1W
2N5682	SI-N 120V 1A 1W >30MHz	2N5684	SI-P 80V 50A 200W
2N5686	SI-N 80V 50A 300W >2MHz	2N5770	SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz
2N5771	SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz	2N5876	SI-P 80V 10A 150W >4MHz
2N5878	SI-N 80V 10A 150W >4MHz	2N5879	SI-N 60V 10A 150W >4MHz
2N5884	SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW	2N5886	SI-N 80V 25A 200W >4MHz
2N6031	SI-P 140V 16A 200W 1MHz	2N6050	P-DARL+D 60V 12A 100W
2N6059	SI-N 100V 12A 150W	2N6083	SI-N 36V 5A $P_Q = 30W$ 175MHz
2N6098	SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH	2N6099	SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH
2N6109	SI-P 60V 7A 40W 10MHz	2N6124	SI-P 45V 4A 40W
2N6211	SI-P 275V 2A 20W 20MHz	2N6213	SI-P 400V 2A 35W >20MHz
2N6248	SI-P 110V 15A 125W >6MHz	2N6284	N-DARL 100V 20A 160W B>75
2N6287	P-DARL 100V 20A 160W	2N6292	SI-N 80V 7A 40W
2N6356	N-DARL 50V 20A 150W B>150	2N6422	SI-P 500V 2A 35W >10MHz
2N6427	N-DARL 40V 0.5A 0.625W	2N6476	SI-P 130V 4A 16W 5MHz
2N6488	SI-N 90V 15A 75W	2N6491	SI-P 90V 15A 30W
2N6517	SI-N 350V 0.5A 0.625W >40	2N6520	SI-P 350V 0.5A 0.625W >40
2N6547	SI-N 850/400V 15A 175W	2N6556	SI-P 100V 1A 10W >75MHz
2N6609	SI-P 160V 16A 150W 2MHz	2N6660	N-FET 60V 2A 6.25W 3E
2N6661	N-FET 90V 2A 6.2W 4E	2N6675	SI-N 400V 15A
2N6678	SI-N 400V 15A	2N6716	SI-N 60V 2A 2W 50MHz
2N6718	SI-N 100V 2A 2W 50MHz	2N6725	N-DARL 60V 2A 1W B>15K
2N6728	SI-P 60V 2A 2W >50MHz	2N697	SI-N 60V 1A 0.6W <50MHz
2N7002	N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5	2N914	SI-N 40V 0.5A <40/40NS SW
2N918	SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz	2SA1006B	SI-P 250V 1.5A 25W 80MHz
2SA1009	SI-P 350V 2A 15W	2SA1011	SI-P 160V 1.5A 25W 120MHz
2SA1013	SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz	2SA1015	SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHz
2SA1016	SI-P 100V 0.05A 0.4W 110MHz	2SA1017	SI-P 120V 50mA 0.5W 110MHz
2SA1018	SI-P 250V 70mA 0.75W >50MHz	2SA1020	SI-P 50V 2A 0.9W 100MHz
2SA1027	SI-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz	2SA1029	SI-P 30V 0.1A 0.2W 280MHz
2SA1034	SI-P 35V 50mA 0.2W 200MHz	2SA1037	SI-P 50V 0.4A 140MHz FR
2SA1048	SI-P 50V 0.15A 0.2W 80MHz	2SA1049	SI-P 120V 0.1A 0.2W 100MHz
2SA1061	SI-P 100V 6A 70W 15MHz	2SA1062	SI-N 120V 7A 80W 15MHz
2SA1065	SI-P 150V 10A 120W 50MHz	2SA1084	SI-P 90V 0.1A 0.4W 90MHz
2SA1103	SI-P 100V 7A 70W 20MHz	2SA1106	SI-P 140V 10A 100W 20MHz
2SA1110	SI-P 120V 0.5A 5W 250MHz	2SA1111	SI-P 150V 1A 20W 200MHz
2SA1112	SI-P 180V 1A 20W 200MHz	2SA1115	SI-P 50V 0.2A 200MHz UNI
2SA1120	SI-P 35V 5A 170MHz	2SA1123	SI-P 150V 50mA 0.75W 200MHz
2SA1124	SI-P 150V 50mA 1W 200MHz	2SA1127	SI-P 60V 0.1A 0.4W 200MHz
2SA1141	SI-P 115V 10A 100W 90MHz	2SA1142	SI-P 180V 0.1A 8W 180MHz
2SA1145	SI-P 150V 50mA 0.8W 200MHz	2SA1150	SI-P 35V 0.8A 0.3W 120MHz
2SA1156	SI-P 400V 0.5A 10W POWER	2SA1160	SI-P 20V 2A 0.9W 150MHz
2SA1163	SI-P 120V 0.1A 100MHz	2SA1170	SI-P 200V 17A 200W 20MHz
2SA1185	SI-P 50V 7A 60W 100MHz	2SA1186	SI-P 150V 10A 100W
2SA1200	SI-P 150V 50mA 0.5W 120MHz	2SA1201	SI-P 120V 0.8A 0.5W 120MHz
2SA1206	SI-P 15V 0.05A 0.6W	2SA1207	SI-P 180V 70mA 0.6W 150MHz
2SA1208	SI-P 180V 0.07A 0.9W	2SA1209	SI-P 180V 0.14A 10W
2SA1210	SI-P 200V 0.14A 10W	2SA1213	SI-P 50V 2A 0.5W 120MHz
2SA1215	SI-P 160V 15A 150W 50MHz	2SA1216	SI-P 180V 17A 200W 40MHz
2SA1220A	SI-P 120V 1.2A 20W 160MHz	2SA1221	SI-P 160V 0.5A 1W 45MHz
2SA1225	SI-P 160V 1.5A 15W 100MHz	2SA1227A	SI-P 140V 12A 120W 60MHz
2SA1232	SI-P 130V 10A 100W 60MHz	2SA1241	SI-P 50V 2A 10W 100MHz
2SA1242	SI-P 35V 5A 1W 170MHz	2SA1244	SI-P 60V 5A 20W 60MHz
2SA1249	SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz	2SA1261	SI-P 100V 10A 60W POWER
2SA1262	SI-P 60V 4A 30W 15MHz	2SA1264N	SI-P 120V 8A 80W 30MHz
2SA1265N	SI-P 140V 10A 100W 30MHz	2SA1266	SI-P 50V 0.15A 0.4W POWER
2SA1268	SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz	2SA1270	SI-P 35V 0.5A 0.5W 200MHz
2SA1271	SI-P 30V 0.8A 0.6W 120MHz	2SA1275	SI-P 160V 1A 0.9W 20MHz
2SA1282	SI-P 20V 2A 0.9W 80MHz	2SA1283	SI-P 60V 1A 0.9W 85MHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SA1286 SI-P 30V 1.5A 0.9W 90MHz
 2SA1292 SI-P 80V 15A 70W 100MHz
 2SA1294 SI-P 230V 15A 130W
 2SA1296 SI-P 20V 2A 0.75W 120MHz
 2SA1300 SI-P 10V 2A 0.75W 140MHz
 2SA1303 SI-P 150V 14A 125W 50MHz
 2SA1306A SI-P 180V 1.5A 20W 100MHz
 2SA1309 SI-P 30V 0.1A 0.3W 80MHz
 2SA1315 SI-P 80V 2A 0.9W 0.2us
 2SA1317 SI-P 60V 0.2A 0.3W 200MHz
 2SA1319 SI-P 180V 0.7A 0.7W 120MHz
 2SA1328 SI-P 60V 12A 40W 0.3us
 2SA1345 SI-N 50V 0.1A 0.3W 250MHz
 2SA1348 SI-P 50V 0.1A 200MHz
 2SA1352 SI-P 200V 0.1A 5W 70MHz
 2SA1358 SI-P 120V 1A 10W 120MHz
 2SA1360 SI-P 150V 50mA 5W 200MHz
 2SA1370 SI-P 200V 0.1A 1W 150MHz
 2SA1376 SI-P 200V 0.1A 0.75W 120MHz
 2SA1381 SI-P 300V 0.1A 150MHz
 2SA1383 SI-P 180V 0.1A 10W 180MHz
 2SA1387 SI-P 60V 5A 25W 80MHz
 2SA1396 SI-P 100V 10A 30W
 2SA1400 SI-P 400V 0.5A 10W
 2SA1405 SI-P 120V 0.3A 8W 500MHz
 2SA1407 SI-P 150V 0.1A 7W 400MHz
 2SA1428 SI-P 50V 2A 1W 100MHz
 2SA1441 SI-P 100V 5A 25W <300ns
 2SA1450 SI-P 100V 0.5A 0.6W 120MHz
 2SA1460 SI-P 60V 1A 1W <40NS
 2SA1475 SI-P 120V 0.4A 15W 500MHz
 2SA1477 SI-P 180V 0.14A 10W 150MHz
 2SA1489 SI-P 80V 6A 60W 20MHz
 2SA1491 SI-P 140V 10A 100W 20MHz
 2SA1507 SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz
 2SA1516 SI-P 180V 12A 130W 25MHz
 2SA1535A SI-P 180V 1A 40W 200MHz
 2SA1539 SI-P 120V 0.3A 8W 400MHz
 2SA1541 SI-P 200V 0.2A 7W 300MHz
 2SA1566 SI-N 120V 0.1A 0.15W 130MHz
 2SA1568 SI-P 60V 12A 40W
 2SA1593 SI-P 120V 2A 15W 120MHz
 2SA1606 SI-P 180V 1.5A 15W 100MHz
 2SA1624 SI-P 300V 0.1A 0.5W 70MHz
 2SA1626 SI-P 400V 2A 1W 0.5/2.7us
 2SA1643 SI-P 50V 7A 25W 75MHz
 2SA1668 SI-P 200V 2A 25W 20MHz
 2SA1671 SI-P 120/120V 8A 75W 20MHz
 2SA1673 SI-P 180V 15A 85W 20MHz
 2SA1684 SI-P 120V 1.5A 20W 150MHz
 2SA1695 SI-P 140V 10A 80W 20MHz
 2SA1706 SI-P 60V 2A 1W
 2SA1726 SI-P 80V 6A 50W 20MHz
 2SA1803 SI-P 80V 6A 55W 30MHz
 2SA1930 SI-P 180V 2A 20W 200MHz
 2SA329 GE-P 15V 10mA 0.05W
 2SA473 SI-P 30V 3A 10W 100MHz
 2SA493 SI-P 50V 0.05A 0.2W 80MHz
 2SA562 SI-P 30V 0.5A 0.5W 200MHz
 2SA608 SI-N 40V 0.1A 0.1W 180MHz
 2SA620 SI-P 30V 0.05A 0.2W 120MHz

2SA1287 SI-P 50V 1A 0.9W 90MHz
 2SA1293 SI-P 100V 5A 30W 0.2us
 2SA1295 SI-P 230V 17A 200W 35MHz
 2SA1298 SI-P 30V 0.8A 0.2W 120MHz
 2SA1302 SI-P 200V 15A 150W 25MHz
 2SA1306 SI-P 160V 1.5A 20W
 2SA1307 SI-P 60V 5A 20W 0.1us
 2SA1310 SI-P 60V 0.1A 0.3W 200MHz
 2SA1316 SI-P 80V 0.1A 0.4W 50MHz
 2SA1318 SI-P 60V 0.2A 0.5W 200MHz
 2SA1321 SI-P 250V 50mA 0.9W 100MHz
 2SA1329 SI-P 80V 12A 40W 0.3us
 2SA1346 SI-P 50V 0.1A 200MHz
 2SA1349 P-ARRAY 80V 0.1A 0.4W 170
 2SA1357 SI-P 35V 5A 10W 170MHz
 2SA1359 SI-P 40V 3A 10W 100MHz
 2SA1361 SI-P 250V 50mA 80MHz
 2SA1371E SI-P 300V 0.1A 1W 150MHz
 2SA1380 SI-P 200V 0.1A 1.2W
 2SA1382 SI-P 120V 2A 0.9W 0.2us
 2SA1386 SI-P 160V 15A 130W 40MHz
 2SA1392 SI-P 60V 0.2A 0.4W 200MHz
 2SA1399 SI-P 55V 0.4A 0.9W 150MHz
 2SA1403 SI-P 80V 0.5A 10W 800MHz
 2SA1406 SI-P 200V 0.1A 7W 400MHz
 2SA1413 SI-P 600V 1A 10W 26MHz
 2SA1431 SI-P 35V 5A 1W 170MHz
 2SA1443 SI-P 100V 10A 30W
 2SA1451 SI-P 60V 12A 30W 70MHz
 2SA1470 SI-P 80V 7A 25W 100MHz
 2SA1476 SI-P 200V 0.2A 15W 400MHz
 2SA1488 SI-P 60V 4A 25W 15MHz
 2SA1490 SI-P 120V 8A 80W 20MHz
 2SA1494 SI-P 200V 17A 200W 20MHz
 2SA1515 SI-P 40V 1A 0.3W 150MHz
 2SA1519 SI-P 50V 0.5A 0.3W 200MHz
 2SA1538 SI-P 120V 0.2A 8W 400MHz
 2SA1540 SI-P 200V 0.1A 7W 300MHz
 2SA1553 SI-P 230V 15A 150W 25MHz
 2SA1567 SI-P 50V 12A 35W 40MHz
 2SA1577 SI-P 32V 0.5A 0.2W 200MHz
 2SA1601 SI-P 60V 15A 45W
 2SA1615 SI-P 30V 10A 15W 180MHz
 2SA1625 SI-P 400V 0.5A 0.75W
 2SA1633 SI-P 150V 10A 100W 20MHz
 2SA1667 SI-P 150V 2A 25W 20MHz
 2SA1670 SI-P 80V 6A 60W 20MHz
 2SA1672 SI-P 140V 10A 80W 20MHz
 2SA1680 SI-P 60V 2A 0.9W 100/400ns
 2SA1694 SI-P 120/120V 8A 80W 20MHz
 2SA1703 SI-P 30V 1.5A 1W 180MHz
 2SA1708 SI-P 120V 1A 1W 120MHz
 2SA1776 SI-P 400V 1A 1W
 2SA1837 SI-P 230V 1A 20W 70MHz
 2SA1962 SI-P 230V 15A 130W 25MHz
 2SA467 SI-P 40V 0.4A 0.3W
 2SA483 SI-P 150V 1A 20W 9MHz
 2SA495 SI-P 35V 0.1A 0.2W 200MHz
 2SA566 SI-P 100V 0.7A 10W 100MHz
 2SA614 SI-P 80V 1A 15W 30MHz
 2SA626 SI-P 80V 5A 60W 15MHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SA628	SI-P 30V 0.1A 100MHz	2SA639	SI-P 180V 50mA 0.25W
2SA642	SI-P 30V 0.2A 0.25W 200MHz	2SA643	SI-P 40V 0.5A 0.5W 180MHz
2SA653	SI-P 150V 1A 15W 5MHz	2SA684	SI-P 60V 1A 1W 200MHz
2SA699	SI-P 40V 2A 10W 150MHz	2SA708A	SI-P 100V 0.7A 0.8W 50MHz
2SA720	SI-P 60V 0.5A 0.6W 200MHz	2SA725	SI-P 35V 0.1A 0.15W 100MHz
2SA733	SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz	2SA738	SI-P 25V 1.5A 8W 160MHz
2SA747	SI-P 120V 10A 100W 15MHz	2SA756	SI-P 100V 6A 50W 20MHz
2SA762	SI-P 110V 2A 23W 80MHz	2SA765	SI-P 80V 6A 40W 10MHz
2SA768	SI-P 60V 4A 30W 10MHz	2SA769	SI-P 80V 4A 30W 10MHz
2SA770	SI-P 60V 6A 40W 10MHz	2SA771	SI-P 80V 6A 40W 2MHz
2SA777	SI-P 80V 0.5A 0.75W 120MHz	2SA778A	SI-P 180V 0.05A 0.2W 60MHz
2SA781	SI-P 20V 0.2A 0.2W <80/16	2SA794	SI-P 100V 0.5A 5W 120MHz
2SA794A	SI-P 120V 0.5A 5W 120MHz	2SA812	SI-P 50V 0.1A 0.15W
2SA814	SI-P 120V 1A 15W 30MHz	2SA816	SI-P 80V 0.75A 1.5W 100MHz
2SA817	SI-P 80V 0.3A 0.6W 100MHz	2SA817A	SI-P 80V 0.4A 0.8W 100MHz
2SA836	SI-P 55V 0.1A 0.2W 100MHz	2SA838	SI-P 30V 30mA 0.25W 300MHz
2SA839	SI-P 150V 1.5A 25W 6MHz	2SA841	SI-P 60V 0.05A 0.2W 140MHz
2SA858	SI-P 150V 50mA 0.5W 100MHz	2SA872	SI-P 90V 0.05A 0.2W 120MHz
2SA872A	SI-P 120V 50mA 0.3W 120MHz	2SA884	SI-P 65V 0.2A 0.27W 140MHz
2SA885	SI-P 45V 1A 5W 200MHz	2SA886	SI-P 50V 1.5A 1.2W
2SA893	SI-P 90V 50mA 0.3W	2SA900	SI-P 18V 1A 1.2W
2SA914	SI-P 150V 0.05A 200MHz	2SA915	SI-P 120V 0.05A 0.8W 80MHz
2SA916	SI-P 160V 0.05A 1W 80MHz	2SA921	SI-P 120V 20mA 0.25W 200MHz
2SA933	SI-P 50V 0.1A 0.3W	2SA934	SI-P 40V 0.7A 0.75W
2SA935	SI-P 80V 0.7A 0.75W 150MHz	2SA937	SI-P 50V 0.1A 0.3W 140MHz
2SA940	SI-P 150V 1.5A 25W 4MHz	2SA941	SI-P 120V 0.05A 0.3W 150MHz
2SA949	SI-P 150V 50mA 0.8W 120MHz	2SA965	SI-P 120V 0.8A 0.9W 120MHz
2SA966	SI-P 30V 1.5A 0.9W 120MHz	2SA968	SI-P 160V 1.5A 25W 100MHz
2SA970	SI-P 120V 0.1A 100MHz	2SA982	SI-P 140V 8A 80W 20MHz
2SA984	SI-P 60V 0.5A 0.5W 120MHz	2SA985	SI-P 120V 1.5A 25W 180MHz
2SA988	SI-P 120V 0.05A 0.5W	2SA991	SI-P 60V 0.1A 0.5W 90MHz
2SA992	SI-P 100V 0.05A 0.2W	2SA995	SI-P 100V 0.05A 0.4W 100MHz
2SB1009	SI-P 40V 2A 10W 100MHz	2SB1010	SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz
2SB1012K	P-DARL 120V 1.5A 8W	2SB1013	SI-P 20V 2A 0.7W
2SB1015	SI-P 60V 3A 25W 0.4us	2SB1016	SI-P 100V 5A 30W 5MHz
2SB1017	SI-P 80V 4A 25W 9MHz	2SB1018	SI-P 100V 7A 30W 0.4us
2SB1020	P-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us	2SB1023	P-DARL+D 60V 3A 20W B=5K
2SB1035	SI-P 30V 1A 0.9W 100MHz	2SB1039	SI-P 100V 4A 40W 20MHz
2SB1050	SI-P 30V 5A 1W 120MHz	2SB1055	SI-P 120V 6A 70W 20MHz
2SB1065	SI-P 60V 3A 10W	2SB1066	SI-P 50V 3A 1W 70MHz
2SB1068	SI-P 20V 2A 0.75W 180MHz	2SB1071	SI-P 40V 4A 25W 150MHz
2SB1077	P-DARL 60V 4A 40W B>1K	2SB1086	SI-P 160V 1.5A 20W 50MHz
2SB1098	P-DARL+D 100V 5A 20W B=80	2SB1099	P-DARL+D 100V 8A 25W B=6K
2SB1100	P-DARL+D 100V 10A 30W B=6	2SB1109	SI-P 160V 0.1A 1.25W
2SB1109S	SI-P 160V 0.1A 1.25W	2SB1117	SI-P 30V 3A 1W 280MHz
2SB1120	SI-P 20V 2.5A 0.5W 250MHz	2SB1121T	SI-P 30V 2A 150MHz
2SB1123	SI-P 60V 2A 0.5W 150MHz	2SB1132	SI-P 40V 1A 0.5W 150MHz
2SB1133	SI-P 60V 3A 25W 40MHz	2SB1134	SI-P 60V 5A 25W 30W
2SB1135	SI-P 60V 7A 30W 10MHz	2SB1136	SI-P 60V 12A 30W 10MHz
2SB1140	SI-P 25V 5A 10W 320MHz	2SB1141	SI-P 20V 1.2A 10W 150MHz
2SB1143	SI-P 60V 4A 10W 140MHz	2SB1146	P-DARL 120V 6A 25W
2SB1149	P-DARL 100V 3A 15W B=10K	2SB1151	SI-P 60V 5A 20W
2SB1154	SI-P 130V 10A 70W 30MHz	2SB1156	SI-P 130V 20A 100W
2SB1162	SI-P 160V 12A 120W	2SB1163	SI-P 170V 15A 150W
2SB1166	SI-P 60V 8A 20W 130MHz	2SB1168	SI-P 120V 4A 20W 130MHz
2SB1182	SI-P 40V 2A 10W 100MHz	2SB1184	SI-P 60V 3A 15W 70MHz
2SB1185	SI-P 50V 3A 25W 70MHz	2SB1186	SI-P 120V 1.5A 20W 50MHz
2SB1187	SI-P 80V 3A 35W	2SB1188	SI-P 40V 2A 100MHz
2SB1202	SI-P 60V 3A 15W 150MHz	2SB1203	SI-P 60V 5A 20W 130MHz
2SB1204	SI-P 60V 8A 20W 130MHz	2SB1205	SI-P 25V 5A 10W 320MHz
2SB1212	SI-P 160V 1.5A 0.9W 50MHz	2SB1223	P-DARL+D 70V 4A 20W 20MHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SB1236 SI-P 120V 1.5A 1W 50MHz
 2SB1238 SI-P 80V 0.7A 1W 100MHz
 2SB1243 SI-P 60V 3A 1W
 2SB1255 P-DARL 160V 8A 100W B>5K
 2SB1274 SI-P 60V 3A 30W 100MHz
 2SB1292 SI-P 80V 5A 30W
 2SB1318 P-DARL+D 100V 3A 1W B>200
 2SB1329 SI-P 40V 1A 1.2W 150MHz
 2SB1331 SI-P 32V 2A 1.2W 100MHz
 2SB1361 SI-P 150V 9A 100W 15MHz
 2SB1373 SI-P 160V 12A 2.5W 15MHz
 2SB1382 P-DARL+D 120V 16A 75W B>2
 2SB1420 SI-P 120V 16A 80W 50MHz
 2SB1429 SI-P 180V 15A 150W 10MHz
 2SB1468 SI-P 60/30V 12A 25W
 2SB1490 P-DARL 160V 7A 90W B>5K
 2SB1503 P-DARL 160V 8A 120W B>5K
 2SB1557 P-DARL 140V 7A 100W B>5K
 2SB1560 P-DARL 160V 10A 100W 50MHz
 2SB1587 P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K
 2SB206 GE-P 80V 30A 80W
 2SB337 GE-P 50V 7A 30W LF-POWER
 2SB481 GE-P 32V 1A 6W 15KHz
 2SB511E SI-P 35V 1.5A 10W 8MHz
 2SB527 SI-P 110V 0.8A 10W 70MHz
 2SB536 SI-P 130V 1.5A 20W 40MHz
 2SB541 SI-P 110V 8A 80W 9MHz
 2SB546A SI-P 200V 2A 25W 5MHz
 2SB557 SI-P 120V 8A 80W
 2SB561 SI-P 25V 0.7A 0.5W
 2SB598 SI-P 25V 1A 0.5W 180MHz
 2SB601 P-DARL 100V 5A 30W
 2SB621 SI-N 25V 1.5A 0.6W 200MHz
 2SB631 SI-P 100V 1A 8W
 2SB633 SI-P 100V 6A 40W 15MHz
 2SB641 SI-P 30V 0.1A 120MHz
 2SB649A SI-P 160V 1.5A 1W 140MHz
 2SB673 P-DARL+D 100V 7A 40W 0.8us
 2SB681 SI-N 150V 12A 100W 13MHz
 2SB700 SI-P 160V 12A 100W
 2SB705 SI-P 140V 10A 120W 17MHz
 2SB709 SI-P 45V 0.1A 0.2W 80MHz
 2SB720 SI-P 200V 2A 25W 100MHz
 2SB731 SI-P 60V 1A 10W 75MHz
 2SB734 SI-P 60V 1A 1W 80MHz
 2SB740 SI-P 70V 1A 0.9W
 2SB750 P-DARL+D 60V 2A 35W B>100
 2SB764 SI-P 60V 1A 0.9A 150MHz
 2SB766 SI-P 30V 1A 200MHz
 2SB774 SI-P 30V 0.1A 0.4W 150MHz
 2SB776 SI-P 120V 7A 70W 15MHz
 2SB791 P-DARL+D 120V 8A 40W B>10
 2SB795 P-DARL+D 80V 1.5A 10W B<3
 2SB810 SI-P 30V 0.7A 0.35W 160MHz
 2SB816 SI-P 150V 8A 80W 15MHz
 2SB817F SI-P 160V 12A 90W 15MHz
 2SB822 SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz
 2SB825 SI-P 60V 7A 40W 10MHz
 2SB827 SI-P 60V 7A 80W 10MHz
 2SB829 SI-P 60V 15A 90W 20MHz
 2SB861 SI-P 200V 2A 30W

2SB1237 SI-P 40V 1A 1W 150MHz
 2SB1240 SI-P 40V 2A 1W 100MHz
 2SB1254 P-DARL 160V 7A 70W
 2SB1258 P-DARL+D 100V 6A 30W B>1K
 2SB1282 P-DARL+D 100V 4A 25W 50MHz
 2SB1302 SI-P 25V 5A 320MHz
 2SB1326 SI-P 30V 5A 0.3W 120MHz
 2SB1330 SI-P 32V 0.7A 1.2W 100MHz
 2SB1353E SI-P 120V 1.5A 1.8W 50MHz
 2SB1370 SI-P 60V 3A 30W 15MHz
 2SB1375 SI-P 60V 3A 25W 9MHz
 2SB1393 SI-P 30V 3A 2W 30MHz
 2SB1425 SI-P 20V 2A 1W 90MHz
 2SB1434 SI-P 50V 2A 1W 110MHz
 2SB1470 P-DARL 160V 8A 150W B>5K
 2SB1493 P-DARL 160/140V 7A 70W 20
 2SB1556 P-DARL 140V 8A 120W B>5K
 2SB1559 P-DARL 160V 8A 80W B>5K
 2SB1565 SI-P 80V 3A 25W 15MHz
 2SB1624 P-DARL 110V 6A 60W B>5K
 2SB324 GE-P 32V 1A 0.25W
 2SB407 GE-P 30V 7A 30W
 2SB492 GE-P 25V 2A 6W
 2SB524 SI-P 60V 1.5A 10W 70MHz
 2SB531 SI-P 90V 6A 50W 8MHz
 2SB537 SI-P 130V 1.5A 20W 60MHz
 2SB544 SI-P 25V 1A 0.9W 180MHz
 2SB549 SI-P 120V 0.8A 10W 80MHz
 2SB560 SI-P 100V 0.7A 0.9W 100MHz
 2SB564 SI-P 30V 1A 0.8W
 2SB600 SI-P 200V 15A 200W 4MHz
 2SB605 SI-P 60V 0.7A 0.8W 120MHz
 2SB621A SI-N 50V 1A 0.75W 200MHz
 2SB632 SI-P 25V 2A 10W 100MHz
 2SB637 SI-P 50V 0.1A 0.3W 200MHz
 2SB647 SI-P 120V 1A 0.9W 140MHz
 2SB656 SI-P 160V 12A 125W 20MHz
 2SB676 P-DARL 100V 4A 30W 0.15us
 2SB688 SI-P 120V 8A 80W 10MHz
 2SB703 SI-P 100V 4A 40W 18MHz
 2SB707 SI-P 80V 7A 40W POWER
 2SB716 SI-P 120V 0.05A 0.75W
 2SB727 P-DARL+D 120V 6A 50W B>1K
 2SB733 SI-P 20V 2A 1W >50MHz
 2SB739 SI-P 20/16V 2A 0.9W 80MHz
 2SB744 SI-P 70V 3A 10W 45MHz
 2SB753 SI-P 100V 7A 40W 0.4us
 2SB765 P-DARL+D 120V 3A 30W B>1K
 2SB772 SI-P 40V 3A 10W 80MHz
 2SB775 SI-P 100V 6A 60W 13MHz
 2SB788 SI-P 120V 0.02A 0.4W 150MHz
 2SB794 P-DARL+D 60V 1.5A 10W B=7
 2SB808 SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz
 2SB815 SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz
 2SB817 SI-P 160V 12A 100W
 2SB819 SI-P 50V 1.5A 1W 150MHz
 2SB824 SI-P 60V 5A 30W 30 MHz
 2SB826 SI-P 60V 12A 40W 10MHz
 2SB828 SI-P 60V 12A 80W 10MHz
 2SB857 SI-P 50V 4A 40W NF/S-L
 2SB863 SI-P 140V 10A 100W 15MHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SB865 P-DARL 80V 1.5A 0.9W
 2SB882 P-DARL+D 70V 10A 40W B>5K
 2SB884 P-DARL 110V 3A 30W B=4K
 2SB891 SI-P 40V 2A 5W 100MHz
 2SB895A P-DARL 60V 1A B=8000
 2SB908 P-DARL+D 80V 4A 15W 0.15us
 2SB922 SI-P 120V 12A 80W 20MHz
 2SB938A P-DARL+D 60V 4A 40W B>1K
 2SB941 SI-P 60V 3A 35W POWER
 2SB946 SI-P 130V 7A 40W 30MHz
 2SB953A SI-P 50V 7A 30W 150MHz
 2SB975 P-DARL+D 100V 8A 40W B>6K
 2SB985 SI-P 60V 3A 1W 150MHz
 2SB988 SI-P 60V 3A 30W <400/2200
 2SC1008 SI-N 80V 0.7A 0.8W 75MHz
 2SC1014 SI-N 50V 1.5A 7W
 2SC1030 SI-N 150V 6A 50W
 2SC1047 SI-N 30V 20mA 0.4W 650MHz
 2SC1051 SI-N 150V 7A 60W 8MHz
 2SC1070 SI-N 30V 20mA 900MHz
 2SC109 SI-N 50V 0.6A 0.6W
 2SC1106 SI-N 350V 2A 80W
 2SC1115 SI-N 140V 10A 100W 10MHz
 2SC1161 SI-P 160V 12A 120W
 2SC1172 SI-N 1500V 5A 50W
 2SC1213C SI-N 50V 0.5A 0.4W UNI
 2SC1215 SI-N 30V 50mA 0.4W 1.2GHz
 2SC1226 SI-N 40/50V 2A 10W 150MHz
 2SC1247A SI-N 50V 0.5A 0.4W 60MHz
 2SC1312 SI-N 35V 0.1A 0.15W 100MHz
 2SC1343 SI-N 150V 10A 100W 14MHz
 2SC1359 SI-N 30V 30mA 0.4W 250MHz
 2SC1362 SI-N 50V 0.2A 0.25W 140MHz
 2SC1382 SI-N 80V 0.75A 5W 100MHz
 2SC1393 SI-N 30V 20mA 250 mW 700MHz
 2SC1413A SI-N 1200V 5A 50W
 2SC1426 SI-N 35V 0.2A 2.7GHz
 2SC1432 N-DARL 30V 0.3A 0.3W B=40
 2SC1445 SI-N 100V 6A 40W 10MHz
 2SC1447 SI-N 300V 0.15A 20W 80MHz
 2SC1449 SI-N 40V 2A 5W 60MHz
 2SC1454 SI-N 300V 4A 50W 10MHz
 2SC1501 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz
 2SC1507 SI-N 300V 0.2A 15W 80MHz
 2SC1515 SI-N 200V 0.05A 0.2W 110MHz
 2SC1545 N-DARL 40V 0.3A 0.3W B=1K
 2SC1570 SI-N 55V 0.1A 0.2W 100MHz
 2SC1573 SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz
 2SC1583 SI-N 50V 0.1A 0.4W 100MHz
 2SC1623 SI-N 60V 0.1A 0.2W 250MHz
 2SC1627 SI-N 80V 0.4A 0.8W 100MHz
 2SC1675 SI-N 50V .03A 0.25W
 2SC1685 SI-N 60V 0.1A 150MC UNI
 2SC1708A SI-N 120V 50mA 0.2W 150MHz
 2SC1730 SI-N 30V 0.05A 1.1GHz UHF
 2SC1741 SI-N 40V 0.5A 0.3W 250MHz
 2SC1760 SI-N 100V 1A 7.9W 80MHz
 2SC1781 SI-N 50V 0.5A 0.35W
 2SC1815BL SI-N 60V 0.15A 0.4W B>350
 2SC1815Y SI-N 60V 0.15A 0.4W B>120
 2SC1832 N-DARL 500V 15A 150W B>10

2SB873 SI-P 30V 5A 1W 120MHz
 2SB883 P-DARL+D 70V 15A 70W B=5K
 2SB885 P-DARL+D 110V 3A 35W B=4K
 2SB892 SI-P 60V 2A 1W
 2SB897 P-DARL+D 100V 10A 80W B>1
 2SB909 SI-P 40V 1A 1W 150MHz
 2SB926 SI-P 30V 2A 0.75W
 2SB940 SI-P 200V 2A 35W 30MHz
 2SB945 SI-P 130V 5A 40W 30MHz
 2SB950A P-DARL+D 80V 4A 40W B>1K
 2SB955 P-DARL+D 120V 10A 50W B=4
 2SB976 SI-P 27V 5A 0.75W 120MHz
 2SB986 SI-P 60V 4A 10W 150MHz
 2SC1000 SI-N 55V 0.1A 0.2W 80MHz
 2SC1012A SI-N 250V 60mA 0.75W >80MHz
 2SC1017 SI-N 75V 1A 60mW 120MHz
 2SC1046 SI-N 1000V 3A 25W
 2SC1050 SI-N 300V 1A 40W
 2SC1061 SI-N 50V 3A 25W 8MHz=H106
 2SC1080 SI-N 110V 12A 100W 4MHz
 2SC1096 SI-N 40V 3A 10W 60MHz
 2SC1114 SI-N 300V 4A 100W 10MHz
 2SC1116 SI-N 180V 10A 100W 10MHz
 2SC1162 SI-N 35V 1.5A 10W 180MHz
 2SC1195 SI-N 200V 2.5A 100W
 2SC1214 SI-N 50V 0.5A 0.6W 50MHz
 2SC1216 SI-N 40V 0.2A 0.3W <20/40
 2SC1238 SI-N 35V 0.15A 5W 1.7GHz
 2SC1308 SI-N 1500V 7A 50W
 2SC1318 SI-N 60V 0.5A 0.6W 200MHz
 2SC1345 SI-N 55V 0.1A 0.1W 230MHz
 2SC1360 SI-N 50V 0.05A 1W >300MHz
 2SC1368 SI-N 25V 1.5A 8W 180MHz
 2SC1384 SI-N 60V 1A 1W 200MHz
 2SC1398 SI-N 70V 2A 15W
 2SC1419 SI-N 50V 2A 20W 5MHz
 2SC1431 SI-N 110V 2A 23W 80MHz
 2SC1439 SI-N 150V 50mA 0.5W 130MHz
 2SC1446 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz
 2SC1448 SI-N 150V 1.5A 25W 3MHz
 2SC1450 SI-N 150V 0.4A 20W
 2SC1474-4 SI-N 20V 2A 0.75W 80MHz
 2SC1505 SI-N 300V 0.2A 15W
 2SC1509 SI-N 80V 0.5A 1W 120MHz
 2SC1520 SI-N 300V 0.2A 12, 5W
 2SC1567 SI-N 100V 0.5A 5W 120MHz
 2SC1571 SI-N 40V 0.1A 0.2W 100MHz
 2SC1577 SI-N 500V 8A 80W 7MHz
 2SC1619 SI-N 100V 6A 50W 10MHz
 2SC1624 SI-N 120V 1A 15W 30MHz
 2SC1674 SI-N 30V .02A 600MC RF/IF
 2SC1678 SI-N 65V 3A 3W
 2SC1688 SI-N 50V 30mA 0.4W 550MHz
 2SC1729 SI-N 35V 3.5A 16W 500MHz
 2SC1740 SI-N 40V 100mA 0.3W
 2SC1756 SI-N 300V 0.2A >50MHz
 2SC1775A SI-N 120V 0.05A 0.2W UNI
 2SC1815 SI-N 50V 0.15A 0.4W 80MHz
 2SC1815GR SI-N 60V 0.15A 0.4W B>200
 2SC1827 SI-N 100V 4A 30W 10MHz
 2SC1841 SI-N 120V 0.05A 0.5W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SC1844	SI-N 60V 0.1A 0.5W 100MHz	2SC1845	SI-N 120V 0.05A 0.5W
2SC1846	SI-N 120V 0.05A 0.5W	2SC1847	SI-N 50V 1.5A 1.2W
2SC1855	SI-N 20V 20mA 0.25W 550MHz	2SC1871	SI-N 450V 15A 150W <1/3us
2SC1879	N-DARL+D 120V 2A 0.8W B>1	2SC1890	SI-N 90V 0.05A 0.3W 200MHz
2SC1895	SI-N 1500V 6A 50W 2MHz	2SC1906	SI-N 19V 0.05A 0.3W
2SC1907	SI-N 30V 0.05A 1100MHz	2SC1913	SI-N 150V 1A 15W 120MHz
2SC1914	SI-N 90V 50mA 0.2W 150MHz	2SC1921	SI-N 250V 0.05A 0.6W
2SC1922	SI-N 1500V 2.5A 50W	2SC1923	SI-N 30V 20mA 10mW 550MHz
2SC1929	SI-N 300V 0.4A 25W 80MHz	2SC1941	SI-N 160V 50mA 0.8W
2SC1944	SI-N 80V 6A PQ=16W	2SC1945	SI-N 80V 6A 20W
2SC1946A	SI-N 35V 7A 50W	2SC1947	SI-N 35V 1A 4W/175MHz
2SC1953	SI-N 150V 0.05A 1.2W 70MHz	2SC1957	SI-N 40V 1A 1.8W/27MHz
2SC1959	SI-N 30V 0.5A 0.5W 200MHz	2SC1967	SI-N 35V 2A 8W 470MHz
2SC1968	SI-N 35V 5A 3W 470MHz	2SC1969	SI-N 60V 6A 20W
2SC1970	SI-N 40V 0.6A 5W	2SC1971	SI-N 35V 2A 12.5W
2SC1972	SI-N 35V 3.5A 25W	2SC1975	SI-N 120V 2A 3.8W 50MHz
2SC1980	SI-N 120V 20mA 0.25W 200MHz	2SC1984	SI-N 100V 3A 30W B=700
2SC1985	SI-N 80V 6A 40W 10MHz	2SC2023	SI-N 300V 2A 40W 10MHz
2SC2026	SI-N 30V 0.05A 0.25W	2SC2027	SI-N 1500/800V 5A 50W
2SC2036	SI-N 80V 1A PQ=1.4W	2SC2053	SI-N 40V 0.3A 0.6W 500MHz
2SC2055	SI-N 18V 0.3A 0.5W	2SC2058	SI-N 40V 0.05A 0.25W
2SC2060	SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz	2SC2061	SI-N 80V 1A 0.75W 120MHz
2SC2068	SI-N 300V 0.05A 95MHz	2SC2073	SI-N 150V 1.5A 25W 4MHz
2SC2078	SI-N 80V 3A 10W 150MHz	2SC2086	SI-N 75V 1A 0.45W/27MHz
2SC2092	SI-N 75V 3A 5W 27MHz	2SC2094	SI-N 40V 3.5A PQ>15W 175MHz
2SC2097	SI-N 50V 15A PQ=85W	2SC2120	SI-N 30V 0.8A 0.6W 120MHz
2SC2122	SI-N 800V 10A 50W	2SC2166	SI-N 75V 4A 12.5W RFPOWER
2SC2168	SI-N 200V 2A 30W 10MHz	2SC2200	SI-N 500V 7A 40W 1US
2SC2209	SI-N 50V 1.5A 10W 150MHz	2SC2216	SI-N 45V 50mA 0.3W 300MHz
2SC2228	SI-N 160V 0.05A 0.75W >50	2SC2229	SI-N 200V 50mA 0.8W 120MHz
2SC2230	SI-N 200V 0.1A 0.8W 50MHz	2SC2233	SI-N 200V 4A 40W 8MHz
2SC2235	SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz	2SC2236	SI-N 30V 1.5A 0.9W 120MHz
2SC2237	SI-N 35V 2A PQ>7.5W 175MHz	2SC2238	SI-N 160V 1.5A 25W 100MHz
2SC2240	SI-N 120V 50mA .3W 100MHz	2SC2261	SI-N 180V 8A 80W 15MHz
2SC2267	SI-N 400/360V 0.1A 0.4W	2SC2270	SI-N 50V 5A 10W 100MHz
2SC2271	SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz	2SC2275	SI-N 120V 1.5A 25W 200MHz
2SC2283	SI-N 38V 0.75A 2.8W (500MHz)	2SC2287	SI-N 38V 1.5A 7.1W 175MHz
2SC2295	SI-N 30V 0.03A 0.2W 250MHz	2SC2307	SI-N 500V 12A 100W 18MHz
2SC2308	SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz	2SC2310	SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz
2SC2312	SI-N 60V 6A 18.5W/27MHz	2SC2314	SI-N 45V 1A 5W
2SC2320	SI-N 50V 0.2A 0.3W	2SC2329	SI-N 38V 0.75A 2W 175MHz
2SC2331	SI-N 150V 2A 15W POWER	2SC2333	SI-N 500/400V 2A 40W
2SC2334	SI-N 150V 7A 40W POWER	2SC2335	SI-N 500V 7A 40W POWER
2SC2336B	SI-N 250V 1.5A 25W 95MHz	2SC2344	SI-N 180V 1.5A 25W 120MHz
2SC2347	SI-N 15V 50mA 250mW 650MHz	2SC2362	SI-N 120V 50mA 0.4W 130MHz
2SC2363	SI-N 120V 50mA 0.5W 130MHz	2SC2365	SI-N 600V 6A 50W POWER
2SC2369	SI-N 25V 70mA 0.25W 4.5GHz	2SC2383	SI-N 160V 1A 0.9W 100MHz
2SC2389	SI-N 120V 50mA 0.3W 140MHz	2SC2407	SI-N 35V 0.15A 0.16W 500MHz
2SC2412	SI-N 50V 0.1A 180MHz	2SC2433	SI-N 120V 30A 150W 80MHz
2SC2440	SI-N 450V 5A 40W	2SC2458	SI-N 50V 0.15A 0.2W 80MHz
2SC2466	SI-N 30V 0.05A 2.2GHz	2SC2482	SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz
2SC2485	SI-N 100V 6A 70W 15MHz	2SC2486	SI-N 120V 7A 80W 15MHz
2SC2491	SI-N 100V 6A 40W 15MHz	2SC2497	SI-N 70V 1.5A 5W 150MHz
2SC2498	SI-N 30V 0.05A 0.3W 3.5GHz	2SC2508	SI-N 40V 6A 50W 175MHz
2SC2510	SI-N 55V 20A 250W (28MHz)	2SC2512	SI-N 30V 50mA 900MHz TUNE
2SC2516	SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us	2SC2517	SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us
2SC2538	SI-N 40V 0.4A 0.7W	2SC2539	SI-N 35V 4A 17W 175MHz
2SC2542	SI-N 450V 5A 40W	2SC2547	SI-N 120V 0.1A 0.4W
2SC2551	SI-N 300V 0.1A 0.4W 80MHz	2SC2552	SI-N 500V 2A 20W
2SC2553	SI-N 500V 5A 40W 1us	2SC2562	SI-N 60V 5A 25W 0.1us
2SC2563	SI-N 120V 8A 80W 90MHz	2SC2570A	SI-N 25V 70mA 0.6W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SC2579	SI-N 160V 8A 80W 20MHz	2SC2581	SI-N 200V 10A 100W
2SC2590	SI-N 120V 0.5A 5W 250MHz	2SC2592	SI-N 180V 1A 20W 250MHz
2SC2603	SI-N 50V 0.2A 0.3W	2SC2610	SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz
2SC2611	SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz	2SC2621E	SI-N 300V 0.2A 10W >50MHz
2SC2625	SI-N 450V 10A 80W	2SC2630	SI-N 35V 14A 100W
2SC2631	SI-N 150V 50mA 0.75W 160MHz	2SC2632	SI-N 150V 50mA 1W 160MHz
2SC2634	SI-N 60V 0.1A 0.4W 200MHz	2SC2653	SI-N 350V 0.2A 15W >50MHz
2SC2654	SI-N 40V 7A 40W	2SC2655	SI-N 50V 2A 0.9W 0.1us
2SC2656	SI-N 450V 7A 80W <1.5/4.5	2SC2660	SI-N 200V 2A 30W 30MHz
2SC2668	SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz	2SC2671	SI-N 15V 80mA 0.6W 5.5GHz
2SC2682	SI-N 180V 0.1A 8W 180MHz	2SC2690	SI-N 120V 1.2A 20W 160MHz
2SC2694	SI-N 35V 20A 140W	2SC2705	SI-N 150V 50mA 0.8W 200MHz
2SC2706	SI-N 140V 10A 100W 90MHz	2SC2712	SI-N 50V 0.15A 0.15W 80MHz
2SC2714	SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz	2SC2717	SI-N 30V 50mA 0.3W 300MHz
2SC2724	SI-N 30V 30mA 200MHz	2SC2749	SI-N 500V 10A 100W 50MHz
2SC2750	SI-N 150V 15A 100W POWER	2SC2751	SI-N 500V 15A 120W 50MHz
2SC2752	SI-N 500V 0.5A 10W <1/3.5	2SC2753	SI-N 17V 0.07A 0.3W 5GHz
2SC2759	SI-N 30V 50mA 0.2W 2.3GHz	2SC2786	SI-N 20V 20mA 600MHz
2SC2787	SI-N 50V 30mA 0.3W 250MHz	2SC2791	SI-N 900V 5A 100W
2SC2792	SI-N 850V 2A 80W	2SC2793	SI-N 900V 5A 100W
2SC2802	SI-N 300V 0.2A 10W 80MHz	2SC2808	SI-N 100V 50mA 0.5W 140MHz
2SC2810	SI-N 500V 7A 50W 18MHz	2SC2812	SI-N 55V 0.15A 0.2W 100MHz
2SC2814	SI-N 30V 0.03A 320MHz F	2SC2825	SI-N 80V 6A 70W B>500
2SC2837	SI-N 150V 10A 100W 70MHz	2SC2839	SI-N 20V 30mA 0.15W 320MHz
2SC2851	SI-N 36V 0.3A 1W 1.5GHz	2SC2873	SI-N 50V 2A 0.5W 120MHz
2SC2878	SI-N 20V 0.3A 0.4W 30MHz	2SC2879	SI-N 45V 25A PEP=100W 28MHz
2SC2882	SI-N 90V 0.4A 0.5W 100MHz	2SC288A	SI-N 35V 20mA 0.15W
2SC2898	SI-N 500V 8A 50W	2SC2901	SI-N 40V 0.2A 0.6W <12/18
2SC2908	SI-N 200V 5A 50W 50MHz	2SC2910	SI-N 160V 70mA 0.9W 150MHz
2SC2911	SI-N 180V 140mA 10W 150MHz	2SC2912	SI-N 200V 140mA 10W 150MHz
2SC2922	SI-N 180V 17A 200W 50MHz	2SC2923	SI-N 300V 0.1A 140MHz
2SC2928	SI-N 1500V 5A 50W	2SC2939	SI-N 500V 10A 100W 2.5us
2SC2958	SI-N 160V 0.5A 1W	2SC2979	SI-N 800V 3A 40W
2SC2987	SI-N 140V 12A 120W 60MHz	2SC2988	SI-N 36V 0.5A 175MHz
2SC2999	SI-N 20V 30mA 750MHz	2SC3001	SI-N 20V 3A PQ=7W(175MHz)
2SC3019	SI-N 35V 0.4A 0.6W 520MHz	2SC3020	SI-N 35V 1A 10W
2SC3022	SI-N 35V 7A 50W	2SC3026	SI-N 1700V 5A 50W POWER
2SC3030	N-DARL 900V 7A 80W	2SC3039	SI-N 500V 7A 52W
2SC3042	SI-N 500/400V 12A 100W	2SC3052F	SI-N 50V 0.2A 0.15W 200MHz
2SC3063	SI-N 300V 0.1A 1.2W 140MHz	2SC3067	2xSI-N 130V 50mA 0.5W 160
2SC3068	SI-N 30V 0.3A Ueb=15V B>8	2SC3071	SI-N 120V 0.2A Ueb=15V B>
2SC3073	SI-N 30V 3A 15W 100MHz	2SC3074	SI-N 60V 5A 20W 120MHz
2SC3075	SI-N 500V 0.8A 10W 1/1.5us	2SC3089	SI-N 800V 7A 80W
2SC3101	SI-N 250V 30A 200W 25MHz	2SC3102	SI-N 35V 18A 170W 520MHz
2SC3112	SI-N 50V 0.15A 0.4W 100MHz	2SC3116	SI-N 180V 0.7A 10W 120MHz
2SC3117	SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz	2SC3133	SI-N 60V 6A 1.5W 27MHz
2SC3148	SI-N 900V 3A 40W 1us	2SC3150	SI-N 900V 3A 50W 15MHz
2SC3153	SI-N 900V 6A 100W	2SC3157	SI-N 150V 10A 60W
2SC3158	SI-N 500V 7A 60W	2SC3164	SI-N 500V 10A 100W
2SC3169	SI-N 500V 2A 25W >8MHz	2SC3175	SI-N 400V 7A 50W 40MHz
2SC3178	SI-N 1200V 2A 60W	2SC3179	SI-N 60V 4A 30W 15MHz
2SC3180N	SI-N 80V 6A 60W 30MHz	2SC3181N	SI-N 120V 8A 80W 30MHz
2SC3182N	SI-N 140V 10A 100W 30MHz	2SC3195	SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz
2SC3199	SI-N 60V 0.15A 0.2W 130MHz	2SC3200	SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz
2SC3202	SI-N 35V 0.5A 0.5W 300MHz	2SC3203	SI-N 35V 0.8A 0.6W 120MHz
2SC3205	SI-N 30V 2A 1W 120MHz	2SC3206	SI-N 150V 0.5A 0.8W 120MHz
2SC3210	SI-N 500V 10A 100W 1us	2SC3211	SI-N 800V 5A 70W >3MHz
2SC3212	SI-N 800V 7A 3W 3.5MHz	2SC3225	SI-N 40V 2A 0.9W 1us
2SC3231	SI-N 200V 4A 40W 8MHz	2SC3240	SI-N 50V 25A 110W 30MHz
2SC3242	SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz	2SC3244E	SI-N 100V 0.5A 0.9W 130MHz
2SC3245A	SI-N 150V 0.1A 0.9W 200MHz	2SC3246	SI-N 30V 1.5A 0.9W 130MHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SC3247	SI-N 50V 1A .9W 130MHz B>	2SC3257	SI-N 250V 10A 40W 1/3.5us
2SC3258	SI-N 100V 5A 30W 120MHz	2SC3260	N-DARL 800V 3A 50W B>10
2SC3262	N-DARL 800V 10A 100W	2SC3263	SI-N 230V 15A 130W
2SC3264	SI-N 230V 17A 200W 60MHz	2SC3271	SI-N 300V 1A 5W 80MHz
2SC3277	SI-N 500V 10A 90W 20MHz	2SC3279	SI-N 10V 2A 0.75W 150MHz
2SC3280	SI-N 160V 12A 120W 30MHz	2SC3281	SI-N 200V 15A 150W 30MHz
2SC3284	SI-N 150V 14A 125W 60MHz	2SC3293	N-DARL+D 50V 1.2A 20W 180
2SC3297	SI-N 30V 3A 15W 100MHz	2SC3299	SI-N 60V 5A 20W 0.1us
2SC3300	SI-N 100V 15A 100W	2SC3303	SI-N 100V 5A 20W 0.2us
2SC3306	SI-N 500V 10A 100W 1us	2SC3307	SI-N 900V 10A 150W 1us
2SC3309	SI-N 500V 2A 20W 1us	2SC3310	SI-N 500V 5A 30W 1us
2SC3311	SI-N 60V 0.1A 0.3W 150MHz	2SC3320	SI-N 500V 15A 80W
2SC3326	SI-N 20V 0.3A 0.15W 30MHz	2SC3327	SI-N 50V 0.3A 0.2W 30MHz
2SC3328	SI-N 80V 2A 0.9W 100MHz	2SC3330	SI-N 60V 0.2A 0.3W 200MHz
2SC3331	SI-N 60V 0.2A 0.5W 200MHz	2SC3332	SI-N 180V 0.7A 0.7W 120MHz
2SC3334	SI-N 250V 50mA 0.9W 100MHz	2SC3345	SI-N 60V 12A 40W 90MHz
2SC3346	SI-N 80V 12A 40W 0.2us	2SC3355	SI-N 20V 0.1A 0.6W 6.5GHz
2SC3356	SI-N 20V 0.1A 0.2W 7GHz	2SC3377	SI-N 40V 1A 0.6W 150MHz
2SC3378	SI-N 120V 0.1A 0.2W 100MHz	2SC3379	SI-N 20V 1.5A PQ=3W
2SC3381	2xSI-N 80V 0.1A 0.4W 170MHz	2SC3383	SI-N 60V 0.2A 0.5W 250MHz
2SC3397	SI-N 50V 0.1A 250MHz 46K/	2SC3399	SI-N 50V 0.1A 250MHz
2SC3400	SI-N 50V 0.1A 250MHz 22K/	2SC3401	SI-N 50V .1A 46K/23KOHM
2SC3402	SI-N 50V 0.1A 250MHz 10K/	2SC3405	SI-N 900V 0.8A 20W 1us
2SC3409	SI-N 900V 2A 80W .8uS	2SC3416	SI-N 200V 0.1A 5W 70MHz
2SC3419	SI-N 40V 0.8A 5W 100MHz	2SC3420	SI-N 50V 5A 10W 100MHz
2SC34210	SI-N 120V 1A 1.5W BJT 0-G	2SC3421Y	SI-N 120V 1A 10W 120MHz
2SC3422Y	SI-N 40V 3A 10W 100MHz	2SC3423	SI-N 150V 50mA 5W 200MHz
2SC3425	SI-N 500V 0.8A 10W	2SC3446	SI-N 800V 7A 40W 18MHz
2SC3447	SI-N 800V 5A 50W 18MHz	2SC3456	SI-N 1100/800V 1.5A 40W
2SC3457	SI-N 1100V 3A 50W	2SC3460	SI-N 1100V 6A 100W
2SC3461	SI-N 1100/800V 8A 120W	2SC3466	SI-N 1200/650V 8A 120W
2SC3467	SI-N 200V 0.1A 1W 150MHz	2SC3468	SI-N 300V 0.1A 1W 150MHz
2SC3486	SI-N 1500V 6A 120W	2SC3502	SI-N 200V 0.1A 1.2W
2SC3503	SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz	2SC3504	SI-N 70V 0.05A 0.9W 500MHz
2SC3505	SI-N 900V 6A 80W	2SC3507	SI-N 1000/800V 5A 80W
2SC3509	N-DARL+D 900V 10A 100W 0.	2SC3514	SI-N 180V 0.1A 10W 200MHz
2SC3518	SI-N 60V 5A 10W	2SC3520	SI-N 500V 18A 130W 18MHz
2SC3526	SI-N 110V 0.15A 7A 30W 1us	2SC3528	SI-N 500V 20A 125W
2SC3549	SI-N 900V 3A 40W	2SC3552	SI-N 1100V 12A 150W 15MHz
2SC3568	SI-N 150V 10A 30W	2SC3571	SI-N 500V 7A 30W
2SC3577	SI-N 850V 5A 80W 6MHz	2SC3581	SI-N 55V 0.4A 0.9W 150MHz
2SC3591	SI-N 400V 7A 50W	2SC3595	SI-N 30V 0.5A 5W 2GHz
2SC3596	SI-N 80V 0.3A 8W 700MHz	2SC3597	SI-N 80V 0.5A 10W 800MHz
2SC3599	SI-N 120V 0.3A 8W 500MHz	2SC3600	SI-N 200V 0.1A 7W 400MHz
2SC3601	SI-N 200V 0.15A 7W 400MHz	2SC3608	SI-N 20V 0.08A 6.5GHz
2SC3611	SI-N 50V 0.15A 4W 300MHz	2SC3616	SI-N 25V 0.7A 250MHz
2SC3621	SI-N 150V 1.5A 10W 100MHz	2SC3623	SI-N 60V 0.15A 0.25W B=1K
2SC3632	SI-N 600V 1A 10W 30MHz	2SC3636	SI-N 900/500V 7A 80W
2SC3642	SI-N 1200V 6A 100W 200ns	2SC3655	SI-N 50V 0.1A 0.4W 46/23K
2SC3656	SI-N 50V 0.1A 0.4W 10K/10	2SC3659	SI-N+D 1700/800V 5A 50W
2SC3668	SI-N 50V 2A 1W 100MHz	2SC3669	SI-N 80V 2A 1W 0.2us
2SC3675	SI-N 1500/900V 0.1A 10W	2SC3678	SI-N 900V 3A 80W
2SC3679	SI-N 900/800V 5A 100W	2SC3680	SI-N 900/800V 7A 120W 6MHz
2SC3684	SI-N+D 1500V 10A 150W	2SC3688	SI-N 1500V 10A 150W 0.2us
2SC3692	SI-N 100V 7A 30W <300/180	2SC373	SI-N 35V 0.1A 0.2W B>200
2SC3746	SI-N 80V 5A 20W 100MHz	2SC3748	SI-N 80V 10A 30W 100/600ns
2SC3752	SI-N 1100/800V 3A 30W	2SC3781	SI-N 120V 0.4A 15W 500MHz
2SC3782	SI-N 200V 0.2A 15W 400MHz	2SC3783	SI-N 800V 5A 100W
2SC3787	SI-N 180V 0.14A 10W 150MHz	2SC3788	SI-N 200V 0.1A 5W 150MHz
2SC3789	SI-N 300V 0.1A 7W 70MHz	2SC3790	SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz
2SC3792	SI-N 50V 0.5A 0.5W 250MHz	2SC3795A	SI-N 900V 5A 40W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SC3807 SI-N 30V 2A 15W 260MHz
 2SC380TM SI-N 30V 50mA 0.3W 100MHz
 2SC3831 SI-N 500V 10A 100W
 2SC3842 SI-N 600V 10A 70W 32MHz
 2SC3851 SI-N 80V 4A 25W 15MHz
 2SC3855 SI-N 200V 10A 100W 20MHz
 2SC3858 SI-N 200V 17A 200W 20MHz
 2SC3868 SI-N 500V 1.5A 25W 0.7us
 2SC3884A SI-N 1500V 6A 50W
 2SC388A SI-N 25V 50mA 0.3W 300MHz
 2SC3892A SI-N+D 1500V 7A 50W 0.4us
 2SC3895 SI-N 1500/800V 8A 70W
 2SC3897 SI-N 1500V 10A 70W
 2SC3907 SI-N 180V 12A 130W 30MHz
 2SC394 SI-N 25V 0.1A 200MC RF
 2SC3943 SI-N 110V 0.15A 2W 300MHz
 2SC3948 SI-N 850V 10A 75W 20MHz
 2SC3952 SI-N 80V 0.5A 10W 700MHz
 2SC3954 SI-N 120V 0.3A 8W 400MHz
 2SC3956 SI-N 200V 0.2A 7W 70MHz
 2SC3972 SI-N 800/500V 5A 40W
 2SC3979A SI-N 800V 3A 2W 10MHz
 2SC3996 SI-N 1500/800V 15A 180W
 2SC3999 SI-N 300V 0.1A 0.75W 300MHz
 2SC4020 SI-N 900V 3A 50W 1us
 2SC4029 SI-N 230V 15A 150W 30MHz
 2SC4046 SI-N 120V 0.2A 8W 350MHz
 2SC4056 SI-N 600V 8A 45W
 2SC4064 SI-N 50V 12A 35W 40MHz
 2SC4119 N-DARL+D 1500V 15A 250W B
 2SC4125 SI-N+D 1500/800V 10A 70W
 2SC4135 SI-N 120V 2A 15W 200MHz
 2SC4138 SI-N 500V 10A 80W <1/3.5us
 2SC4157 SI-N 600V 10A 100W
 2SC4161 SI-N 500V 7A 30W
 2SC4199 SI-N 1400V 10A 100W
 2SC4204 SI-N 30V 0.7A 0.6W
 2SC4235 SI-N 1200/800V 3A 80W
 2SC4237 SI-N 1200/800V 10A 150W
 2SC4256 SI-N 1500V 10A 175W 6MHz
 2SC4288A SI-N 1600/600V 12A 200W
 2SC4290A SI-N 1500V 20A 200W
 2SC4298 SI-N 500V 15A 80W 10MHz
 2SC4304 SI-N 800V 3A 35W
 2SC4313 SI-N 900V 10A 100W 0.5us
 2SC4382 SI-N 200V 2A 25W 15MHz
 2SC4387 SI-N 200V 10A 80W 20MHz
 2SC4408 SI-N 80V 2A 0.9W 100/600ns
 2SC4430 SI-N 1100V 12A 65W 15MHz
 2SC4439 SI-N 180V 0.3A 8W 400MHz
 2SC4468 SI-N 200V 10A 80W 20MHz
 2SC4488 SI-N 120V 1A 1W 120MHz
 2SC4512 SI-N 120V 6A 50W 20MHz
 2SC4517A SI-N 1000V 3A 30W 0.5us
 2SC4532 SI-N 1700V 10A 200W 2uS
 2SC454 SI-N 30V 0.1A 230MHz
 2SC4547 N-DARL+D 85V 3A 30W B>2K
 2SC4560 SI-N 1500V 10A 80W
 2SC4582 SI-N 600V 100A 65W 20MHz
 2SC461 SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz
 2SC4745 SI-N 1500V 6A

2SC3808 N-DARL 80V 2A 170MHz B>80
 2SC3811 SI-N 40V 0.1A 0.4W 450MHz
 2SC3833 SI-N 500/400V 12A 100W
 2SC3844 SI-N 600V 15A 75W 30MHz
 2SC3852 SI-N 80V 3A 25W 15MHz
 2SC3857 SI-N 200V 15A 150W 20MHz
 2SC3866 SI-N 900V 3A 40W
 2SC3883 SI-N+D 1500V 6A 50W
 2SC3886A SI-N 1500V 8A 50W 0.1us
 2SC3890 SI-N 500V 7A 30W 500NS
 2SC3893A SI-N+D 1500V 8A 50W
 2SC3896 SI-N 1500V 8A 70W
 2SC3902 SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz
 2SC3927 SI-N 900V 10A 120W
 2SC3940 SI-N 30V 1A 1W 200MHz
 2SC3944 SI-N 150V 1A 40W 300MHz
 2SC3950 SI-N 30V 0.5A 5W
 2SC3953 SI-N 120V 0.2A 8W 400MHz
 2SC3955 SI-N 200V 0.1A 7W 300MHz
 2SC3964 SI-N 40V 2A 1.5W 1us
 2SC3973A SI-N 900V 7A 45W
 2SC3987 N-DARL+D 50V 3A 15W
 2SC3998 SI-N 1500V 25A 250W POWER
 2SC4004 SI-N 900/800V 1A 30W <1/4
 2SC4024 SI-N 100V 10A 35W B>300
 2SC4043 SI-N 20V 50mA 0.15W 3.2GHz
 2SC4052 SI-N 600V 3A 40W 20MHz
 2SC4059 SI-N 600/450V 15A 130W
 2SC4107 SI-N 500/400V 10A 60W
 2SC4123 SI-N+D 1500V 7A 60W
 2SC4131 SI-N 100V 15A 60W 18MHz
 2SC4137 SI-N 25V 0.1A 300MHz
 2SC4153 SI-N 200V 7A 30W 0.5us
 2SC4159 SI-N 180V 1.5A 15W 100MHz
 2SC4169 N-DARL+D 50V 1.2A 1W B=4K
 2SC4200 SI-N 20V 0.6A 5W 2.5GHz
 2SC4231 SI-N 1200/800V 2A 30W
 2SC4236 SI-N 1200/800V 6A 100W
 2SC4242 SI-N 450/400V 7A 40W
 2SC4278 SI-N 150V 10A 100W 30MHz
 2SC4289A SI-N 1500V 16A 200W
 2SC4297 SI-N 500V 12A 75W 10MHz
 2SC4300 SI-N 900V 5A 75W 1/6us
 2SC4308 SI-N 30V 0.3A 0.6W 2.5GHz
 2SC4381 SI-N 150V 2A 25W 15MHz
 2SC4386 SI-N 160/120V 8A 75W 20MHz
 2SC4388 SI-N 200V 15A 85W 20MHz
 2SC4429 SI-N 1100/800V 8A 60W
 2SC4431 SI-N 120V 1.5A 20W 150MHz
 2SC4467 SI-N 160/120V 8A 80W 20MHz
 2SC4484 SI-N 30V 2.5A 1W 250MHz
 2SC4511 SI-N 120V 6A 30W 20MHz
 2SC4517 SI-N 900V 3A 30W 6MHz
 2SC4531 SI-N+D 1500V 10A 50W
 2SC4538 SI-N 900V 5A 80W
 2SC4542 SI-N 1500V 10A 50W
 2SC4557 SI-N 900V 10A 80W <1/5.5us
 2SC458 SI-N 30V 0.1A 230MC UNI
 2SC460 SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz
 2SC4744 SI-N 1500V 6A POWER
 2SC4747 SI-N 1500V 10A 50W 0.3us

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SC4758	SI-N 1500V 8A 50W HI-RES	2SC4769	SI-N+D 1500V 7A 60W
2SC4770	SI-N 1500/800V 7A 60W	2SC4793	SI-N 230V 1A 2W 100MHz
2SC4804	SI-N 900V 3A 30W 0.3us	2SC4820	SI-N 450V 6A 30W 12MHz
2SC4826	SI-N 200V 3A 1.3W 300MHz	2SC4834	SI-N 500V 8A 45W <0.3/1.4
2SC4883A	SI-N 180V 2A 20W 120MHz	2SC4891	SI-N 1500V 15A 75W
2SC4908	SI-N 900V 3A 35W 1us	2SC4924	SI-N 800V 10A 70W
2SC4977	SI-N 450V 7A 40W	2SC5002	SI-N 1500V 7A 80W
2SC5003	SI-N+D 1500V 7A 80W	2SC5027	SI-N 1100V 3A 50W 0.3us
2SC5030	SI-N 50V 5A 1.3W 150MHz	2SC5045	SI-N 1600V 15A 75W
2SC5047	SI-N 1600V 25A 250W	2SC5048	SI-N 1500V 12A 50W 0.3us
2SC5070	SI-N 30V 2A 1.5W B>800	2SC5086	SI-N 20V 80MA 7GHZ
2SC509	SI-N 35V 0.5A 0.6W 60MHz	2SC5144	SI-N 1700V 20A 200W
2SC5148	SI-N 1500V 8A 50W 0.2us	2SC5149	SI-N+D 1500V 8A 50W 0.2us
2SC5150	SI-N 1700V 10A 50W 03us	2SC5171	SI-N 180V 2A 20W 200MHz
2SC5198	SI-N 140V 10A 100W 30MHz	2SC5207	SI-N 1500V 10A 50W 0.4us
2SC5242	SI-N 230V 15A 130W 30MHz	2SC5244A	SI-N 1600V 30A 200W
2SC5296	SI-N+D 1500V 8A 60W	2SC5297	SI-N 1500V 8A 60W
2SC5299	SI-N 1500V 10A 70W 0.2US	2SC535	SI-N 20V 20mA 0.1W 0.700M
2SC536	SI-N 40V 0.1A 180MC UNI	2SC620	SI-N 50V 0.2A 0.25W UNI
2SC643	SI-N 1100V 2.5A 50W	2SC644	SI-N 30V 50mA 0.25W
2SC645	SI-N 30V 30mA 0.14W 200MHz	2SC710	SI-N 30V 0.03A 200MHz
2SC711	SI-N 30V 0.05A 150MHz	2SC712	SI-N 30V 0.5A 150MHz
2SC717	SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz	2SC730	SI-N 40V 0.4A PQ=1.5W
2SC732	SI-N 50V 0.15A 0.4W 150MHz	2SC735	SI-N 35V 0.4A 0.3W UNI
2SC752	SI-N 15V 100mA 0.1W	2SC756	SI-N 40V 4A 10W 65MHz
2SC784	SI-N 40V 0.02A 500MC RF	2SC815	SI-N 60V 0.2A 0.25W 200MHz
2SC828	SI-N 30V 0.05A 0.25W UNI	2SC829	SI-N 30V 30mA 0.4W 230MHz
2SC839	SI-N 50V 0.03A 250MHz	2SC867	SI-N 400V 1A 23W 8MHz
2SC869	SI-N 160V 30mA 0.2W 150MHz	2SC898A	SI-N 150V 7A 80W 15MHz
2SC900	SI-N 30V 0.03A 100MHz	2SC930	SI-N 15V 0.03A 300MC RF
2SC936	SI-N 1000V 1A 22W POWER	2SC941	SI-N 35V 20mA 0.2W 120MHz
2SC943	SI-N 60V 0.2A 0.3W 220MHz	2SC945	SI-N 50V 0.1A 250MC UNI
2SC982	N-DARL 40V 0.3A 0.4W	2SD1010	SI-N 50V 50mA 0.3W 200MHz
2SD1012	SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz	2SD1018	SI-N 250V 4A 80W B>250
2SD1027	N-DARL+D 20V 15A 100W B>1	2SD1033	SI-N 200V 2A 20W 10MHz
2SD1036	SI-N 150/120V 15A 150W	2SD1047	SI-N 160V 12A 100W 15MHz
2SD1048	SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz	2SD1049	SI-N 120V 25A 100W
2SD1051	SI-N 50V 1.5A 1W 150MHz	2SD1055	SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz
2SD1062	SI-N 60V 12A 40W 10MHz	2SD1064	SI-N 60V 12A 80W
2SD1065	SI-N 60V 15A 90W	2SD1073	N-DARL 300V 4A 40W B>1K
2SD1088	N-DARL 300V 6A 30W B>2000	2SD1113K	N-DARL+D 300V 6A 40W
2SD1128	N-DARL 150V 5A 30W	2SD1135	SI-N 80V 4A 40W
2SD1138	SI-N 200V 2A 30W	2SD1140	N-DARL 30V 1.5A 0.9W
2SD1145	SI-N 60V 5A 0.9W 120MHz	2SD1148	SI-N 140V 10A 100W 20MHz
2SD1153	SI-N 80V 1.5A 0.9W	2SD1163A	SI-N 300V 7A 40W
2SD1164	SI-N 150V 1.5A 10W DAR+DI	2SD1173	SI-N+D 1500V 5A 70W
2SD1187	SI-N 100V 10A 80W 10MHz	2SD1189	SI-N 40V 2A 5W 100MHz
2SD1192	N-DARL+D 70V 10A 40W B=5K	2SD1196	N-DARL+D 110V 8A 40W B=40
2SD1198	N-DARL 30V 1A 1W 150MHz	2SD1207	SI-N 60V 2A 1W
2SD1210	N-DARL+D 150V 10A 80W B=5	2SD1213	SI-N 60V 20A 50W
2SD1225	SI-N 40V 1A 1W 150MHz	2SD1238	SI-N 120V 12A 80W 20MHz
2SD1244	SI-N+D 2500/900V 1A 50W	2SD1246	SI-N 30V 2A 0.75W
2SD1247	SI-N 30V 2.5A 1W	2SD1254	SI-N 130V 3A 30W
2SD1255	SI-N 130V 4A 35W 30MHz	2SD1263A	SI-N 400V 0.75A 35W 30MHz
2SD1264	SI-N 200V 2A 30W POWER	2SD1265	SI-N 60V 4A 30W 25kHz
2SD1266	SI-N 60V 3A 35W POWER	2SD1267	SI-N 60V 4A 40W 20MHz
2SD1270	SI-N 130V 5A 2W 30MHz	2SD1271	SI-N 130V 7A 40W 30MHz
2SD1272	SI-N 200V 1A 40W 25MHz	2SD1273	SI-N 80V 3A 40W 50MHz
2SD1274	SI-N 150V 5A 40W 40MHz	2SD1276	N-DARL 60V 4A 40W
2SD1286	N-DARL+D 60V 1A 8W B=1K-3	2SD1288	SI-N 120V 7A 70W
2SD1289	SI-N 120V 8A 80W	2SD1292	SI-N 120V 1A 0.9W 100MHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SD1293	SI-N 120V 1A 1W 100MHz	2SD1297	N-DARL+D 150V 25A 100W
2SD1302	SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz	2SD1306	SI-N 30V 0.7A 150mW 250MHz
2SD1308	N-DARL+D 150V 8A 40W	2SD1313	SI-N 800V 25A 200W 6MHz
2SD1314	N-DARL+D 600V 15A 150W	2SD1330	SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD1347	SI-N 60V 3A 1W 150MHz	2SD1348	SI-N 60V 4A 10W 150MHz
2SD1350A	SI-N 600V 0.5A 1W 55MHz	2SD1376K	N-DARL+D 120V 1.5A 40W
2SD1378	SI-N 80V 0.7A 10W 120MHz	2SD1379	N-DARL 40V 2A 10W 150MHz
2SD1380	SI-N 40V 2A 10W 100MHz	2SD1382	SI-N 120V 1A 10W 100MHz
2SD1384	SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz	2SD1391	SI-N 1500V 5A 80W
2SD1392	N-DARL+D 60V 5A 30W B=800	2SD1397	SI-N+D 1500V 3.5A 50W
2SD1398	SI-N+D 1500V 5A 50W	2SD1399	SI-N+D 1500V 6A 80W
2SD1403	SI-N 1500V 6A 120W	2SD1404	SI-N+D 300V 7A 25W 1us
2SD1405	SI-N 50V 3A 25W 2us	2SD1406	SI-N 60V 3A 25W 0.8us
2SD1407	SI-N 100V 5A 30W 12MHz	2SD1408	SI-N 80V 4A 30W 8MHz
2SD1409	N-DARL+D 600V 6A 25W 1us	2SD1411	SI-N 100V 7A 30W 10MHz
2SD1413	N-DARL+D 60V 3A 20W .01US	2SD1415	N-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us
2SD1426	SI-N+D 1500V 3.5A	2SD1427	SI-N+D 1500V 5A 80W
2SD1428	SI-N+D 1500V 6A 80W	2SD1432	SI-N 1500V 6A 80W
2SD1439	SI-N+D 1500V 3A 50W	2SD1441	SI-N+D 1500V 4A 80W
2SD1446	N-DARL+D 500V 6A 40W B>50	2SD1453	SI-N 1500V 3A 50W
2SD1457	N-DARL+D 140V 6A 60W	2SD1458	SI-N 20V 0.7A 1W
2SD1468	SI-N 30V 1A 0.3..0.4W 150	2SD1491	N-DARL+D 70V 2A 10W B>2K
2SD1496	SI-N 1500V 5A 50W	2SD1497-02	SI-N 1500V 6A 50W
2SD1504	SI-N 30V 0.5A 0.3W 300MHz	2SD1506	SI-N 60V 3A 10W 90MHz
2SD1508	N-DARL 30V 1.5A 10W B>400	2SD1509	N-DARL+D 80V 2A 10W 0.4uS
2SD1511	N-DARL 100V 1A 1W 150MHz	2SD1521	N-DARL+D 50V 1.5A 2W B>2K
2SD1525	N-DARL+D 100V 30A 150W	2SD1526	SI-N 130V 1A 1W 200MHz
2SD1541	SI-N 1500V 3A 50W	2SD155	SI-N 80V 3A 25W
2SD1554	SI-N+D 1500V 3.5A 40W 1us	2SD1555	SI-N+D 1500V 5A 40W 1us
2SD1556	SI-N+D 1500V 6A 50W 1us	2SD1563A	SI-N 160V 1.5A 10W 80MHz
2SD1565	N-DARL+D 100V 5A 30W	2SD1576	SI-N 1500V 2.5A 48W
2SD1577	SI-N 1500V 5A 80W	2SD1579	N-DARL+D 150V 1.5A 1W
2SD1589	N-DARL+D 100V 5A 20W	2SD1590	N-DARL+D 150V 8A 25W
2SD1595	N-DARL+D 60V 5A 20W B=6K	2SD1609	SI-N 160V 0.1A NF/S-L
2SD1610	SI-N 200V 0.1A 1.3W 140MHz	2SD1624	SI-N 60V 3A .5W 150MHz
2SD1632	N-DARL+D 1500V 4A 80W	2SD1647	N-DARL+D 50V 2A 25W
2SD1649	SI-N+D 1500/800V 2.5A 50W	2SD1650	SI-N+D 1500/800V 3.5A 50W
2SD1651	SI-N+D 1500/800V 5A 60W	2SD1652	SI-N+D 1500V 6A 60W 3MHz
2SD1656	SI-N 1500V 6A 50W 3MHz	2SD1663	SI-N 1500V 5A 80W 0.5us
2SD1664	SI-N 40V 1A 0.5W 150MHz	2SD1666	SI-N 60V 3A 20W
2SD1667	SI-N 60V 5A 25W 30MHz	2SD1668R	SI-N 60V 7A 30W
2SD1669	SI-N 60V 12A 30W	2SD1677	SI-N 1500V 5A 100W 0.5us
2SD1680	SI-N 330/200V 7A 70W	2SD1681	SI-N 20V 1.2A 10W 150MHz
2SD1683	SI-N 60V 4A 10W 150MHz	2SD1684	SI-N 120V 1.2A 10W 150MHz
2SD1706	SI-N 130/80V 15A 80W 20MHz	2SD1707	SI-N 130/80V 20A 100W
2SD1710	SI-N 1500/800V 5A 100W	2SD1725	SI-N 120V 4A 20W 180MHz
2SD1729	SI-N+D 1500/700V 3.5A 60W	2SD1730	SI-N+D 1500/700V 5A 100W
2SD1739	SI-N 1500/700V 6A 100W	2SD1740	N-DARL 150V 5A 25W B=5000
2SD1758	SI-N 40V 2A 10W 100MHz	2SD1760	SI-N 60V 3A 15W 90MHz
2SD1761	SI-N 80V 3A 35W	2SD1762	SI-N 60V 3A 25W 70MHz
2SD1763A	SI-N 120V 1.5A 20W 80MHz	2SD1764	N-DARL+D 60V 2A 20W B>100
2SD1765	N-DARL+D 100V 2A 20W B>1K	2SD1769	N-DARL+D 120V 6A 50W
2SD1776	SI-N 80V 2A 25W 40MHz	2SD1783	N-DARL+D 60V 5A 30W B=2K
2SD1785	N-DARL+D 120V 6A 30W 100MHz	2SD1790	N-DARL+D 200V 4A 25W B=1K
2SD1791	N-DARL 100V 7A 30W 50MHz	2SD1796	N-DARL+D 60V 4A 25W
2SD1802	SI-N 60V 3A 15W 150MHz	2SD1806	SI-N+D 40V 2A 15W 150MHz
2SD1809	N-DARL 60V 1A 0.9W B>2K	2SD1812	SI-N 160V 1.5A 0.9W
2SD1815	SI-N 120V 3A 20W 180MHz	2SD1817	SI-D 80V 3A 15W B>2K
2SD1825	N-DARL+D 70V 4A 20W	2SD1827	N-DARL+D 70V 10A 30W 20MHz
2SD1830	N-DARL+D 110V 8A 30W B=4K	2SD1835	SI-N 60V 2A 150MHz 60/580
2SD1843	N-DARL+D 60V 1A 1W B>2000	2SD1847	SI-N+D 1500/700V 5A 100W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SD1849 SI-N+D 1500/700V 7A 120W
 2SD1856 N-DARL+D 60V 5A 25W
 2SD1858 SI-N 40V 1A 1W 150MHz
 2SD1862 SI-N 40V 2A 1W 100MHz
 2SD1864 SI-N 60V 3A 1W 90MHz
 2SD1878 SI-N+D 1500V 5A 60W 0.3us
 2SD1881 SI-N+D 1500V 10A 70W
 2SD1894 SI-N 160V 7A 70W 20MHz
 2SD1913 SI-N 60V 3A 20W 100MHz
 2SD1930 N-DARL 100V 2A 1.2W B=500
 2SD1944 SI-N 80V 3A 30W 50MHz
 2SD1959 SI-N 1400V 10A 50W
 2SD198 SI-N 300V 1A 25W 45MHz
 2SD1992 SI-N 30V 0.5A 0.6W 200MHz
 2SD1996 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz
 2SD2006 SI-N 80V 0.7A 1.2W 120MHz
 2SD2010 N-DARL 60V 2A 1.2W B>1000
 2SD2018 N-DARL+D 60V 1A 5W B>6K5
 2SD2061 SI-N 80V 3A 30W 8MHz
 2SD2088 N-DARL+D 60V 2A 0.9W B>2K
 2SD213 SI-N 110V 10A 100W
 2SD2137A SI-N 80V 3A 15W 30MHz
 2SD2144 SI-N 25V 0.5A B>560
 2SD2159 SI-N 30V 2A 1W 110MHz
 2SD2253 SI-N+D 1700V 6A 50W
 2SD2276 N-DARL 160V 8A 120W B>5K
 2SD234 SI-N 60V 3A 25W AF-POWER
 2SD2375 SI-N 80V 3A 25W B>500
 2SD2389 N-DARL 160V 10A 100W B>5K
 2SD2394 SI-N 60V 3A 30W
 2SD2399 N-DARL+D 80V 4A 30W B=1K-
 2SD2493 N-DARL 110V 6A 60W 60MHz
 2SD2499 SI-N+D 1500V 6A 50W
 2SD313 SI-N 60V 3A 30W 8MHz
 2SD350 SI-N 1500V 5A 22W
 2SD359 SI-N 40V 2A 10W LOWFREQPO
 2SD381 SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz
 2SD386 SI-N 200V 3A 25W 8MHz
 2SD401 SI-N 200V 2A 20W 10MHz
 2SD415 SI-N 120/100V 0.8A 10W
 2SD438 SI-N 100V 0.7A 0.9W 100MHz
 2SD468 SI-N 25V 1A 0.9W 280MHz
 2SD476 SI-N 70V 4A 40W 7MHz
 2SD545 SI-N 25V 1.5A 0.5W
 2SD552 SI-N 220V 15A 150W 4MHz
 2SD555 SI-N 400V 15A 200W 7MHz
 2SD560 N-DARL 100V 5A 30W
 2SD592 SI-N 30V 1A 0.75W 200MHz
 2SD600K SI-N 120V 1A 8W
 2SD612 SI-N 25V 2A 10W 100MHz
 2SD617 N-DARL 120V 8A 100W
 2SD661 SI-N 35V 0.1A 0.4W 200MHz
 2SD666 SI-N 120V 0.05A 140MHz
 2SD669A SI-N 160V 1.5A 1W 140MHz
 2SD712 SI-N 100V 4A 30W 8MHz
 2SD718 SI-N 120V 8A 80W 12MHz
 2SD726 SI-N 100V 4A 40W 10MHz
 2SD732 SI-N 150V 8A 80W 15MHz
 2SD762 SI-N 60V 3A 25W 25kHz
 2SD768 N-DARL+D 120V 6A 40W B>1K

2SD1853 N-DARL+D 80V 1.5A 0.7W B>
 2SD1857 SI-N 120V 1.5A 1W 80MHz
 2SD1859 SI-N 80V 0.7A 1W 120MHz
 2SD1863 SI-N 120V 1A 1W 100MHz
 2SD1877 SI-N+D 1500/800V 4A 50W
 2SD1880 SI-N+D 1500V 8A 70W
 2SD1887 SI-N 1500/800V 10A 70W
 2SD1895 N-DARL 160V 8A 100W 20MHz
 2SD1929 N-DARL+D 60V 2A 1.2W
 2SD1933 N-DARL+D 80V 4A 30W
 2SD1958 SI-N 200V 4.5A 30W 10MHz
 2SD1978 N-DARL+D 120V 1.5A 0.9W
 2SD1991 SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz
 2SD1994 SI-N 60V 1A 1W 200MHz
 2SD200 SI-N 1500V 2.5A 10W
 2SD2007 SI-N 40V 2A 1.2W 100MHz
 2SD2012 SI-N 60V 3A 25W 3MHz
 2SD2052 SI-N 150V 9A 100W 20MHz
 2SD2066 SI-N 160V 12A 120W
 2SD2125 SI-N+D 1500V 5A 50W 0.2us
 2SD2136 SI-N 60V 3A 1.5W 30MHz
 2SD2141 N-DARL+D 380V 6A 35W B>15
 2SD2151 SI-N 130/80V 10A 30W 20MHz
 2SD2250 N-DARL 160V 7A 90W B>5K
 2SD2255 N-DARL 160V 7A 70W 20MHz
 2SD2331 N-DARL+D 1500V 3A
 2SD2340 SI-N 130V 6A 50W
 2SD2386 N-DARL 140V 7A 70W B>5K
 2SD2390 N-DARL 160V 10A 100W 55MHz
 2SD2395 SI-N 50V 3A 25W
 2SD2438 N-DARL+D 160V 8A 70W B>5K
 2SD2498 SI-N 1500V 6A 50W
 2SD287 SI-N 200V 10A 100W 8MHz
 2SD325 SI-N 35V 1.5A 10W 8MHz
 2SD350A SI-N 1500V 5A 22W
 2SD361 SI-N 60V 1.5A 10W 70MHz
 2SD382 SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz
 2SD400 SI-N 25V 1A 0.9W
 2SD414 SI-N 120/80V 0.8A 10W
 2SD424 SI-N 160V 15A 150W POWER
 2SD467 SI-N 25V 0.7A 0.5W 280MHz
 2SD471 SI-N 30V 1A 0.8W UNI (EBC
 2SD478 SI-N 200V 2A 30W
 2SD549 N-DARL 30V 1.5A 15W B>4K
 2SD553 SI-N 70V 7A 40W 10MHz
 2SD556 SI-N 120V 15A 120W 8MHz
 2SD571 SI-N 60V 700mA 1W 110MHz
 2SD596 SI-N 30V 0.7A 170MHz
 2SD602A SI-N 60V 0.5A 0.2W 200MHz
 2SD613 SI-N 100V 6A 40W 15MHz
 2SD637 SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz
 2SD662 SI-N 250V 0.1A 0.6W 50MHz
 2SD667 SI-N 120V 1A 140MHz
 2SD676 SI-N 160V 12A 125W 8MHz
 2SD717 SI-N 70V 10A 80W 0.3us
 2SD725 SI-N 1500V 6A 50W POWER
 2SD731 SI-N 170V 7A 80W 7MHz
 2SD734 SI-N 25V 0.7A 0.6W 250MHz
 2SD763 SI-N 120V 1A 0.9W
 2SD773 SI-N 20V 2A 1W 110MHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SD774 SI-N 100V 1A 1W 95MHz
 2SD786 SI-N 40V 0.3A 0.25W
 2SD788 SI-N 20/20V 2A 0.9W 100MHz
 2SD794 SI-N 70V 3A 10W 60MHz
 2SD798 N-DARL 600V 6A 30W B>1K5
 2SD800 SI-N 750V 4A 30W 8MHz
 2SD819 SI-N 1500V 3.5A 50W
 2SD822 SI-N 1500/600V 7A 50W
 2SD829 N-DARL+D 150V 15A 100W B=
 2SD844 SI-N 50V 7A 60W 15MHz
 2SD856 SI-N 60V 3A 35W POWER
 2SD864K N-DARL+D 120V 3A 30W
 2SD871 SI-N+D 1500V 5A 50W
 2SD880 SI-N 60V 3A 30W 0.8us
 2SD889 SI-N+D 1500V 4A 50W
 2SD894 N-DARL 30V 1.5A 10W 120MHz
 2SD917 SI-N 330V 7A 70W POWER
 2SD921 N-DARL 200V 5A 80W B>700
 2SD947 N-DARL 40V 2A 5W 150MHz
 2SD958 SI-N 120V 0.02A 0.4W 200MHz
 2SD966 SI-N 40V 5A 1W 150MHz
 2SD970 N-DARL+D 120V 8A 40W B>1K
 2SD982 N-DARL 200V 5A 40W B=3000
 2SD998 N-DARL 100V 1.5A 10W B=7K
 2SJ109 P-FET DUAL 30V Id>2.6mA
 2SJ117 P-FET 400V 2A 40W 35ns
 2SJ174 P-FET 60V 20A 75W 235ns
 2SJ177 P-FET 60V 20A 75W <OE085
 2SJ200 P-FET 180V 10A 120W
 2SJ306 P-FET 250V 3A 25W <2E =3
 2SJ353 P-FET 60V 1.5A 1W <.E37
 2SJ72 P-FET 25V 30mA 0.6W Up<2V
 2SJ77 P-FET 160V 0.5A 30W
 2SK1010 N-FET 500V 6A 80W <1E5
 2SK1057 N-FET 140V 7A 100W
 2SK107 N-FET 9V 20MA 250MW
 2SK1081 N-FET 800V 7A 125W 380ns
 2SK1101 N-FET 450V 10A 50W E65 =1
 2SK1113 N-FET 120V 3A 20W
 2SK1118 N-FET 600V 6A 45W 1.25R
 2SK1120 N-FET 1000V 8A 150W 1E8
 2SK1170 N-FET 500V 20A 120W <.E27
 2SK1181 N-FET 500V 13A 85W 0.4E
 2SK1191 N-FET 60V 30A 40W 0.03E
 2SK1213 N-FET 600V 6A 125W 40/85ns
 2SK1221 N-FET 250V 10A 80W OE4
 2SK1257 N-FET 60V 40A 45W 0.05E
 2SK1275 N-FET 900V 2A 30W 7E
 2SK1299 N-FET 100V 3A 20W OE45
 2SK1338 N-FET 900V 2A 50W 7E
 2SK1342 N-FET 900V 8A 100W 1E6
 2SK1350 N-FET 200V 15A 45W OE14
 2SK1356 N-FET 900V 3A 40W
 2SK1358 N-FET 900V 9A 150W 1.4E
 2SK1377 N-FET 500V 5.5A 40W
 2SK1379 N-FET 60V 50A 150W <.E017
 2SK1400 N-FET 300V 7A 50W
 2SK1419 N-FET 60V 15A 25W <.E08
 2SK1444 N-FET 450V 3A 25W 2.6E
 2SK1460 N-FET 900V 3.5A 40W 2E8
 2SK1462 N-FET 900V 8A 150W

2SD781 SI-N 150V 2A 1W 0.6us
 2SD787 SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz
 2SD789 SI-N 100/50V 1A 0.9W 80MHz
 2SD795 SI-N 40V 3A 20W 95MHz
 2SD799 N-DARL+D 400V 6A 30W
 2SD809 SI-N 100V 1A 10W 85MHz
 2SD820 SI-N 1500V 5A 50W
 2SD826 SI-N 60V 5A 10W 120MHz
 2SD837 N-DARL 60V 4A 40W
 2SD850 SI-N 1500V 3A 25W
 2SD863 SI-N 50V 1A 0.9W
 2SD867 SI-N 130V 10A 100W 3MHz
 2SD879 SI-N 30V 3A 0.75W 200MHz
 2SD882 SI-N 30V 3A 10W
 2SD892A N-DARL 60V 0.5A 0.4W B>2K
 2SD895 SI-N 100V 6A 60W 10MHz
 2SD92 SI-N 100V 3A 20W
 2SD946 N-DARL 30V 1A
 2SD951 SI-N 1500V 3A 65W
 2SD965 SI-N 40V 5A 0.75W 150MHz
 2SD968A SI-N 120V 0.5A 1W 120MHz
 2SD972 N-DARL 50V 4A 30W B=3K
 2SD986 N-DARL 150/80V 1.5A 10W
 2SJ103 P-FET 50V 2.6mA Up<2V
 2SJ113 P-FET 100V 10A 100W OE35
 2SJ162 P-FET 160V 7A 100W 1E
 2SJ175 P-FET 60V 10A 25W OE25
 2SJ182 P-FET 60V 3A 20W OE28
 2SJ201 P-FET 200V 12A 150W
 2SJ307 P-FET 250V 6A 2W <1E
 2SJ449 P-FET 250V 6A 35W <.E8
 2SJ74 P-FET 25V 1mA Up<2V
 2SJ79 P-FET 200V 0.5A 30W
 2SK1036 N-FET 250V 1A 2W 80ns
 2SK1058 N-FET 160V 7A 100W 1E
 2SK108 N-FET 50V 20mA 0.3W 70E
 2SK1082 N-FET 900V 6A 125W 2.8E
 2SK1102 N-FET 500V 10A 50W 240ns
 2SK1117 N-FET 600V 6A 100W 1.25R
 2SK1119 N-FET 100V 4A 100W
 2SK117 N-FET 50V 5mA
 2SK118 N-FET 50V 0.3mA 0.1W
 2SK1190 N-FET 60V 22A 35W OE05
 2SK1198 N-FET 700V 2A 35W 3.2E
 2SK1217 N-FET 900V 8A 100W
 2SK125 N-FET 25V 0.1A 0.3W
 2SK1271 N-FET 1400V 5A 240W <4E
 2SK1296 N-FET 60V 30A 0.024E
 2SK1317 N-FET 1500V 2.5A 100W 12E
 2SK1341 N-FET 900V 6A 100W 3E
 2SK1345 N-FET 60V 20A 40W <.E055
 2SK1351 N-FET 500V 5A 40W <1E5
 2SK1357 N-FET 900V 5A 125W
 2SK1363 N-FET 900V 8A 90W 1.4E
 2SK1378 N-FET 400V 10A 125W 0.55E
 2SK1388 N-FET 30V 35A 60W <.E022
 2SK1404 N-FET 600V 5A 35W 1E5
 2SK1420 N-FET 60V 25A 30W 0.045E
 2SK1447 N-FET 450V 9A 40W <.E6
 2SK1461 N-FET 900V 5A 120W
 2SK1502 N-FET 900V 7A 120W 2E

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SK1507 N-FET 600V 9A 50W 240ns
 2SK1529 N-FET 180V 10A 120W
 2SK1531 N-FET 500V 15A 150W E45
 2SK1544 N-FET 500V 25A 200W 0.2E
 2SK1612 N-FET 900V 3A 50W 40/140ns
 2SK1637 N-FET 600V 4A 35W <2E4
 2SK1653 N-FET 60V 45A 45W <.E02
 2SK170 N-FET 40V 20mA 0.4W
 2SK1833 N-FET 500V 2.5A 40W <4E
 2SK1917M N-FET 250V 10A 50W <.E4
 2SK1924 N-FET 600V 6A 1.75W
 2SK1940 N-FET 600V 12A 125W <.E75
 2SK1943 N-FET 900V 5A 80W <2E8
 2SK2038 N-FET 800V 5A 125W 2E2
 2SK2043 N-FET 600V 2A 2W 4E3
 2SK2078 N-FET 800V 9A 150W <1E2
 2SK212 N-FET 20V 0.6mA 0.2W
 2SK2136 N-FET 200V 20A 75W <.E18
 2SK2141 N-FET 600V 6A 35W 1.1E
 2SK2161 N-FET 200V 9A 25W 0.35E
 2SK2333 N-FET 700V 6A 50W <2E
 2SK240 N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V
 2SK246 N-FET 50V 1.2mA Up<6V
 2SK2545 N-FET 600V 6A 40W 1.25E
 2SK2605 N-FET 800V 5A 45W 2.2E
 2SK301 N-FET 55V 20mA 0.25W
 2SK304 N-FET 30V 0.6mA Up<4V
 2SK315 N-FET 20V 2.5mA 0.2W
 2SK33 N-FET 20V 20mA 0.15W
 2SK332 N-FET 40V 12mA Up=0.5V
 2SK359 N-FET 20V 30mA 0.4W
 2SK364 N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V
 2SK369 N-FET 40V 5mA Up<1.2V
 2SK374 N-FET 55V 1mA Up<5V
 2SK386 N-FET 450V 10A 120W
 2SK40 N-FET 50V 6.5mA
 2SK404 N-FET 20V 1.2mA 0.2W
 2SK423 N-FET 100V 0.5A 0.9W 25ns
 2SK430 N-FET 150V 3A 20W 0E8
 2SK511 N-FET 250V 0.3A 8W
 2SK526 N-FET 250V 10A 40W 0.6R
 2SK538 N-FET 900V 3A 100W 4.5R
 2SK55 N-FET 18V 14mA VHF
 2SK555 N-FET 500V 7A 60W <.E85
 2SK559 N-FET 450V 15A 100W 0E36
 2SK606 N-FET 30V 20mA Up<3V
 2SK612 N-FET 100V 2A 20W
 2SK685 N-FET 1000V 5A 100W 2E
 2SK703 N-FET 100V 5A 35W 0E5
 2SK725 N-FET 500V 15A 125W 0E38
 2SK73 N-FET 200V 0.1A 5W
 2SK754 N-FET 160V 10A 50W 0E22
 2SK769 N-FET 500V 10A 100W 1E
 2SK787 N-FET 900V 8A 120W
 2SK791 N-FET 850V 3A 100W 4.5R
 2SK793 N-FET 850V 5A 150W 2.5R
 2SK796 N-FET 800V 3A 90W 5E
 2SK817 N-FET 60V 26A 35W 0.08E
 2SK851 N-FET 200V 30A 150W
 2SK872 N-FET 900V 6A 150W 2.5E
 2SK890 N-FET 200V 10A 75W <.E4

2SK152 N-FET 15V 9.5mA Up<2V
 2SK1530 N-FET 200V 12A 150W
 2SK1537 N-FET 900V 5A 100W 290ns
 2SK161 N-FET 18V 0.01A 0.2W
 2SK163 N-FET 50V 0.03A 0.4W
 2SK1643 N-FET 900V 5A 125W 2.8E
 2SK168 N-FET 30V 20mA 0.2W FM-V/
 2SK1723 N-FET 600V 12A 150W <.E65
 2SK184 N-FET 50V 0.6mA Up<1.5V
 2SK192 N-FET 18V Idss>3mA Up<3V
 2SK193 N-FET-DG 15V VHF
 2SK1941 N-FET 600V 16A 100W <.E55
 2SK1953 N-FET 600V 2A 25W 5E
 2SK2039 N-FET 900V 5A 150W <2E5
 2SK2056 N-FET 800V 4A 40W 2.4E
 2SK2083 N-FET 900V 5A 70W 3E6
 2SK2134 N-FET 200V 13A 70W <.E4
 2SK214 N-FET 160V 0.5A 30W
 2SK216 N-FET 200V 0.5A 30W
 2SK223 N-FET 80V 1.2mA 0.4W
 2SK2352 N-FET 600V 6A 45W <1E25
 2SK241 N-FET 20V FM/VHF
 2SK2485 N-FET 900V 6A 100W 2.8E
 2SK2561 N-FET 600V 9A 80W 1.2E
 2SK2632LS N-FET 800V 2.5A 30W <4E8
 2SK303 N-FET 30V 0.6mA Up<4V
 2SK30ATM N-FET 50V 6.5mA
 2SK320 N-FET 450V 5A 50W <1E83
 2SK330 N-FET 50V 14mA 0.2W 320R
 2SK357 N-FET 150V 5A 40W <.E9
 2SK363 N-FET 40V 5mA Up<1.2V
 2SK367 N-FET 100V 0.6mA
 2SK373 N-FET 100V 0.6mA
 2SK381 N-FET 50V 0.3mA 0.3W
 2SK389 2xN-FET 50V
 2SK400 N-FET 200V 8A 100W 0E7
 2SK415 N-FET 800V 3A 100W <6E
 2SK427 N-FET 15V 2.5mA Up<1.5V
 2SK439 N-FET 20V 30mA 0.3W
 2SK513 N-FET 800V 3A 60W 50/120ns
 2SK537 N-FET 900V 1A 60W
 2SK544 N-FET 20V 30mA 0.3W
 2SK553 N-FET 500V 5A 50W 1E5
 2SK557 N-FET 500V 12A 100W 0E6
 2SK583 N-FET 50V 0.2A 0.6W 20E
 2SK611 N-FET 100V 1A 10W 6E
 2SK68 N-FET 50V 0.5mA Up<1.5V
 2SK701 N-FET 60V 2A 15W <.E6
 2SK719 N-FET 900V 5A 120W
 2SK727 N-FET 900V 5A 125W 2E5
 2SK735 N-FET 450V 10A 100W <0E8
 2SK758 N-FET 250V 5A 40W 0E7
 2SK786 N-FET 20V 3A 50W 7E5
 2SK790 N-FET 500V 15A 150W
 2SK792 N-FET 900V 3A 100W 4.5R
 2SK794 N-FET 900V 5A 150W 2.5R
 2SK806 N-FET 600V 3A 50W <2E7
 2SK83 N-FET 25V 10MA 0.1W Up<2.
 2SK856 N-FET 60V 45A 125W <.E03
 2SK875 N-FET 450V 12A 120W 0.6E
 2SK891 N-FET 100V 18A 125W <.E18

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

2SK899	N-FET 500V 18A 125W <.E33	2SK902	N-FET 250V 30A 150W
2SK903	N-FET 800V 3A 40W 4E	2SK904	N-FET 800V 3A 80W 4E
2SK940	N-FET 60V 0.8A 0.9W 1.1E	2SK943	N-FET 60V 25A 40W E046
2SK951	N-FET 800V 2.5A 40W 7E	2SK952	N-FET 800V 0.5mA
2SK955	N-FET 800V 5A 125W 2E	2SK956	N-FET 800V 9A 150W 1E5
2SK962	N-FET 900V 0.5mA Up>2.5V	3SK131	N-FET-DG 20V 25mA 0.2W
3SK60	N-FET-DG 15V 33mA	3SK73	N-FET-DG 20V 3mA
3SK74	N-FET-DG 20V 25mA 0.2W	AC121	GE-P 20V 0.3A 0.9W
AC122	GE-P 30V 0.2A 0.225W	AC125	GE-P 32V 0.2A
AC126	GE-P 32V 0.2A 0.5W	AC127	GE-N 32V 0.5A
AC128	GE-P 32V 1A 1W	AC128/176K	GE N/P PAIRED, COOLED
AC128K	GE-P 32V 1A 1W	AC131	GE-P 30V 1A 0.75W
AC132	GE-P 32V 0.2A 0.5W	AC138	GE-P 32V 1.2A 0.22W 1.5MHz
AC141K	GE-N 32V 1.2A 1W	AC151	GE-P 32V 0.2A 0.9W
AC153	GE-P 32V 2A 1W	AC153K	GE-P 32V 2A 1W
AC176K	GE-N 32V 1A 1W	AC180	GE-P 32V 1.5A 0.3W 1MHz
AC187	GE-N 25V 1A 1W	AC187/188K	GE N/P PAIRED, COOLED
AC187K	GE-N 25V 1A 1W COOLED	AC188	GE-P 25V 1A 1W
AC188K	GE-P 25V 1A 1W	AD133	GE-P 50V 15A 36W
AD136	GE-P 40V 10A 11W	AD139	GE-P 32V 3.5A 13W
AD148	GE-P 32V 3.5A 13.5W	AD149	GE-P 50V 3.5A 27W
AD161	GE-N 32V 1A 6W	AD161/162	GE N/P 32V 1A 6W PAIRED
AD162	GE-P 32V 1A 6W	AD165	GE-N 25V 1A 6W
AD166	GE-P 60V 5A 27.5W	AF106	GE-P 25V 10mA 220MHz VHF
AF109R	GE-P 20V 12mA 260MHz VHF	AF118	GE-P 70V 30mA 375mW 125MHz
AF121	GE-P 25V 10mA 270MHz	AF125	GE-P 32V 10mA 75MHz
AF127	GE-P 32V 10mA 75MHz	AF139	GE-P 20V 10mA 550MHz
AF200	GE-P 25V 10mA 0.145W	AF201	GE-P 25V 10mA 0.145W
AF239S	GE-P 15V 10mA 700MHz	AF279	GE-P 15V 10mA 60mW 780MHz
AF279S	GE-P 20V 10mA 0.6W	AF280	GE-P UHF MIXER 550MHz
AF306	GE-P 25V 15mA 60mW 500MHz	AF367	GE-P 153V 10mA UHF 800MHz
AF379	GE-P UHF 1250MHz	AL102	GE-P 130V 6A 30W
AL112	GE-P 130V 6A 10W	ASY27	GE-P 25V 0.2A 0.15W
ASY77	GE-P 60V 1A 0.26W 500KHz	ASZ15	GE-P 100V 8A 30W
ASZ18	GE-P 100V 8A 30W	BC107B	SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz
BC107C	SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz	BC109B	SI-N 30V 0.2A 0.3W 300MHz
BC109C	SI-N 30V 0.2A 0.3W 150MHz	BC117	SI-N 120V 50mA 0.3W >60MHz
BC119	SI-N 60V 1A 0.8W 10MHz	BC135	SI-N 45V 0.2W >200MHz
BC136	SI-N 60V 0.5A 0.3W >60MHz	BC139	SI-P 40V 0.5A 0.7W
BC141-10	SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz	BC141-16	SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz
BC142	SI-N 80V 1A 0.8W	BC143	SI-P 60V 1A 0.7W AF/DRIVE
BC146	SI-N 20V 50mA 50mW 150MHz	BC161-16	SI-P 60V 1A 0.75W 50MHz
BC177A	SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz	BC177B	SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz
BC177C	SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz	BC190	SI-N 70V 0.1A 0.3W 250MHz
BC285	SI-N 120V 0.1A 0.36W 80MHz	BC300	SI-N 120V 0.5A 6W 120MHz
BC303	SI-P 85V 1A 6W 75MHz	BC313	SI-P 60V 1A 4W 50MHz
BC323	SI-N 100V 5A 0.8W 100MHz	BC327-16	SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz
BC327-25	SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz	BC327-40	SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz
BC336	SI-P 25V 50mA 0.31W 50MHz	BC337-16	SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz
BC337-25	SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz	BC337-40	SI-N 50V 0.8A 0.625W 150MHz
BC368	SI-N 20V 1A 0.8W 100MHz	BC369	SI-P 20V 1A 0.8W
BC376	SI-P 25V 1A 0.625W 150MHz	BC393	SI-P 180V 10mA 40mW
BC441	SI-N 75V 2A 1W	BC448	SI-P 80V 0.3A 0.625W >100
BC449	SI-N 100V 0.3A 0.625W	BC450	SI-P 100V 0.3A 0.625W
BC451	SI-N 50V 0.1A 0.3W >150MHz	BC461	SI-P 75V 2A 1W
BC485	SI-N 45V 1A 0.625W 200MHz	BC487B	SI-N 60V 1A 0.625W 200MHz
BC488	SI-P 60V 0.1A 625mW >135MHz	BC489	SI-N 80V 1A 0.625W 200MHz
BC490	SI-P 80V 1A 0.625W 200MHz	BC516	P-DARL 40V 0.4A 0.625W
BC517	N-DARL 40V 0.4A 0.625W	BC538	SI-N 80V 1A 0.625W 100MHz
BC546A	SI-N 80V 0.2A 0.5W	BC546B	SI-N 80V 0.2A 0.5W
BC546C	SI-N 80V 0.1A 0.5W	BC547A	SI-N 50V 0.2A 0.5W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

BC547B SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz
 BC550B SI-N 50V 0.2A 0.5W
 BC556A SI-P 60V 0.2A 0.5W
 BC557A SI-P 50V 0.2A 0.5W
 BC557C SI-P 50V 0.2A 0.5W
 BC560C SI-P 50V 0.2A 0.5W
 BC639 SI-N 80V 1A 0.8W 100MHz
 BC807-25 SI-P 50V 0.5A 0.25W 5B
 BC817-16 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6A
 BC817-40 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6C
 BC846B SI-N 80V 0.1A 0.25W 1B
 BC847B SI-N 50V 0.1A 0.25W 1F
 BC847C SI-N 50V 0.1A 0.25W 1G
 BC850C SI-N 45V 0.1A 0.25W 2G
 BC856B SI-P 65V 0.1A 150MHz 3B
 BC857B SI-P 45V 0.1A 0.2W 3F
 BC857C SI-P 45V 0.1A 0.25W 3G
 BC860B SI-P 50V 0.1A 4F
 BC868 SI-N 25V 1A 60MHz
 BC879 N-DARL 100V 1A 0.8W
 BCP68 SI-N 20V 1A 1.5W 60MHz
 BCX17 SI-P 50V 0.5A 100MHz T1
 BCX19 SI-N 50V 0.5A 300mW 200MHz
 BCX53 SI-P 100V 1A 50MHz
 BCY59 SI-N 45V 0.2A 1W 250MHz
 BCY72 SI-P 30V 0.2A 0.35W
 BCY85 SI-N 100V 0.2A 0.3W
 BD115 SI-N 245V 0.15A 0.8W
 BD131 SI-N 70V 3A 15W >60MHz
 BD139 SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz
 BD140 SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz
 BD141 SI-N 140V 8A 117W
 BD159 SI-N 375V 0.5A 20W
 BD179 SI-N 80V 3A 30W
 BD183 SI-N 85V 15A 117W
 BD201F SI-N 60V 8A 32W
 BD230 SI-N 100V 1.5A 12.5W
 BD232 SI-N 300V 0.25A 7W
 BD238 SI-P 100V 2A 25W 3MHz
 BD240 SI-P 45V 2A 30W
 BD241C SI-N 100V 3A 40W 3MHz
 BD242C SI-P 100V 3A 40W 3MHz
 BD243F SI-N 200V 6A 65W 3MHz
 BD244F SI-P 200V 6A 65W 3MHz
 BD277 SI-P 45V 7A 70W >10MHz
 BD303 SI-N 60V 8A 55W >3MHz
 BD317 SI-N 100V 16A 200W 1MHz
 BD329 SI-N 32V 3A 15W 130MHz
 BD335 N-DARL 100V 6A 60W
 BD337 N-DARL+D 120V 6A 60W >10MHz
 BD371B SI-N 60V 1.5A 2.5W
 BD387 SI-N 80V 1A 10W >250MHz
 BD411 N-DARL 50V 2A 10W B>25K
 BD442 SI-P 80V 4A 36W 3MHz
 BD537 SI-N 80V 8A 50W
 BD539 SI-N 40V 5A 45W
 BD545 SI-N 40V 15A 85W 3MHz
 BD638 SI-P 100V 2A 30W >3MHz
 BD651 N-DARL 120V 8A 62.5W
 BD679A N-DARL+D 80V 4A 40W
 BD681 N-DARL+D 100V 4A 40W B>75

BC547C SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz
 BC550C SI-N 50V 0.2A 0.5W
 BC556B SI-P 80V 0.2A 0.5W
 BC557B SI-P 50V 0.2A 0.5W
 BC560B SI-P 50V 0.2A 0.5W
 BC618 N-DARL 80V 1A 0.625W B>10
 BC640 SI-P 80V 1A 0.8W 130MHz
 BC807-40 SI-P 45V 0.5A 0.3W 100MHz
 BC817-25 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6B
 BC828 SI-P 50V 0.8A 0.8W 100MHz
 BC847A SI-N 50V 0.1A 0.2W
 BC847BR SI-N 50V 0.1A 0.25W SMD
 BC849C SI-N 30V 0.1A 0.25W 2C
 BC856A SI-P 65V 0.1A 150MHz 3A
 BC857A SI-P 50V 0.1A 150MHz
 BC857BR SI-P 45V 0.1A 0.2W
 BC859B SI-P 30V 0.1A 0.25W 4B
 BC860C SI-P 50V 0.1A 4G
 BC869 SI-P 25V 1A 1W 60MHz
 BC880 P-DARL 100V 1A 0.8W
 BCV27 N-DARL 40V 0.5A 0.25W B>1
 BCX17R SI-P 50V 0.5A 100MHz T4
 BCX38B N-DARL 80V 0.8A 1W B>4000
 BCX56 SI-N 100V 1A 130MHz
 BCY71 SI-P 45V 0.2A 0.35W
 BCY79 SI-P 45V 0.2A 1W 180MHz
 BD109 SI-N 60V 3A 15W
 BD129 SI-N 400V 0.5A 17.5W
 BD132 SI-P 45V 3A 15W >60MHz
 BD139-16 SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz
 BD140-16 SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz
 BD142 SI-N 50V 15A 117W
 BD160 SI-N 250V 5A 25W
 BD180 SI-P 80V 3A 30W >2MHz
 BD201 SI-N 60V 8A 55W
 BD204F SI-P 60/60V 8A 60W >7MHz
 BD231 SI-P 100V 1.5A 12.5W
 BD237 SI-N 100V 2A 25W 3MHz
 BD239C SI-N 100V 2A 30W 3MHz
 BD240C SI-P 100V 2A 30W 3MHz
 BD241D SI-N 120V 3A 40W 3MHz
 BD243C SI-N 100V 6A 65W 3MHz
 BD244C SI-P 100V 6A 65W 3MHz
 BD250C SI-P 100V 25A 125W 3MHz
 BD302 SI-P 60V 8A 55W >3MHz
 BD314 SI-P 80V 10A 150W
 BD318 SI-P 100V 16A 200W
 BD330 SI-P 32V 3A 15W
 BD336 P-DARL 100V 6A 60W
 BD362 SI-P 32V 3A 15W
 BD385 SI-N 60V 1A 10W >250MHz
 BD410 SI-N 500V 1A 20W
 BD441 SI-N 80V 4A 36W 3MHz
 BD515 SI-N 45V 2A 10W 160MHz
 BD538 SI-P 80V 4A 50W >3MHz
 BD543C SI-N 100V 8A 70W 3MHz
 BD637 SI-N 100V 2A 30W >3MHz
 BD648 P-DARL 80V 8A 62.5W
 BD652 P-DARL 120V 8A 62.5W
 BD680A P-DARL+D 80V 4A 40W
 BD682 P-DARL+D 100V 4A 40W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

BD683 N-DARL 120V 4A 40W
 BD711 SI-N 100V 12A 75W
 BD722 SI-P 80V 4A 36W >3MHz
 BD744C SI-P 110V 15A 90W 5MHz
 BD751 SI-N 100V 20A 200W
 BD792 SI-P 100V 4A 15W
 BD829 SI-N 100V 1A 8W
 BD839 SI-N 45V 1.5A 10W 125MHz
 BD877 N-DARL 80V 1A 9W 200MHz
 BD880 P-DARL 100V 1A 200MHz
 BD902 P-DARL 100V 8A 70W
 BD912 SI-P 100V 15A 90W
 BD941 SI-N 140V 3A 30W 3MHz
 BD943 SI-N 22V 5A 40W 3MHz
 BD951 SI-N 80V 5A 40W >3MHz
 BDT61 N-DARL+D 60V 4A 50W >10MHz
 BDT61F N-DARL+D 60V 4A
 BDT63C N-DARL 120V 10A 90W B>1K
 BDT65C N-DARL 120V 12A 125W B>1K
 BDT86A SI-P 100V 15A 125W 20MHz
 BDT88 SI-P 120V 12A 117W
 BDT96A SI-P 100V 10A 90W 4MHz
 BDV65B N-DARL+D 100V 20A 125W B>
 BDV66C P-DARL+D 120V 16A 200W 7MHz
 BDW22C SI-P 100V 10A 90W >3MHz
 BDW42 N-DARL 100V 15A 85W B>1K
 BDW47 P-DARL 100V 15A 85W B>1K
 BDW83C N-DARL 100V 15A 150W
 BDW84C P-DARL 100V 15A 150W
 BDW93CF N-DARL 100V 12A 40W ISOLA
 BDX11 SI-N 160V 10A 117W >0.8MHz
 BDX20 SI-P 160V 10A 117W >4MHz
 BDX33C N-DARL 100V 10A 70W
 BDX37 SI-N 80V 5A 15W 350ns
 BDX47 P-DARL 90V 1A 5W
 BDX53C N-DARL 100V 6A 60W B=500
 BDX54C P-DARL 100V 6A 60W B=500
 BDX62C P-DARL 120V 8A 90W
 BDX64C P-DARL 120V 12A 117W B>1K
 BDX66C P-DARL 120V 16A 150W
 BDX67C N-DARL 120V 16A 150W
 BDX75 SI-N 45V 16A 75W >0.8MHz
 BDX87C N-DARL 100V 12A 120W
 BDX94 SI-P 80V 8A 90W >4MHz
 BDX96 SI-P 100V 8A 90W >4MHz
 BDY29 SI-N 100V 30A 220W POWER
 BDY58 SI-N 160V 25A 175W
 BDY83B SI-P 50V 4A 36W 3MHz
 BF115 SI-N 50V 30mA 0.15W
 BF125 SI-N AM/FM V/M/O/ZF450MHz
 BF155 SI-N 40V 20mA 600MHz
 BF163 SI-N 40V 20mW 600MHz
 BF166 SI-N 40V 20mA 0.175W 500MHz
 BF180 SI-N 30V 20mA 675MHz .15W
 BF184 SI-N 20V 30mA 260MHz
 BF189 SI-N 30V 25mA 270MHz
 BF199 SI-N 40V 25mA 0.3W 550MHz
 BF224 SI-N 45V 50mA 0.25W 450MHz
 BF244A N-FET 30V 25mA 0.3W
 BF245A N-FET 30V 25mA 0.3W

BD684 P-DARL 120V 4A 40W
 BD712 SI-P 100V 12A 75W POWER
 BD743C SI-N 110V 15A 90W >5MHz
 BD750 SI-P 100V 20A 200W
 BD791 SI-N 100V 4A 15W
 BD801 SI-N 100V 8A 65W >3MHz
 BD830 SI-P 100V 1A 8W 75MHz
 BD843 SI-N 100V 1.5A 10W >150MHz
 BD879 N-DARL 100V 1A 9W 200MHz
 BD901 N-DARL+D 100V 8A 70W
 BD911 SI-N 100V 15A 90W
 BD939F SI-N 120V 3A 19W 3MHz
 BD942 SI-P 140V 3A 30W 3MHz
 BD948 SI-P 45V 5A 40W 3MHz
 BD956 SI-P 120V 5A 40W 3MHz
 BDT61C N-DARL+D 120V 4A 50W >10MHz
 BDT62C P-DARL 120V 10A 90W B>1K
 BDT64C P-DARL 120V 12A 125W B>1K
 BDT85A SI-N 100V 15A 125W 20MHz
 BDT87 SI-N 120V 15A 125W 10MHz
 BDT95A SI-N 100V 10A 90W 4MHz
 BDV64C P-DARL+D 120V 20A 125W B>
 BDV65C N-DARL+D 120V 20A 125W B>
 BDV66D P-DARL+D 160V 16A 200W
 BDW23C N-DARL+D 100V 6A 50W
 BDW46 P-DARL 80V 15A 85W B>1K
 BDW51C SI-N 100V 15A 125W >3MHz
 BDW83D N-DARL+D 120V 15A 150W
 BDW84D P-DARL+D 120V 15A 150W >1
 BDW94C P-DARL 100V 12A 80W
 BDX16A SI-P 140V 3A 25W 800KHz
 BDX32 SI-N 1700V 4A 40W
 BDX34C P-DARL 100V 10A 70W
 BDX44 N-DARL+D 90V 1A 5W 1.5us
 BDX50 SI-N 160V 16A 150W >800KH
 BDX53F N-DARL 160V 6A 60W B=500
 BDX54F P-DARL 160V 6A 60W B=500
 BDX63C N-DARL 140V 8A 90W
 BDX65C N-DARL 120V 12A 117W
 BDX66C P-DARL 120V 16A 150W
 BDX71 SI-N 70V 10A 75W >0.8MHz
 BDX77 SI-N 100V 8A 60W >7MHz
 BDX88C P-DARL 100V 12A 120W
 BDX95 SI-N 100V 8A 90W >4MHz
 BDY20 SI-N 100V 15A 117W 1MHz
 BDY56 SI-N 180V 15A 115W >10MHz
 BDY73 SI-N 100V 15A 115W >8KHz
 BDY90 SI-N 120V 10A 60W 0.35us
 BF120 SI-N 220V 50mA 0.3W
 BF152 SI-N 30V 0.2W 800MHz VHF-
 BF161 SI-N 50V 20mA 550MHz
 BF164 SI-N 40V 0.2W 600MHz
 BF173 SI-N 40V 25mA 0.23W 600MHz
 BF182 SI-N 25V 20mA 650MHz
 BF186 SI-N 190V 0.06A 0.8W 120MHz
 BF195 SI-N 30V 30mA 200MHz .22W
 BF200 SI-N 30V 20mA 0.15W 500MHz
 BF240 SI-N 40V 25mA 0.25W 400MHz
 BF244C N-FET 30V 25mA 0.3W
 BF245B N-FET 30V 25mA 0.3W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

BF245C N-FET 30V 0.1A 0.3W 170MC
 BF247B N-FET 25V 25mA 0.25W
 BF253 SI-N 30V 30mA 150MHz
 BF255 SI-N 20V 30mA 200MHz .22W
 BF256B N-FET 30V 13mA
 BF259 SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz
 BF271 SI-N 40V 30mA 240mW 1GHz
 BF316 SI-P UHF-M/O 550..660MHz
 BF339 SI-P VHF-V/M/O 500MHz
 BF357 SI-N 30V 0.05A 1.6GHz
 BF370 SI-N 40V 0.1A 0.5W >500MHz
 BF393 SI-N 300V 0.5A 0.65W
 BF410C N-FET 20V 12mA AMPLIF
 BF417 SI-N 300V 0.2A 6W 50MHz
 BF419 SI-N 300V 0.1A 6W
 BF421 SI-P 300V 0.1A 0.83W
 BF435 SI-P 160V 0.2A 0.625W 80MHz
 BF441B SI-P 40V 25mA 250MHz
 BF455 AM/FM-V/M/O 400MHz
 BF462 SI-N 350V 0.5A 10W 45MHz
 BF472 SI-P 300V 30mA 2W 60MHz
 BF487 SI-N 400V 0.05A 0.83W
 BF494 SI-N 20V 30mA 260MHz
 BF496 SI-N 30V 20mA 0.3W 550MHz
 BF507 SI-N 30V 20mA 0.5W >750MHz
 BF516 SI-P 35V 20mA 850MHz
 BF585 SI-N 350V 0.05A 5W 70MHz
 BF622 SI-N 250V 0.1A 2W
 BF680 SI-P 40V 30mA .16W 750MHz
 BF689K SI-N 25V 25mA 0.36W 0.2GHz
 BF759 SI-N 350V 0.5A 10W VID-PO
 BF770A SI-N 15V 0.05A 5.5 GHZ
 BF799 SI-N 30V 35mA 280mW 800MHz
 BF820 SI-N 300V 25mA >60MHz
 BF840 SI-N 40V 25mA 0.28W 380MHz
 BF859 SI-N 300V 0.1A 2.5W
 BF872 SI-P 300V 0.1A 1.6W 60MHz
 BF883S SI-N 275V 0.05A 7W >60MHz
 BF910 N-FET-DG 20V 50mA 0.33W
 BF939 SI-P 30V 220mA 750MHz .25
 BF960 N-FET-DG 20V 25mA .8GHz 1
 BF964 N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2
 BF966S N-FET-DG 20V 30mA .2W .8GHz
 BF968 SI-P UHF TRANS. 1100MHz
 BF979 SI-P 20V 50mA 0.3W 1.75GHz
 BF981 N-FET-DG 20V 20mA VHF
 BF989 N-FET 20V 30mA 0.2W
 BF991 N-FET-DG 20V 20mA UHF
 BF994S N-FET-DG 20V 30mA 200MHz
 BF998 N-FET-DG 12V 30mA 800MHz
 BFG135 SI-N 25V 0.15A 1W BIPOLAR
 BFG65 SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz
 BFG96 SI-N 20V 75mA 0.7W 800MHz
 BFQ10 N-FET 30V 30mA 250mW
 BFQ232 SI-N 100V 0.3A 1GHz
 BFQ235A SI-N 115V 0.3A 3W 800MHz
 BFQ252A SI-P 115V 0.3A 800MHz
 BFQ255A SI-P 115V 0.3A 3W 800MHz
 BFQ262A SI-P 115V 0.4A 5W 800MHz
 BFQ34 SI-N 18V 0.15A 2.7W 4GHz
 BFQ65 SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz 8

BF246C N-FET 25V 25mA 0.25W
 BF247C N-FET 25V 25mA 0.25W
 BF254 SI-N 30V 30mA 260MHz .22W
 BF256A N-FET 30V 7mA Vgs<7.5
 BF256C N-FET 30V 10mA 0.25W
 BF259S SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz
 BF299 SI-N 300V 0.1A 0.625W
 BF324 SI-P 30V 25mA 450MHz .25W
 BF343 SI-P 35V 35mA >80MHz .25W
 BF362 SI-N UHF-V 800MHz
 BF377 SI-N 15V 25mA 1.3GHz
 BF410B N-FET 20V 0.7mA
 BF411 SI-N 110V 0.05A 0.3W
 BF418 SI-P 300V 0.2A 6W 50MHz
 BF420 SI-N 300V 0.1A 0.83W
 BF424 SI-P 30V 25mA 300MHz
 BF440 SI-P 40V 25mA 250MHz
 BF450 SI-P 40V 25mA 375MHz .25W
 BF459 SI-N 300V 0.1A 10W 90MHz
 BF471 SI-N 300V 0.1A 2W 60MHz
 BF479 SI-P 30V 50mA .16W 1.4GHz
 BF493 SI-P 300V 0.5A 0.625W
 BF495C SI-N 30V 30mA 200MHz 0.3W
 BF506 SI-P 40V 30mA 0.3W 550MHz
 BF509 SI-P 40V 30mA 0.3W 750MHz
 BF569 SI-P 40V 30mA 280mW 850MHz
 BF587 SI-N 400V 0.05A 5W >70MHz
 BF679 SI-P 40V 30mA .16W 880MHz
 BF689 SI-N 15V 25mA 0.2W 1GHz
 BF758 SI-N 300V 0.5A 2W
 BF763 SI-N 15V 25mA 0.36W 1.8GHz
 BF791 SI-P 300V 0.1A 5W
 BF819 SI-N 250V 0.1A 1.2W
 BF821 SI-P 300V 25mA 0.31W
 BF844 SI-N 450V 0.3A 625mW >50MHz
 BF871 SI-N 300V 0.1A 1.8W
 BF881 SI-N 400V 0.03A >60MHz
 BF891 SI-P 400V 30mA <60MHz
 BF926 SI-P 20V 25mA 350MHz 17dB
 BF959 SI-N 20V 0.1A 1.1GHz
 BF961 N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2
 BF966 N-FET-DG 20V 30mA .8GHz 1
 BF967 SI-P 30V 20mA 900MHz .16W
 BF970 SI-P 35V 30mA 0.3W 1GHz
 BF980A N-FET-DG 18V 30mA UHF
 BF982 N-FET-DG 20V 40mA 200MHz
 BF990A N-FET-DG 18V 30mA 0.2W
 BF992 N-FET 20V 40mA 0.2W
 BF996S N-FET-DG 20V 30mA 800MHz
 BF999 N-FET 20V 30mA 0.2W 300MHz
 BFG198 SI-N 20V 0.1A 1W 8GHz
 BFG94 SI-N 15V 60mA 0.7W BIPOLA
 BFG97 SI-N 20V 0.1A 0.5W BIPOLA
 BFQ162 SI-N 20V 0.5A 3W 1GHz
 BFQ232A SI-N 115V 0.3A 800MHz
 BFQ252 SI-P 100V 0.3A 3W
 BFQ255 SI-P 100V 0.3A 3W 1GHz
 BFQ262 SI-P 100V 0.4A 5W 1GHz
 BFQ33C SI-N 7V 20mA 0.14W 12.5GHz
 BFQ43 SI-N 18V 1.2A 4W 175MHz 1
 BFQ68 SI-N 18V 0.3A 4.5W 4GHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

BFR29	N-FET 30V 10mA Up<4V	BFR35AP	SI-N 12V 30mA 4.9GHz 14dB
BFR36	SI-N 40V 200mA 0.8W 1.3GHz	BFR37	SI-N 30V 50mA 0.25W 1.4GHz
BFR38	SI-P 40V 20mA 0.2W 1GHz	BFR39	SI-N 90V 1A 0.8W >100MHz
BFR40	SI-N 70V 1A 0.8W >100MHz	BFR79	SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz
BFR84	N-FET-DG 20V 50mA 0.3W	BFR90	SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB
BFR90A	SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB	BFR91	SI-N 12V 50mA 5GHz 18dB
BFR91A	SI-N 12V 50mA 6GHz 14dB	BFR92	SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB
BFR92A	SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB	BFR92R	SI-N 15V 30mA 5GHz REVERS
BFR93A	SI-N 15V 50mA 6GHz 14dB	BFR95	SI-N 25V 0.15A 1.5W 3.5GHz
BFR96	SI-N 15V 75mA 5GHz 16dB	BFR96S	SI-N 15V 0.1A 5.5GHz 11dB
BFS17	SI-N 15V 25mA 1GHz E1	BFS19	SI-N 30V 30mA 260MHz
BFS20	SI-N 30V 25mA 450MHz G1	BFS22A	SI-N 3V 0.75A 4W 175MHz
BFS23A	SI-N 36V 0.5A 4.5W 500MHz	BFT25	SI-N 8V 6.5mA 50mW 500MHz
BFT43	SI-N 125/100V 1A 0.8W	BFT45	SI-P 250V 0.5A 0.75W 70MHz
BFT66	SI-N 15V 30mA 4.5GHz 12dB	BFT79	SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz
BFT95	SI-P UHF 15V 25mA 3.6-5GHz	BFW10	N-FET 30V 20mA AMPL.
BFW11	N-FET 30V 10mA AMPL.	BFW12	N-FET 30V 5mA AMPL.
BFW16A	SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.2GHz	BFW17A	SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.1GHz
BFW30	SI-N 10V 0.1A 0.25W 1.6GHz	BFW43	SI-P 150V 0.1A 0.4W 150MHz
BFW44	SI-P 150V 0.1A 0.7W 50MHz	BFW92	SI-N 15V 50mA 0.3W 1.6GHz
BFW92A	SI-N 15V 25mA 3.2GHz 13dB	BFX34	SI-N 60V 5A 0.87W
BFX37	SI-P 90V 0.1A 0.36W 70MHz	BFX38	SI-P 55V 1A 0.8W B>85
BFX40	SI-P 75V 1A 0.8W B>85	BFX48	SI-P 30V 0.1A 0.36W
BFX55	SI-N 60V 0.4A 2.2W 700MHz	BFX85	SI-N 100V 1A 0.8W
BFX89	SI-N 15V 50mA 0.2W 1.3GHz	BFY39	SI-N 45V 0.1A 0.3W 150MHz
BFY50	SI-N 80V 1A 0.7W 55/175ns	BFY51	SI-N 60V 1A 0.7W
BFY52	SI-N 40V 1A 0.8W 100MHz	BFY56	SI-N 60V 1A 0.8W
BFY64	SI-P 40V 0.6A 0.7W	BFY88	SI-N 25V 25mA 850MHz
BFY90	SI-N 15V 25mA 2GHz 8dB	BGX885N	CATV AMPL. 860MHz 17dB
BGY88	CATV AMP. 450MHz 35dB	BGY89	CATV AMP. 450MHz 38dB
BLW32	SI-N 50V 0.65A 10W 3.5GHz	BLW60C	SI-N 18V 9A 100W 650MHz
BLX15	SI-N 110V 6.5A 195W 275MHz	BLY87C	SI-N 36V 1.53A 20W 175MHz
BLY88C	SI-N 18V 3A 36W 850MHz	BLY89C	SI-N 18V 6A 73W 800MHz
BLY93C	SI-N 65V 2A 25W 175MHz	BLY94	SI-N 65V 6A 50W 175MHz
BS107	N-FET 200V 0.13A 0.8W 26R	BS108	N-FET 200V 0.23A 0.8W 8E
BS170	N-FET 60V 0.3A 0.8W 5R	BS208	P-FET 200V 0.2A 0.8W
BS250	P-FET 45V 0.18A 0.83W	BSN254A	N-FET 250V 0.3A 1W <7E
BSN274	N-FET 270V 0.25A 1W <8E	BSN304	N-FET 300V 0.25A 1W <8E
BSR14	SI-N 75V 0.8A <35/285ns	BSR31	SI-P 70V 1A B>100
BSR50	N-DARL 60V 2A 0.8W 350MHz	BSR60	P-DARL 45V 1A 0.8W
BSS123	N-FET 100V 0.17A 13/29ns	BSS38	SI-N 120V 0.1A 0.2W
BSS44	SI-P 65V 5A 5W	BSS52	N-DARL 100V 1A 0.8W
BSS68	SI-P 60/40V 0.8A <50/110ns	BSS89	N-FET 240V 0.3A 1W 6R
BSS91	N-FET 200V 0.35A 1.5W <6E	BSS92	P-FET 200V 0.15A 1W 38/45
BSV52	SI-N 20V 0.1A 225mW 400MHz	BSV80	N-FET 40V 10mA 0.35W
BSV81	N-FET 30V 50mA 0.2W 100E	BSW43	SI-N 60V 0.2A 0.3W B>180
BSW68A	SI-N 150V 2A 5W 130MHz	BSW85	SI-N 75V 0.5A 0.5W 250MHz
BSX20	SI-N 40V 0.5A .36W 7/18ns	BSX26	SI-N 40V 0.5A 0.36W
BSX29	SI-P 12V 0.2A 0.36W 25/35	BSX32	SI-N 65V 1A 0.8W 35/40ns
BSX47	SI-N 120V 1A 5W	BSX52	SI-N 25V 0.2A 0.3W B>180
BSX59	SI-N 45V 1A 0.8W	BSX88	SI-N 40V 0.5A 0.36W
BSY56	SI-N 120V 0.5A 0.8W 100MHz	BTS121A	N-FET 100V 22A 95W 0.1E
BU106	SI-N 325V 10A 50W	BU107	SI-N 300V 10A 50W
BU109	SI-N 330V 10A 85W	BU110	SI-N 150V 10A 30W 15MHz
BU124A	SI-N 400V 10A 50W 6MHz	BU125	SI-N 130/60V 5A 0.8W 100MHz
BU128	SI-N 300/200V 10A 62W	BU133	SI-N 750/250V 3A 30W T03
BU1506DX	SI-N+D 1500V 5A 32W 0.5US	BU1508AX	SI-N 1500V 8A 35W 0.6US
BU1508DX	SI-N+D 1500V 8A 35W 0.6US	BU180A	SI-N+D 400V 10A
BU180E	N-DARL 1500V 5A 12W	BU189	N-DARL 330V 8A 60W
BU208A	SI-N 1500V 8A 150W THIN B	BU208B	SI-N 700V 5A 80W 7MHz
BU208D	SI-N+D 1500V 8A 150W	BU209	SI-N 1700V 4A 12.5W T03

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

BU226 SI-N 2000V 1.5A 10W T03
 BU2506DX SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4US
 BU2508AF SI-N 1500V 8A 45W 0.4us
 BU2508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.4us
 BU2508DX SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us
 BU2520AX SI-N 1500V 10A 45W 0.2us
 BU2520DX SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35
 BU2525AF SI-N 1500V 12A 45W 0.2us
 BU2525D SI-N+D 1500V 12A 0.2us
 BU2527AX SI-N 1500V 12A 45W 0.2US
 BU312 SI-N 280/150V 6A 25W
 BU326A SI-N 900V 6A 75W
 BU406 SI-N 400V 7A 65W 0.75us
 BU407 SI-N 330V 7A 65W 0.75us
 BU409D SI-N+D 250V 7A 60W
 BU413 SI-N 330V 10A 60W T03
 BU415A SI-N 800V 12A 120W T03
 BU426A SI-N 900V 6A 114W
 BU426V SI-N 800/375V 6A 70W
 BU500 SI-N 1500V 6A 75W
 BU505 SI-N 1500V 2.5A 75W 0.9us
 BU505DF SI-N+D 1500V 2.5A 20W
 BU506D SI-N+D 700V 5A 100W POWER
 BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us
 BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us
 BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us
 BU508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us
 BU508DF SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us
 BU508DR SI-N+D 1500V 8A 125W
 BU526 SI-N 800V 8A 86W
 BU546 SI-N 1350V 6A 100W T03
 BU606D SI-N+D 400V 7A 90W
 BU608D SI-N+D 400V 7A 90W
 BU705 SI-N 1500V 2.5A 75W 0.7us
 BU706F SI-N 1500V 5A 32W 0.7us
 BU806 N-DARL+D 400V 8A 60W 0.35
 BU808DF N-DARL+D 1500/700V 5A 50W
 BU824 N-DARL+D 650V 0.5A
 BU826A N-DARL+D 900V 6A 125W 0.2
 BU921P SI-N 400/450V 10A 120W
 BU931T SI-N 450V 10A 125W
 BU932P N-DARL 500V 15A 125W
 BU941ZP N-DARL 350V 15A 150W
 BUF405AF SI-N 1000V 7.5A ISOLATED
 BUH1015 SI-N 1500V 14A 160W 0.11us
 BUH1215 SI-N 1500V 19A 200W 0.11us
 BUH315D SI-N+D 1500/700V 5A 50W
 BUH515D SI-N+D 1500/700V 8A 60W
 BUH517D SI-N+D 1700/700V 8A 60W
 BUK436/800B N-FET 800V 4A 125W <4E
 BUK437/600B N-FET 600V 9A 180W <1E2
 BUK443/60B N-FET 60V 13A 25W <.E1
 BUK445/600B N-FET 600V 2.2A 30W 2R5
 BUK454/800A N-FET 800V 2A 75W
 BUK456/200B N-FET 200V 19A 150W <.E2
 BUK456/800A N-FET 800V 4A 125W 3E
 BUL310 SI-N 1000V 5A 75W 0.4us
 BUL45 SI-N 400V 5A 75W 12MHz
 BUL810 SI-N 1000V 15A 125W
 BUR52 SI-N 350/250V 60A 350W
 BUS23 SI-N 300V 15A 175W

BU2506DF SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4us
 BU2508A SI-N 1500V 8A 125W 0.4us
 BU2508AX SI-N 1500V 8A 45W 0.4US
 BU2508DF SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us
 BU2520AF SI-N 1500V 10A 45W 0.2us
 BU2520DF SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35
 BU2525A SI-N 1500V 12A 0.2us
 BU2525AX SI-N 1500V 12A 45W 0.2US
 BU2527AF SI-N 1500V 12A 45W 0.2us
 BU2722AF SI-N 1700V 10A 45W
 BU325 SI-N 200/200V 3A 25W
 BU326S-RFT SI-N 800/400V 6A 60W T03
 BU406D SI-N+D 400V 7A 65W 0.75us
 BU407D SI-N+D 330V 7A 65W 0.75us
 BU412 SI-N+D 280V 8A
 BU414B SI-N+D 900V 8A 60W
 BU415B SI-N+D 800V 12A 120W
 BU426E SI-N 800V 6A 70W T0220
 BU433 SI-N 375V 6A 70W
 BU500D SI-N+D 1500/700V 6A 75W
 BU505D SI-N+D 1500V 2.5A 75W
 BU506 SI-N 700V 5A 100W POWER
 BU506DF SI-N+D 1500V 5A 20W POWER
 BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us
 BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us
 BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us
 BU508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us
 BU508DF SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us
 BU522 N-DARL 400/375V 7A 75W
 BU536 SI-N 1100V 8A 62W
 BU603 SI-N 1350V 5A 100W 0.7us
 BU608 SI-N 400V 6A 90W T03
 BU626A SI-N 1000V 10A 100W
 BU706DF SI-N+D 1500V 5A 32W 0.7us
 BU801 SI-N+D 600V 3A 40W
 BU806FI SI-N+D 400V 8A
 BU810 N-DARL+D 600V 7A 75W
 BU826 N-DARL+D 800V 6A 125W 0.2
 BU920P N-DARL 350V 10A 120W
 BU931 SI-N 500V 15A 175W
 BU932 N-DARL 500V 15A 175W
 BU941P N-DARL 500V 15A 150W
 BUF405A SI-N 1000/450V 7.5A 80W
 BUF410 SI-N 850V 15A 125W
 BUH1015HI SI-N 1500V 14A 70W 0.11us
 BUH315 SI-N 1500V 5A 50W
 BUH515 SI-N 1500V 8A 60W 3.9us
 BUH517 SI-N 1700V 8A 60W 3.9us
 BUH715 SI-N 1500V 10A 60W
 BUK437/400B N-FET 400V 14A 180W
 BUK438/800B N-FET 800V 7.6A 220W 2E
 BUK444/800B N-FET 800V 1.2A 30W 8E
 BUK446/800B N-FET 800V 2A 30W
 BUK455/600B N-FET 600V 4A 100W 2R5
 BUK456/60A N-FET 60V 52A 150W 0.028E
 BUK555/60B N-FET 60V 35A 125W 0.055E
 BUL310PI SI-N 1000V 5A 35W 0.4us
 BUL54A SI-N 1000V 4A 65W 20MHz
 BUR51 SI-N 300/200V 60A 350W
 BUS14A SI-N 1000/450V 30A 250W
 BUS48A SI-N 1000V 15A 175W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

BUS48AP SI-N 1000V 15A 125W
 BUT11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us
 BUT11AF SI-N 1500V 5A 20W 0.8us
 BUT12AF SI-N 1000V 8A 23W 0.8us
 BUT18A SI-N 1000/450V 6A 110W 0.
 BUT30V SI-N 200/125V 100A 250W
 BUT56A SI-N 1000V 8A 100W
 BUT70 SI-N 200V 40A 200W
 BUT76A SI-N 1000V 10A 100W 0.8us
 BUT92 SI-N 350/250V 50A 250W
 BUV18 SI-N 120V 47A 250W 1.5us
 BUV21 SI-N 250/200V 40A 250W
 BUV24 SI-N 400V 30A 250W
 BUV26 SI-N 180V 14A 85W 1.8us
 BUV27 SI-N 240V 12A 65W 40ns
 BUV28A SI-N 450V 10A 65W 40NS
 BUV48A SI-N 1000V 15A 150W 0.8us
 BUV48C SI-N 1200/700V 15A 150W
 BUV50 SI-N 250V 25A 150W
 BUV61 SI-N 300V 50A 250W
 BUV90 N-DARL+D 650V 10A 125W
 BUV98A SI-N 1000V 30A 150W 5MHz
 BUW11AF SI-N 1000V 5A 32W 0.8us
 BUW12A SI-N 1000V 8A 125W 0.8us
 BUW13 SI-N 850V 15A 175W 0.8us
 BUW23 SI-P 450V 10A 125W <300NS
 BUW42 SI-P 400V 15A 150W
 BUW49 SI-N 160V 30A 150W
 BUW72 SI-N 450V 10A 100W
 BUW84 SI-N 800V 2A 50W 0.4us
 BUX10 SI-N 160V 25A 150W 1.5us
 BUX13 SI-N 400V 15A 150W >8MHz
 BUX22 SI-N 300V 40A 250W POWSWI
 BUX24 SI-N 450/400V 20A 350W >8
 BUX37 N-DARL 400V 15A 35W
 BUX40 SI-N 160V 20A 120W 1.2us
 BUX41N SI-N 220/160V 18A 120W
 BUX48A SI-N 1000V 15A 175W 0.8us
 BUX54 SI-N 450V 2A 10W >8MHz
 BUX66 SI-P 200/150V 2A 35W >20MHz
 BUX80 SI-N 800V 10A 100W
 BUX82 SI-N 800V 6A 60W
 BUX85 SI-N 1000V 2A 40W 0.4us
 BUX86P SI-N 800V 0.5A 20W 0.4us
 BUX87P SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us
 BUX98A SI-N 450V 30A 250W
 BUY18S SI-N 80/40V 10A 20W
 BUY49P SI-N 250V 3A 10W
 BUY69A SI-N 1000V 10A 100W 1us
 BUY71 SI-N 2200V 2A 40W HORDEFL
 BUY89 SI-N 1500V 6A 80W
 BUZ100 N-FET 50V 60A 250W 0.18E
 BUZ11A N-FET 50V 27A 90W 0.055R
 BUZ15 N-FET 50V 45A 125W
 BUZ21 N-FET 100V 21A
 BUZ22 N-FET 100V 34A 125W 0.055
 BUZ310 N-FET 1000V 2.5A 75W <5E
 BUZ326 N-FET 400V 10.5A 125W
 BUZ332 N-FET 600V 8.5A 150W 0.8R
 BUZ338 N-FET 500V 13.5A 180W <.E4
 BUZ345 N-FET 100V 41A 150W <.E045

BUS98A SI-N 450V 30A 250W
 BUT11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us
 BUT12A SI-N 1000V 8A 125W 0.8us
 BUT13 N-DARL+D 400V 28A 175W
 BUT18AF SI-N 1000V 6A 33W 0.8us
 BUT34 N-DARL+D 850V 50A 250W
 BUT57 N-DARL+D 400V 15A 110W B>
 BUT72 SI-N 400V 40A 200W
 BUT90 SI-N 200V 50A 250W
 BUT93 SI-N 600V 4A 55W 9MHz
 BUV20 SI-N 160V 50A 250W 1.5us
 BUV23 SI-N 325V 40A 250W
 BUV25 SI-N 500V 20A 250W
 BUV26A SI-N 200V 20A 85W
 BUV28 SI-N 400V 10A 65W 40ns
 BUV46A SI-N 1000/450V 6A 85W
 BUV48AF SI-N 1000V 15A 65W
 BUV48CF SI-N 1200V 15A 65W
 BUV56A SI-N 1000V 10A 70W
 BUV70 SI-N 1300/550V 10A 140W
 BUV93 SI-N 600/350V 2A 15W 12MHz
 BUW11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us
 BUW12 SI-N 850V 8A 125W 0.8us
 BUW12F SI-N 850V 8A 34W 0.8us
 BUW13A SI-N 1000V 15A 175W 0.8us
 BUW26 SI-N 800V 10A 125W 20MHz
 BUW48 SI-N 120V 30A 150W 1.5us
 BUW50 SI-N 250V 25A 150W TO-218
 BUW81A N-DARL 800V 10A 80W
 BUW85 SI-N 1000V 2A 50W 0.4us
 BUX12 SI-N 300V 20A 150W
 BUX20 SI-N 160V 50A 350W 1.5us
 BUX23 SI-N 400/325V 30A 350W
 BUX32B SI-N 1000V 8A 150W
 BUX39 SI-N 120/90V 30A 120W 8MHz
 BUX41 SI-N 250V 15A 120W
 BUX42 SI-N 300V 12A 120W
 BUX51 SI-N 300/200V 3.5A 10W >8
 BUX55 SI-N 450V 2A 10W 8MHz
 BUX77 SI-N 100V 5A 40W >2.5MHz
 BUX81 SI-N 1000V 10A 100W
 BUX84 SI-N 800V 2A 40W 0.4us
 BUX85F SI-N 1000V 2A 18W 0.4us
 BUX87 SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us
 BUX88 SI-N 1500V 12A 160W 7MHz
 BUX98C SI-N 1200V 30A 250W 5MHz
 BUY47 SI-N 150/120V 7A 10W 90MHz
 BUY49S SI-N 250V 3A 10W 50MHz
 BUY70A SI-N 1000/400V 10A 75W
 BUY72 SI-N 280/200V 10A 60W
 BUZ10 N-FET 50V 20A 80W 0.08R
 BUZ11 N-FET 50V 36A
 BUZ14 N-FET 50V 39A 125W
 BUZ171 P-FET 50V 8A 40W 0.3R
 BUZ215 N-FET 500V 5A 75W <1E5
 BUZ30A N-FET 200V 7A 75W
 BUZ325 N-FET 400V 12.5A 125W <.E3
 BUZ330 N-FET 500V 9.5A 125W 0E6
 BUZ332A N-FET 600V 8A 150W 0.9E
 BUZ341 N-FET 200V 33A 170W 0.07E
 BUZ349 N-FET 100V 32A 125W

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

BUZ380 N-FET 1000V 5.5A 125W 140
 BUZ50A N-FET 1000V 2.5A 75W 5E
 BUZ71AF N-FET 50V 11A 35W 0.12R
 BUZ72AF N-FET 100V 10A 40W ISOLAT
 BUZ73A N-FET 200V 5.8A 40W 0.6R
 BUZ900 N-FET 160V 8A 125W
 BUZ905 P-FET 160V 8A 125W
 BUZ90A N-FET 600V 4A 75W 2R
 BUZ91A N-FET 600V 8A 150W 0.9R
 CA3018 DARLINGTON BJT ARRAY
 D44H8 SI-N 60V 10A 50W
 DTA114EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 10K/10
 DTA114TL SI-P 50V 0.1A 10KOHM
 DTA124ES SI-P 50V 0.1A 22K/22KOHM
 DTA143EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 47/47K
 DTA144EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 47K/47
 DTA144TS SI-P 50V 0.1A 0.3W Rb=47K
 DTC114TS SI-N 50V 0.1A 10K
 DTC124EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 22/22K
 DTC143EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 4K7/4K
 DTC143TS SI-N 50V 0.1A 4K7OHM
 DTC144EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K
 DTC144EU SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K
 DTC144WS SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/22K
 FT5754M DARLINGTON ARRAY
 GD243 GE-P 65V 3A 10W
 GT20D201 P-IGBT 250V 20A 250W
 HPA100R SI-N+D 1500V 10A 150W 0.2
 IR2403 DARL. ARRAY 7x45V 0.4A
 IRF120 N-FET 100V 9.2A 60W <58/5
 IRF230 N-FET 200V 9A 75W <OE4
 IRF250 N-FET 200V 30A 150W
 IRF340 N-FET 400V 10A 125W <62/1
 IRF440 N-FET 500V 8A 125W <OE85
 IRF520 N-FET 100V 10A 70W 0.27R
 IRF540 N-FET 100V 28A 150W 0.077
 IRF640 N-FET 200V 18A 125W 0.18R
 IRF730 N-FET 400V 5.5A 100W 1.0R
 IRF740F N-FET 400V 5.5A 40W <.E55
 IRF830 N-FET 500V 4.5A 100W 1.5R
 IRF840 N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R
 IRF9140 P-FET 100V 19A 125W
 IRF9530 P-FET 100V 12A 88W 0.3R
 IRF9610 P-FET 200V 1.75A 20W 3R0
 IRF9630 P-FET 200V 6.5A 75W 0R8
 IRFBC30 N-FET 600V 3.9A 100W 2R2
 IRFBE30 N-FET 800V 4.1A 125W <3E
 IRFD9120 P-FET 100V 1A 1.3W <.E6
 IRFF120 N-FET 100V 6A 20W 0.3E
 IRFP064 N-FET 60V 70A 300W <.E009
 IRFP150 N-FET 100V 40A 180W 0E55
 IRFP250 N-FET 200V 33A 180W
 IRFP350 N-FET 400V 18A 250W 0E3
 IRFP450 N-FET 500V 14A 180W 0E4
 IRFP9140 P-FET 100V 19A 150W 0E2
 IRFPC40 N-FET 600V 6.8A 150W 1.2E
 IRFPE40 N-FET 800V 5.4A 150W <2E
 IRFPF40 N-FET 900V 4.7A 150W <2E5
 IRFR9024 P-FET 60V 9.6A 50W 0.28W
 IRFZ44 N-FET 60V 46A 250W 0E028
 ITT9013G SI-N 30V 0.5A 100MHz

BUZ384 N-FET 500V 10.5A 125W
 BUZ71 N-FET 50V 18A 80W 0.1R
 BUZ72A N-FET 100V 11A
 BUZ73 N-FET 200V 7A 40W 0.4R
 BUZ90 N-FET 600V 4.5A 70W <1E6
 BUZ901 N-FET 200V 8A 125W
 BUZ906 P-FET 200V 8A 125W
 BUZ90AF N-FET 600V 4.3A 75W
 BUZ93 N-FET 600V 3.6A 80W <2E5
 D44H11 SI-N 80V 10A 50W 50MHz
 D45H11 SI-N 80V 10A 50W 0.5us
 DTA114ES SI-P 50V 0.1A 10K/10KOHM
 DTA114YL SI-P 50V 0.1A 10K/47KOHM
 DTA124XS SI-P 50V 0.1A 22K/47KOHM
 DTA143ES SI-P 50V 0.1A 4K7/4K7OHM
 DTA144ES SI-P 50V 0.1A 47K/47K
 DTC114ES SI-N 50V 0.1A 10K/10KOHM
 DTC114YS SI-N 50V 0.1A 10K/47K
 DTC124ES SI-N 50V 0.1A 22K/22KOHM
 DTC143ES SI-N 50V 0.1A 4K7/4K7OHM
 DTC143XS SI-N 50V 0.1A 0.3W 4.7K/1
 DTC144ES SI-N 50V 0.1A 47K/47KOHM
 DTC144TS SI-N 50V 0.1A 0.3W 47KOhm
 ESM6045DV N-DARL+D 450V 84A 250W
 FT5764M DARLINGTON ARRAY
 GT20D101 N-IGBT 250V 20A 180W
 H6N80 N-FET 800V 4.2A 170W 1E9
 HPA150R SI-N+D 1500V 15A 180W 0.2
 IR2422 7XDARLINGTON TRAN. ARRAY
 IRF140 N-FET 100V 28A 150W 0E77
 IRF240 N-FET 200V 18A 125W
 IRF330 N-FET 400V 5.5A 75W <1E
 IRF350 N-FET 400V 13A 150W 0.4E
 IRF450 N-FET 500V 13A 150W
 IR (F530) N-FET 100V 16A 90W 0.16R
 IRF630 N-FET 200V 9A 75W 0.4E
 IRF644 N-FET 250V 14A 125W <.E28
 IRF740 N-FET 400V 10A 125W 0.55R
 IRF820 N-FET 500V 3A 75W 3.0R
 IRF830F N-FET 500V 3A 35W 1.5R
 IRF840F N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R
 IRF9240 P-FET 200V 11A 125W <.E5
 IRF9540 P-FET 100V 19.0A 150W 0R2
 IRF9620 P-FET 200V 3.5A 40W 1R5
 IRF9640 P-FET 200V 11A 125W 0R5
 IRFBC40 N-FET 600V 6.2A 125W 1R2
 IRFD120 N-FET 100V 1.3A 1.3W <.E27
 IRFD9220 P-FET 200V 0.6A 1E5 1W <9
 IRFP054 N-FET 60V 70A 230W <OE014
 IRFP140 N-FET 100V 31A 180W 0E77
 IRFP240 N-FET 200V 20A 150W 0E18
 IRFP340 N-FET 400V 11A 150W <.E55
 IRFP360 N-FET 400V 28A 410W 0.2E
 IRFP460 N-FET 500V 25A 410W 0E27
 IRFP9240 P-FET 200V 12A 150W
 IRFPC50 N-FET 600V 13A 250W 0.60E
 IRFPE50 N-FET 900V 7.8A 190W <1E2
 IRFPF50 N-FET 900V 6.7A 190W <1E6
 IRFZ20 N-FET 50V 15A 40W <120/70
 IRFZ48 N-FET 60V 50A 250W 0.018E
 J111 N-FET 40V 50mA 0.4W 30E

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电控(步龙)收集

J300 N-FET 25V 6mA 0.35W
 J310 N-FET 25V 60mA Up<6.5V VH
 KSA733 SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz
 KSC2328A SI-N 30V 2A 1W 120MHz
 KSC2331 SI-N 80V 0.7A 1W 30MHz
 KTC3198 SI-N 60V 0.15A 0.4W 130MHz
 KTC9013 SI-N 30V 0.5A 0.625W
 KTC9015 SI-P 50V 0.15A 0.625W
 KTD1351 SI-N 60V 3A 30W 3MHz
 LM394H SUPERMATCH TRANS. PR.
 M54661P 4xTRANS. ARRAY+DIODE 1.5A
 MGF1302 N-FET 6V 0.1A 0.3W 4GHz
 MJ10005 N-DARL+D 500/400V 20A 175
 MJ10012 N-DARL+D 600V 10A 175W
 MJ11015 P-DARL 120V 30A 200W
 MJ11032 N-DARL 120V 50A 300W
 MJ15003 SI-N 140V 20A 250W 3MHz
 MJ15015 SI-N 120V 15A 180W 0.8MHz
 MJ15022 SI-N 350/200V 16A 250W
 MJ15024 SI-N 250V 16A 250W
 MJ16018 SI-N 1500V 10A 175W
 MJ2955 SI-P 100V 15A 150W 4MHz
 MJ4032 P-DARL 100V 10A 150W
 MJ413 SI-N 400V 10A 125W > 2.5MHz
 MJ802 SI-N 90V 30A 200W
 MJE13005 SI-N 300V 8A 75W
 MJE13007 SI-N 400V 8A 80W
 MJE15030 SI-N 150V 8A 50W 30MHz
 MJE18004 SI-N 450V 5A 100W 13MHz
 MJE18008 SI-N 450V 8A 125W 0.3US
 MJE243 SI-N 100V 4A 15W >40MHz
 MJE270 N-DARL 100V 2A 15W >16MHz
 MJE2955T SI-P 70V 10A 90W AFPOWER
 MJE340 SI-N 300V 0.5A 20W VIDPOW
 MJE5850 SI-P 350/300V 8A 80W
 MJE8502 SI-N 700V 5A 80W B>750
 MJF18008 SI-N 450V 8A 45W 0.3us
 MJW16018 SI-P 800V 10A 150W 3MHz
 MJW16212 SI-N 650V 10A 150W
 MPS3640 SI-P 12V 80mA 635mW 500MHz
 MPSA10 SI-N 40V 0.1A 0.21W 50MHz
 MPSA14 SI-N 30V 0.5A 0.625W
 MPSA42 SI-N 300V 0.5A 0.625W
 MPSA56 SI-P 80V 0.5A 0.625W DRIV
 MPSA92 SI-P 300V 0.5A 0.625W
 MRF237 SI-N 36V 0.6A 4W 174MHz
 MRF475 SI-N 20V 4A 4W 50MHz
 P6N60 N-FET 600V 6A 125W 1E8
 PH2369 SI-N 15V 0.5A 0.5W 12/18ns
 PN2907 SI-P 40V 0.6A 0.4W PLASTI
 PN3563 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz
 R1004 SI-N 50V 0.1A 47K/47K
 S175 RF PWR AMP TRANSISTOR
 S2000AF SI-N 1500V 8A 50W 0.7us
 S2055N SI-N+D 1500V 8A 50W 0.3us
 SGSF313 SI-N 450V 7A 70W 0.3us
 SGSF344 SI-N 600V 7A 85W
 SGSF464 SI-N 600V 10A 140W
 SGSIF444 SI-N 600V 7A 55W
 SLA4390 DARLINGTON ARRAY
 SS8550 SI-P 40V 1.5A 1W 100MHz

J309 N-FET 25V 30mA Up<4V VHF
 KSA708 SI-N 80V 0.7A 0.8W 50MHz
 KSC2316 SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz
 KSC2330 SI-N 300V 0.1A 50MHz
 KTA1273 SI-P 30V 2A 1W 120MHz
 KTC9012 SI-P 30V 0.5A 0.625W
 KTC9014 SI-N 50V 0.15A 0.625W
 KTC9018 SI-N 30V 20mA 0.2W 500MHz
 LM394CH SUPERMATCH TRANS. PR.
 LM395T BLOWOUT RESIST. TRANSISTO
 MAT02FH 2xSI-N 40V 20mA 0.5W 450MHz
 MJ10001 N-DARL+D 500V 20A 175W B>
 MJ1001 N-DARL 80V 8A 90W
 MJ10016 N-DARL+D 500V 50A 250W 1us
 MJ11016 N-DARL 120V 30A 200W
 MJ11033 P-DARL 120V 50A 300W
 MJ15004 SI-P 140V 20A 250W 3MHz
 MJ15016 SI-P 120V 15A 180W 0.8MHz
 MJ15023 SI-P 350V 16A 250W 4MHz
 MJ15025 SI-P 400V 16A 250W 4MHz
 MJ2501 P-DARL 80V 10A 150W
 MJ3001 N-DARL 80V 10A 150W
 MJ4035 N-DARL 100V 16A 150W
 MJ4502 SI-P 100V 30A 200W
 MJE13004 SI-N 300V 4A 75W T0220
 MJE13005 SI-N 300V 8A 75W
 MJE13009 SI-N 400V 12A 100W
 MJE15031 SI-P 150V 8A 50W 30MHz
 MJE18006 SI-N 450V 6A 100W 14MHz
 MJE210 SI-P 40V 5A 15W >65MHz
 MJE253 SI-P 100V 4A 15W >40MHz
 MJE271 P-DARL 100V 2A 15W B>1K5
 MJE3055T SI-N 70V 10A 90W AFPOW.
 MJE350 SI-P 300V 0.5A 20W VIDPOW
 MJE800 N-DARL+D 60V 4A 40W B>750
 MJF18004 SI-N 450V 5A 35W 13MHz
 MJF18204 SI-N 600V 5A 35W 13MHz
 MJW16206 SI-N 1200V 12A 150W 3MHz
 MPF102 N-FET 25V 2mA Up<8V
 MPSA06 SI-N 80V 0.5A 0.625W DRIV
 MPSA12 N-DARL 20V 0.5A 0.625W
 MPSA18 SI-N 45V 0.2A 625mW 100MHz
 MPSA44 SI-N 500V 0.3A 625mW 20MHz
 MPSA70 SI-P 40V 0.1A 0.35W >125MHz
 MP5H10 SI-N 25V 40mA 0.35W 650MHz
 MRF455 SI-N 36V 15A 60W 30MHz
 ON4359 N-DARL+D 120V 4A 40W >10MHz
 PH2222A SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTI
 PN2222A SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTI
 PN2907A SI-P 60V 0.6A 0.4W PLASTI
 PN3638 SI-P 25V 0.5A 0.625W 100MHz
 RFP40N10 SI-P 100V 40A 160W 0.04E
 S1854 DRIVER STAGE 112.5/117.5V
 S2000N SI-N 1500V 8A 50W 0.7us
 S2530A SI-N 1000V 10A 100W
 SGSF313XI SI-N 1000V 5A 25W 0.3us
 SGSF445 SI-N 600V 7A 95W
 SGSIF344 SI-N 600V 7A 35W
 SLA4061 N-DARL 120V 5A 25W POWER
 SS8050 SI-N 40V 1.5A 1W 100MHz
 SSM2210P 2xSI-N 40V 20mA 0.5W 200MHz

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

SSM2220P	2xSI-P 36V 20mA 0.5W 190MHz	STA301A	N-ARRAY 3x60V 4A B>1K
STA341M	P/N-ARRAY 30V 1A B>100	STA401A	N-ARRAY 4x60V 4A B>1K
STA402A	P-ARRAY 4x50V 4A B>1K	STA403A	N-ARRAY 4x100V 4A B>1K
STA434A	P/N-ARRAY 2*60V 4A 20W B>	STA441C	N-ARRAY 4x160V 1.5A B>40
STA451C	P/N-ARRAY 2x60V 3A B>40	STA471A	N-ARRAY 4x60V 2A B>2K
STA8012	TRANSISTOR ARRAY	STA901M	TRANSISTOR ARRAY
STP3NA60	N-FET 600V 2.9A 80W <4E	STP3NA60F	N-FET 600V 2.1A 40W <4E
STP4NA60	N-FET 600V 4.3A 100W <2E2	STP4NA60F	N-FET 600V 2.7A 40W <2E2
STP4NA80	N-FET 800V 4A 110W <3E	STP4NA80F	N-FET 800V 2.5A 45W <3E
STW15NA50	N-FET 500V 14.6A 190W 0.0	SUP70N06-14	N-FET 60V 70A 142W 0.014E
THD200FI	SI-N 1500V 10A 60W	TIP102	N-DARL 100V 8A 80W
TIP107	P-DARL 100V 15A 80W	TIP112	N-DARL 100V 2A 50W
TIP117	P-DARL 100V 2A 50W	TIP122	N-DARL 100V 5A 65W
TIP127	P-DARL 100V 5A 65W	TIP132	N-DARL 100V 8A 70W
TIP137	P-DARL 100V 8A 70W	TIP142	N-DARL 100V 10A 125W
TIP142T	N-DARL 100V 10A 80W	TIP147	P-DARL+D 100V 10A 125W
TIP152	N-DARL+D 400/400V 7A 80W	TIP162	N-DARL 380V 10A 3W
TIP2955	SI-P 100V 15A 90W NF/S-L	TIP29E	SI-N 180V 2A 30W >3MHz
TIP3055	SI-N 100V 15A 90W NF/S-L	TIP33C	SI-N 115V 10A 80W
TIP34C	SI-P 100V 10A 80W 3MHz	TIP35C	SI-N 100V 25A 125W 3MHz
TIP36C	SI-P 100V 25A 125W 3MHz	TIP41C	SI-N 100V 6A 65W 3MHz
TIP42C	SI-P 140V 6A 65W	TIP50	SI-N 400V 1A 40W 2us
TIP54	SI-N 500V 3A 100W >2.5MHz	TIPL760	SI-N 850/400V 4A 75W
TIPL760A	SI-N 100V 4A 80W 12MHz	TIPL761A	SI-N 1000V 4A 100W
TIPL762A	SI-N 800V 6A 120W POWER	TIPL763A	SI-N 1000V 8A 120W 8MHz
TIPL790A	SI-N 150V 10A 70W 10MHz	TIPL791A	SI-N 450V 4A 75W
U440	2xN-FET 25V 30mA 0.35W	UPA63H	2xN-FET 60V Idss>20mA 0.5
UPA81C	N-ARRAY 8x40V 0.4A B>1K	VN10KM	N-FET 60V 0.31A 5E Up<2.5
VN66AFD	N-FET 60V 2A 12W 3E Up<2.	VN88AFD	N-FET 80V 1.3A 20W Up<2.5
ZTX213	SI-P 45V 0.2A 0.3W 350MHz	ZTX342	SI-N 120V 0.1A 0.3W
ZTX450	SI-N 60V 1A 1W 150MHz	ZTX550	SI-P 60V 1A 1W >150MHz
ZTX653	SI-N 120V 2A 1W >140MHz	ZTX753	SI-P 120V 2A 1W T092

常用二极管资料大全

型 号	稳压 (V)	电流 (mA)	功率 (mW)	型 号	稳压 (V)	电流 (mA)	功率 (mW)	型 号	稳压 (V)	电流 (mA)	功率 (mW)	型 号	稳压 (V)	电流 (mA)	功率 (mW)
MA1030	3	5	400	MA2180	18	20	1000	MA5091	9.1	5	500	BZX55C51	51	2.5	500
MA1033	3.3	5	400	MA2200	20	20	1000	MA5100	10	5	500	BZX55C56	56	2.5	500
MA1036	3.6	5	400	MA2220	22	10	1000	MA5110	11	5	500	BZX55C62	62	2.5	500
MA1039	3.9	5	400	MA2240	24	10	1000	MA5120	12	5	500	BZX85C2V7	2.7	80	1300
MA1043	4.3	5	400	MA2270	27	5	1000	MA5130	13	5	500	BZX85C3V0	3	80	1300
MA1047	4.7	5	400	MA2300	30	5	1000	MA5150	15	5	500	BZX85C3V3	3.3	80	1300
MA1051	5.1	5	400	MA2330	33	5	1000	MA5160	16	5	500	BZX85C3V6	3.6	70	1300
MA1056	5.6	5	400	MA2360	36	5	1000	MA5180	18	5	500	BZX85C3V9	3.9	60	1300
MA1062	6.2	5	400	MA3047	4.7	5	150	MA5200	20	5	500	BZX85C4V3	4.3	50	1300
MA1068	6.8	5	400	MA3051	5.1	5	150	MA5240	24	5	500	BZX85C4V7	4.7	45	1300
MA1075	7.5	5	400	MA3056	5.6	5	150	BZX55C2V4	2.4	5	500	BZX85C5V1	5.1	45	1300
MA1082	8.2	5	400	MA3062	6.2	5	150	BZX55C2V7	2.7	5	500	BZX85C5V6	5.6	45	1300
MA1091	9.1	5	400	MA3082	8.2	5	150	BZX55C3V0	3	5	500	BZX85C6V2	6.2	35	1300
MA1100	10	5	400	MA3091	9.1	5	150	BZX55C3V3	3.3	5	500	BZX85C6V8	6.8	35	1300
MA1110	11	5	400	MA3100	10	5	150	BZX55C3V6	3.6	5	500	BZX85C7V5	7.5	35	1300
MA1114	11.4	10	400	MA3110	11	5	150	BZX55C3V9	3.9	5	500	BZX85C8V2	8.2	25	1300
MA1120	12	5	400	MA3120	12	5	150	BZX55C4V3	4.3	5	500	BZX85C9V1	9.1	25	1300
MA1130	13	5	400	MA3130	13	5	150	BZX55C4V7	4.7	5	500	BZX85C10	10	25	1300
MA1140	14	5	400	MA3150	15	5	150	BZX55C5V1	5.1	5	500	BZX85C11	11	20	1300

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

MA1150	15	5	400	MA3160	16	5	150	BZX55C5V6	5.6	5	500	BZX85C12	12	20	1300
MA1160	16	5	400	MA3180	18	5	150	BZX55C6V2	6.2	5	500	BZX85C13	13	20	1300
MA1180	18	5	400	MA3200	20	5	150	BZX85C15	15	15	1300	BZX79A9V1	9.1	5	400
MA1200	20	5	400	MA3220	22	5	150	BZX85C16	16	15	1300	BZX79A10	10	5	400
MA1220	22	5	400	MA3240	24	5	150	BZX85C18	18	15	1300	BZX79A11	11	5	400
MA1240	24	5	400	MA3270	27	2	150	BZX85C20	20	10	1300	BZX79A12	12	5	400
MA1270	27	2	400	MA3300	30	2	150	BZX85C22	22	10	1300	BZX79A13	13	5	400
MA1300	30	2	400	MA3330	33	2	150	BZX85C24	24	10	1300	BZX79A15	15	5	400
MA1330	33	2	400	MA3360	36	2	150	BZX85C27	27	8	1300	BZX79A16	16	5	400
MA1360	36	2	400	MA4030	3	5	370	BZX85C30	30	8	1300	BZX79A18	18	5	400
MA2051	5.1	40	1000	MA4033	3.3	5	370	BZX85C33	33	8	1300	BZX79A20	20	5	400
MA2056	5.6	40	1000	MA4036	3.6	5	370	BZX85C36	36	8	1300	BZX79A22	22	5	400
MA2062	6.2	40	1000	MA4039	3.9	5	370	BZX85C39	39	6	1300	BZX79A24	24	5	400
MA2068	6.8	40	1000	MA4043	4.3	5	370	BZX85C43	43	6	1300	BZX79A27	27	2	400
MA2075	7.5	40	1000	MA4047	4.7	5	370	BZX85C47	47	4	1300	BZX79A30	30	2	400
MA2082	8.2	40	1000	MA4051	5.1	5	370	BZX85C51	51	4	1300	BZX79A33	33	2	400
MA2091	9.1	40	1000	MA4056	5.6	5	370	BZX85C56	56	4	1300	BZX79A36	36	2	400
MA2100	10	40	1000	MA4062	6.2	5	370	BZX85C62	62	4	1300	BZX79A39	39	2	400
MA2110	11	5	1000	MA4068	6.8	5	370	BZX55C68	68	2.5	500	BZX79A43	43	2	400
MA2120	12	5	1000	MA4075	7.5	5	370	BZX55C75	75	2.5	500	BZX79A47	47	2	400
MA2130	13	5	1000	MA4082	8.2	5	370	BZX55C82	82	2.5	500	BZX79A51	51	2	400
MA2150	15	5	1000	MA4091	9.1	5	370	BZX55C91	91	1	500	BZX79A56	56	2	400
MA2160	16	5	1000	MA4100	10	5	370	BZX55C100	100	1	500	BZX79A62	62	2	400
MA4110	11	5	370	BZX55C6V8	6.85		500	BZX55C110	110	1	500	BZX79A68	68	2	400
MA4120	12	5	370	BZX55C7V5	7.55		500	BZX55C120	120	1	500	BZX79A75	75	2	400
MA4130	13	5	370	BZX55C8V2	8.25		500	BZX55C130	130	1	500	BZX79C2V4	2.4	5	500
MA4140	14	5	370	BZX55C9V1	9.15		500	BZX55C150	150	1	500	BZX79C2V7	2.7	5	500
MA4150	15	5	370	BZX55C10	10	5	500	BZX55C160	160	1	500	BZX79C3V0	3	5	500
MA4160	16	5	370	BZX55C11	11	5	500	BZX55C180	180	1	500	BZX79C3V3	3.3	5	500
MA4180	18	5	370	BZX55C12	12	5	500	BZX55C200	200	1	500	BZX79C3V6	3.6	5	500
MA4200	20	5	370	BZX55C13	13	5	500	BZX79A2V4	2.4	5	400	BZX79C3V9	3.9	5	500
MA4220	22	5	370	BZX55C15	15	5	500	BZX79A2V7	2.7	5	400	BZX79C4V3	4.3	5	500
MA4240	24	5	370	BZX55C16	16	5	500	BZX79A3V0	3	5	400	BZX79C4V7	4.7	5	500
MA4270	27	2	370	BZX55C18	18	5	500	BZX79A3V3	3.3	5	400	BZX79C5V1	5.1	5	500
MA4300	30	2	370	BZX55C20	20	5	500	BZX79A3V6	3.6	5	400	BZX79C5V6	5.6	5	500
MA4330	33	2	370	BZX55C22	22	5	500	BZX79A3V9	3.9	5	400	BZX79C6V2	6.2	5	500
MA4360	36	2	370	BZX55C24	24	5	500	BZX79A4V3	4.3	5	400	BZX79C6V8	6.8	5	500
MA5047	4.7	5	500	BZX55C27	27	5	500	BZX79A4V7	4.7	5	400	BZX79C7V5	7.5	5	500
MA5051	5.1	5	500	BZX55C30	30	5	500	BZX79A5V1	5.1	5	400	BZX79C8V2	8.2	5	500
MA5056	5.6	5	500	BZX55C33	33	5	500	BZX79A5V6	5.6	5	400	BZX79C9V1	9.1	5	500
MA5062	6.2	5	500	BZX55C36	36	5	500	BZX79A6V2	6.2	5	400	BZX79C10	10	5	500
MA5068	6.8	5	500	BZX55C39	39	5	500	BZX79A6V8	6.8	5	400	BZX79C11	11	5	500
MA5075	7.5	5	500	BZX55C43	43	2.5	500	BZX79A7V5	7.5	5	400	BZX79C12	12	5	500
MA5082	8.2	5	500	BZX55C47	47	2.5	500	BZX79A8V2	8.2	5	400	BZX79C13	13	5	500

IN 系列稳压管

型号	功率 (W)	稳压 (V)	电流 (mA)	代换型号	型号	功率 (W)	稳压 (V)	电流 (mA)	代换型号
1N5236/A/B	0.5	7.5	61	2CW105-7.5V,2CW5236	1N5987	0.5	3	141	2CW51-3V,2CW5225
1N5237/A/B	0.5	8.2	55	2CW106-8.2V,2CW5237	1N5988	0.5	3.3	128	2CW51-3V3,2CW5226
1N5238/A/B	0.5	8.7	52	2CW106-8.7V,2CW5238	1N5989	0.5	3.6	118	2GW51-3V6,2CW5227
1N5239/A/B	0.5	9.1	50	2CW107-9.1V,2CW5239	1N5990	0.5	3.9	100	2CW52-3V9,2CW5228
1N5240/A/B	0.5	10	45	2CW108-10V,2CW5240	1N5991	0.5	4.3	99	2CW52-4V3,2CW5229
1N5241/A/B	0.5	11	41	2CW109-11V,2CW5241	1N5992	0.5	4.7	90	2CW53-4V7,2CW5230
1N5242/A/B	0.5	12	38	2CW110-12V,2CW5242	1N5993	0.5	5.1	83	2CW53-5V1,2CW5231
1N5243/A/B	0.5	13	35	2CW111-13V,2CW5243	1N5994	0.5	5.6	76	2CW53-5V6,2CW5232
1N5244/A/B	0.5	14	32	2CW111-14V,2CW5244	1N5995	0.5	6.2	68	2CW54-6V2,2CW5234
1N5245/A/B	0.5	15	30	2CW112-15V,2CW5245	1N5996	0.5	6.8	63	2CW54-6V8,2CW5235
1N5246/A/B	0.5	16	28	2CW112-16V,2CW5246	1N5997	0.5	7.5	57	2CW55-7V5,2CW5236
1N5247/A/B	0.5	17	27	2CW113-17V,2CW5247	1N5998	0.5	8.2	52	2CW55-8V2,2CW5237

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

1N5248/A/B	0.5	18	25	2CW113-18V,2CW5248	1N5999	0.5	9.1	47	2CW57-9V1,2CW5239
1N5249/A/B	0.5	19	24	2CW114-19V,2CW5249	1N6000	0.5	10	43	2CW58-10V,2CW5240
1N5250/A/B	0.5	20	23	2CW114-20V,2CW5250	1N6001	0.5	11	39	2CW59-11V,2CW5241
1N5251/A/B	0.5	22	21	2CW115-22V,2CW5251	1N6002	0.5	12	35	2CW60-12V,2CW5242
1N5252/A/B	0.5	24	19.1	2CW115-24V,2CW5252	1N6003	0.5	13	33	2CW61-13V,2CW5243
1N5253/A/B	0.5	25	18.2	2CW116-25V,2CW5253	1N6004	0.5	15	28	2CW62-15V,2CW5245
1N5254/A/B	0.5	27	16.8	2CW117-27V,2CW5254	1N6005	0.5	16	27	2GW62-16V,2CW5246
1N5255/A/B	0.5	28	16.2	2CW118-28V,2CW5255	1N6006	0.5	18	24	2CW63-18V,2CW5248
1N5256/A/B	0.5	30	15.1	2CW119-30V,2CW5256	1N6007	0.5	20	21	2CW64-20V,2CWS2SO
1N5257/A/B	0.5	33	13.8	2CW120-33V,2CW5257	1N6008	0.5	22	19	2CW65-22V,2CW5251
1N5730	0.4	5.6	65	2CW752	1N6009	0.5	24	18	2CW66-24V,2CW5252
1N5731	0.4	6.2	62	2CW753,RD6.2EB	1N6010	0.5	27	16	2CW67-27V,2CW5254
1N5732	0.4	6.8	58	2CW754,2CW957	1N6011	0.5	30	14	2CW68-30V,2CW5256
1N5733	0.4	7.5	52	2CW755,2CW958	1N6012	0.5	33	13	2CW69-33V,2CW5257
1N5734	0.4	8.2	47	2CW756,2CW959	1N6013	0.5	36	12	2CW70-36V,2CW5258
1N5735	0.4	9.1	42	2CW757,2CW960	1N6014	0.5	39	11	2CW71-39V,2CW5259
1N5736	0.4	10	39	2CW758,2CW961	1N6015	0.5	43	9.9	2CW72-43V,2GW5260
1N5737	0.4	11	36	2CW962	1N6016	0.5	47	9	0.5W47V,2CW5261
1N5738	0.4	12	33	2CW7592,CW963	1N6017	0.5	51	8.3	0.5W51V,2CW5262
1N5739	0.4	13	30	2CW760,2CW964,HZ-12C	1N6018	0.5	56	7.6	0.5W56V,2CW5263
1N5740	0.4	15	26	2CW965	1N6019	0.5	62	6.8	0.5W62V,2CW5265
1N5741	0.4	16	24	2CW966	1N6020	0.5	68	6.3	0.5W68V,2CW5266
1N5742	0.4	18	21	2CW967	1N6021	0.5	75	5.7	0.5W75V,2CW5267
1N5743	0.4	20	19	2CW968	1N6022	0.5	82	5.2	0.5W82V,2CW5268
1N5744	0.4	22	17	2GW969	1N6023	0.5	91	4.5	0.5W91V,2CW5270
1N5745	0.4	24	15	2CW970,EQA02-25A	1N6024	0.5	100	4	0.5W100V,2CW5271
1N5746	0.4	27	13	2CW971,HZS30E	1N6025	0.5	110	3.9	0.5W110V,2CW5272
1N5747	0.4	30	11	2CW972,1/2W30	1N6026	0.5	120	3.5	0.5W120V,2CW5273
1N5748	0.4	33	10	2CW973	1N6027	0.5	130	3.3	0.5W130V
1N5749	0.4	36	9	2CW974	1N6028	0.5	150	2.8	0.5W150V
1N5750	0.4	39	8	2CW975	1N6029	0.5	160	2.5	0.5W160V
1N5985	0.5	2.4	175	2CW50-2V4,2GW5221	176030	0.5	180	2	0.5W180V
1N5986	0.5	2.7	167	2CW50-2V7,2CW5223	1N6031	0.5	200	1	0.5W200V
1N4738/A	1	8.2	110	1W8V2, 2CW106-8V2	1N4757	0.5	51	9	2CW123-51V、1/2W51V
1N4739/A	1	9.1	100	1W9V1, 2CW107-9V1	1N4758	0.5	56	8	2CW124-56V、1/2W56V
1N4740/A	1	10	91	2CW286-10V、B563-10	1N4759	0.5	62	8	2CW124-62V、1/2W62V
1N4741/A	1	11	83	2CW109-11V、2DW6	1N4760	0.5	68	7	2CW125-68V、1/2W68V
1N4742/A	1	12	76	2CW110-12V、2DW6A	1N4761	0.5	75	6.7	2CW126-75V、1/2W75V
1N4743/A	1	13	69	2CW111-13V/2DW6B/BWC114D1N4762/5	82	6	2CW126-82V、1/2W82V		
1N4744/A	1	15	57	2CW112-15V、2DW6D	1N4763	0.5	91	5.6	2CW127-91V、1/2W91V
1N4745/A	1	16	51	2CW112-16V、2DW6E	1N4764	0.5	100	5	2CW128-100V、1/2W100V
1N4746/A	1	18	50	2CW113-18V、1W18V	1N5226/A	0.5	3.3	138	2CW51-3V3/CW5226
1N4747/A	1	20	45	2CW114-20V、BWC115E	1N5227/A/B/.5	3.6	126	2CW51-3V6/CW5227	
1N4748/A	1	22	41	2CW115-22V、1W22V	1N5228/A/B/.5	3.9	115	2CW52-3V9、2CW5228	
1N4749/A	1	24	38	2CW116-24V、1W24V	1N5229/A/B/.5	4.3	106	2CW52-4V3、2CW5229	
1N4750/A	1	27	34	2CW117-27V、1W27V	1N5230/A/B/0.5	4.7	97	2CW53-4V7、2CW5230	
1N4751/A	1	30	30	2CW118-30V/1W30V/2DW19F	1N5231/A/B/0.5	5.1	89	2CW53-5V1、2CW5231	
1N4752/A	1	33	27	2CW119-33V、1W33V	1N5232/A/B/0.5	5.6	81	2CW103-5.6、2CW5232	
1N4753	0.5	36	13	2CW120-36V、1/2W36V	1N5233/A/B/0.5	6	76	2CW104-6V、2CW5233	
1N4754	0.5	39	12	2CW121-39V、1/2W39V	1N5234/A/B/0.5	6.2	73	2CW104-6.2V、2CW5234	
1N4755	0.5	43	12	2CW122-43V、1/2W43V	1N5235/A/B/0.5	6.8	67	2CW105-6.8V、2CW5235	
1N4756	0.5	47	10	2CW122-47V、1/2W47V					

型号	电压	型号	电压	型号	电压	型号	电压	型号	电压	型号	电压
1N5236	7.5	1N5738	12	1N6002	12	1N5251	22	1N5987	3	1N6017	51
1N5237	8.2	1N5739	13	1N6003	13	1N5252	24	1N5988	3.3	1N6018	56
1N5238	8.7	1N5740	15	1N6004	15	1N5253	25	1N5989	3.6	1N6019	62
1N5239	9.1	1N5741	16	1N6005	16	1N5254	27	1N5990	3.9	1N6020	68
1N5240	10	1N5742	18	1N6006	18	1N5255	28	1N5991	4.3	1N6021	75
1N5241	11	1N5743	20	1N6007	20	1N5256	30	1N5992	4.7	1N6022	82
1N5242	12	1N5744	22	1N6008	22	1N5257	33	1N5993	5.1	1N6023	91

常用三极管/集成电路/稳压二极管资料大全

山西省孝义市春声电技(步龙)收集

1N5243	13	1N5745	24	1N6009	24	1N5730	5.6	1N5994	5.6	1N6024	100
1N5244	14	1N5746	27	1N6010	27	1N5731	6.2	1N5995	6.2	1N6025	110
1N5245	15	1N5747	30	1N6011	30	1N5732	6.8	1N5996	6.8	1N6026	120
1N5246	16	1N5748	33	1N6012	33	1N5733	7.5	1N5997	7.5	1N6027	130
1N5247	17	1N5749	36	1N6013	36	1N5734	8.2	1N5998	8.2	1N6028	150
1N5248	18	1N5750	39	1N6014	39	1N5735	9.1	1N5999	9.1	1N6029	160
1N5249	19	1N5985	2.4	1N6015	43	1N5736	10	1N6000	10	1N6030	180
1N5250	20	1N5986	2.7	1N6016	47	1N5737	11	1N6001	11	1N6031	200

型 号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	可代换型号		型 号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	可代换型号						
				国产						国产						
				新型号	旧型号					新型号	旧型号					
HZ4B2	500	3.8	4	5	2CW102	2CW21	4B2	RD15EL2	500	13.8	14.6	15	2CW112	2CW21J	12C3	
HZ4C1	500	4	4.2	5	2CW102	2CW21	4C1	RD24E	400	22	25	10	2CW116	2CW21H		
HZ6 500	5.5	5.8	5		2CW103	2CW21A	6B1	RD36EL1	500	32	34	15	2CW119	2CW21M		
HZ6A	500	5.2	5.7	5	2CW103	2CW21A		RD57E	500	48	54	10	1DS55-18			
HZ6C3	500	6	6.4	5	2CW104	2CW21B	6C3	05Z5.1Y	500	4.94	5.2		2CW103	2CW21A	5C2	
HZ7	500	6.9	7.2	5	2CW105	2CW21C		05Z5.6Z	500	5.61	5.91		2CW104	2CW21B	6B2	
HZ7A	500	6.3	6.9	5	2CW105	2CW21C		05Z6.2Y	500	5.96	6.27	41	2CW104	2CW21B	6C2	
HZ7B	500	6.7	7.3	5	2CW105	2CW21C		05Z7.5Y	500	7.07	7.45	34	2CW105	2CW21C		
HZ9A	500	7.7	8.5	5	2CW106	2CW21D		05Z7.5Z	500	7.3	7.7	34	2CW105	2CW21C	7C2	
HZ9CTA	500	8.9	9.7	5	2CW107	2CW21E		05Z9.1Y	500	8.9	9.3	30	2CW107	2CW21E	9C1	
HZ11500	9.5	11.9	5		2CW109	2CW21G		05Z12	500	11.13	12.35	21	2CW110	2CW21H		
HZ12	500	11.6	14.3	5		2CW111	2CW21H		05Z12Z	500	12	12.6	20	2CW110	2CW21H	
12A3																
HZ12B	500	12.4	13.4	5	2CW111	2CW21H		05Z13X	500	12.11	12.75	19	2CW110	2CW21H	12A3	
HZ12B2	500	12.6	13.1	5	2CW111	2CW21H	12B2	05Z13Z	500	13.5	14.1	18	2CW111	2CW21H	12C2	
HZ18Y	500	16.5	18.5	5	2CW113	2CW21J		05Z13Y	500	12.55	13.21	19	2CW111	2CW21H	12B2	
HZ20-1	500	18.86	19.44	2	2CW114	2CW21K		05Z15	500	14.4	15	17	2CW112	2CW21J		
HZ27	500	27.2	28.6	2		2CW117	2CW21L		05Z15Y	500	13.89	14.62	17	2CW111	2CW21H	
12C3																
HZT33-02	400	31	33.5	5	2CW119	2CW21M		05Z18	500	16.5	18.5	14	2CW113	2CW21J		
RD2.0E(B)	500	1.88	2.12	20	2CW100	2CW21P	2B1	05Z18Y	500	16.82	17.7	14	2CW113	2CW21J		
RD2.7E	400	2.5	2.93	20	2CW101	2CW21S		EQA01-11B	500	10.1	11.8	15	2CW109	2CW21G		
RD3.9EL1	500	3.7	4	20	2CW102	2CW21	4B2	EQA01-12Z	500	11.2	13.1	15	2CW110	2CW21H		
RD5.6EN1	500	5.2	5.5	20	2CW103	2CW21A	6A1	EQA02-07B	400	6.66	7.01	20	2CW105	2CW21C	7A3	
RD5.6EN3	500	5.6	5.9	20	2CW104	2CW21B	6B2	EQA02-25A	500	24	25.5		2CW116	2CW21L		
RD5.6EL2	500	5.5	5.7	20	2CW103	2CW21A	6B1	TVSQA106SB	500	5.88	6.6	20	2CW104	2CW21B		
RD6.2E(B)	500	5.88	6.6	20	2CW104	2CW21B		TVSQA111SB	500	10.4	11.6	10	2CW109	2CW21G		
RD7.5E(B)	500	7	7.9	20	2CW105	2CW21C		TVSQA111SE	500	11	11.5	10	2CW109	2CW21G	11C2	
RD10EN3	500	9.7	10	20	2CW108	2CW21F	11A2	MA1130	1000	12.4	14.1	5	2CW111	2CW21H		
RD11E(B)	500	10.1	11.8	15	2CW109	2CW21G		MA1330	500	31	35	25	2CW120	2CW21N		
RD12E	500	11.74	12.35	10	2CW110	2CW21H	12A1	M4030	500	2.9	3	5	2CW101	2CW21S		
RD12F	1000	11.19	11.77	20	2CW109	2CW21G		uPCS74JAG	200	31	35	25	2CW120	2CW21N		
RD13EN1	500	12	12.7	10	2CW110	2CW21H	12A3	RIMV		135	160		ZDW59			

EX 系列管(夏普)

型号	稳压(V)	型号	稳压(V)	型号	稳压(V)	型号	稳压(V)
EX0006TA	9	EX0341CE	3	EX0395CE	9	EX0354CE	3.5
EX0313CE	9	EX0136CE	3.6	EX0322CE	9-9.1	EX0045CE	4
EX0002CE	12	EX0291CE	4.7	EX0047CE	12	EX0020CE	5
EX0072CE	12	EX0294CE	5.1	EX0336CE	19	EX0024CE	6.2
EX0034CE	20	EX0379CE	6.2	EX0695CE	24	EX0301CE	6.2-6.3
EX0207CE	30	EX0652CE	6.8	EX0249CE	33	EX0146CE	7.5
EX0074CE	116						

常用功能简介

型号 功能简述

1710 视频信号处理
 2274 延迟
 2800 红外遥控信号接收
 4094 移位寄存串入、并出
 4260 动态随机存储
 4464 存储
 4558 双运算放大
 5101 天线开关
 15105 充电控制
 15551 管理卡升压
 31085 射频电源
 74122 可重触发单稳态
 85712 场扫描信号校正处理
 85713 行扫描信号校正
 0206A 天线开关
 03VFG9 发射压控振荡
 1021AC 发射压控振荡
 1097C 升压
 140N 电源取样比较放大
 14DN363 伺服控制
 1N706 混响延时
 20810-F6096 存储
 2252B 微处理
 24C01ACEA 存储
 24C026 存储
 24C04 存储
 24C64 码片
 24LC16B 存储
 24LC65 电可改写编程只读存储
 27C1000PC-12 存储
 27C2000QC-90 存储
 27C20T 存储
 27C512 电可改写编程只读存储
 28BV64 码片
 28F004 版本
 32D54 电源、音频信号处理

型号 功能简述

IAP722 调频高放、混频
 IFC380HC 图像中频放大
 IN065 二本振压控振荡
 IN706 数字混响延时
 IR2112 半桥式变换驱动
 IR2E01 发光二极管五位显示驱动
 IR2E02 发光二极管七位显示驱动
 IR3N06 调频中频放大
 IR3R15 音频前置放大
 IR3R18 双声道前置放大
 IR3R20A 自动选曲
 IR3R49 伺服控制
 IR3Y29AM 色度解码
 IRT1260 红外遥控信号发射
 IS61C256AH-15N 存储
 IS93C46 存储
 IX0035CE 场扫描输出
 IX0040AG 音频功率放大
 IX0040TA 音频功率放大
 IX0042CE 伴音制式切换 6MHZ
 IX0052CE 伴音中频放大、鉴频及前置放大
 IX0062CE 图像中频放大、视频放大
 IX0064CE 图像中频放大、检波、视频放大
 IX0096CE 伴音信号处理
 IX0101SE 微处理
 IX0113 图像中频放大、检波、预视放
 IX0113CEZZ 图像中频放大、检波及预视放
 IX0118CE 视频放大
 IX0129CE 色度解码
 IX0132CE 液晶显示解码
 IX0147CE 电子选台
 IX0162GE 伺服控制
 IX0195CE 色度信号处理
 IX0203GE 频段转换
 IX0205CE 开关电源稳压
 IX0211CE 图像中频放大、视频信号处理

型号 功能简述

QBE 供电
 QS7785 环绕声解码
 QTT533 电源复位稳压
 RC4558DQ 枕形校正
 RCA4053 电子开关切换
 RCDRS52 红外遥控传感
 REF05/10 基准电源稳压
 RF9117E6 功率放大
 RF9118E6 功率放大
 RFF 射频输出
 RFIC17 功率放大 900MHz
 RGB2932 倍速扫描处理
 RMC1201 红外遥控信号接收
 RN4906 基带选择控制
 RN5RZ20BA-TR 电源稳压+2V
 RSC6416GW 寻呼机信号控制
 RSC646B 音频信号放大
 S13120C 电源稳压
 S1854 电源取样误差
 S1855FA-3 均衡
 S1D2140B3 视频信号处理 110MHz
 S1D2503X01 视频信号处理 200MHz
 S1D2512X01 偏转信号处理
 S24C01AFJ-TB-01 存储
 S24C08A 存储
 S24C0 存储
 S2754 系统控制处理
 S5D2501F 屏幕显示处理
 S5D2508A 屏幕显示处理
 S5D2509E 屏幕显示处理
 S6708A 开关电源稳压
 S8051ANR 电源复位稳压
 S80741AL 电源复位检测
 S80741AL-2 电源复位检测
 S9801 彩灯控制
 S9802 彩灯控制

32D75 电源、音频信号处理	IX0212G 高频、中频放大	S9805 彩灯控制 4 组八段
32D92 电源中频放大	IX0214CE 音频控制	S9808 彩灯控制 4 组
4066B 电子开关切换	IX0232CE 存储	SA2007A 主轴电机驱动
424260SDJ 存储	IX0237CE 微处理	SA9613 解调
4270351/91B9905 中频放大	IX0238CEZZ 场扫描输出	SA9870 解码
4370341/90M9919 中频处理	IX0241CE 音频控制	SAA1250 红外遥控信号发射
4580D 双运算放大	IX0245CE 微处理	SAA1280 微处理
47C1638AN-U337 微处理	IX0246CE 双向比较放大	SAA1290 微处理
47C1638AU-353 微处理	IX0247CE 开关电源稳压	SAA1293 微处理
47C432GP 微处理	IX0250CE 音频功率放大	SAA1300 调谐切换
47C433AN-3888 微处理	IX0261CE 图像、伴音中频放大	SAA1351 微处理
49/4CR1A 中频放大	IX0304CE 色度解码及行场扫描处理	SAA3007 红外遥控信号发射
5G052 发光二极管四位显示驱动	IX0304CEZZ 色度解码及行场扫描处理	SAA3010T 红外遥控信号发射
5G24 运算放大	IX0308CE 开关电源厚膜	SAA3028 代码转换
5W01 双运算放大	IX0310PAZZ 红外遥控信号接收	SAA4955TJ 存储
649/CRIA70612 中频放大	IX0323CE 开关电源稳压	SAA4956TJ 存储
673/3CR2A 多模转换	IX0324CEN 视频、色度及行场扫描信号处理	SAA4961 梳状滤波
74HC04 逻辑与非门	IX0365CE 伴音功率放大	SAA4977H 视频信号处理
74HC04D 六反相	IX0371GE 磁头控制	SAA4981 压缩处理 16:9
74HC123 单稳态	IX0388CE 中频放大	SAA4991WP 扫描转换
74HC125 端口功能扩展	IX0411CEN1 微处理	SAA5243 电视信号处理
74HC14N 六反相	IX0412CE 字符发生	SAA5246 电视信号处理
74HC157A 多路转换	IX0438CE 红外遥控信号选台	SAA5246A 电视信号处理
74HC165 移相寄存	IX0439CE 存储	SAA5261 电视信号处理
74HC245 总线收发	IX0442CE 微处理	SAA5281ZP 电视信号处理
74HC32 或门四 2 输入	IX0464CE 图像、伴音中频放大	SAA5284 电视信号处理
74HC374 八 D 触发	IX0464CEZZ 图像中频放大	SAA5290ZP 微处理
74HC573D 存储	IX0479GEZZ 计数控制	SAA5297 微处理
74HCT157 多路转换双输入	IX0508CE 开关电源稳压	SAA5565PS 微处理
74HCT4046A 压控振荡	IX0512 开关电源厚膜	SAA5700GP 色度解码
74HCT4538D 单稳态	IX0579GE 微处理	SAA7121H 视频信号处理
74HCT4538N 触发脉冲	IX0580GD 单片语音录放	SAA7185 数/模转换
74HCT86D 异或门四 2 输入	IX0581GE 微处理	SAA7280 音频解码
74HCU04 与非门	IX0602CE 图像、伴音中频行场扫描信号处理	SAA7282ZP/M3 音频解码
74LS125 端口功能扩展	IX0603CE 视频、色度信号处理	SAA7283 丽音解码
74LS373 锁存	IX0605CE 微处理	SAA7283ZP 丽音解码
74LS393 计数双四位二进制	IX0607CE 电子开关切换	SAA7320 数/模转换
74LS74 双 D 触发	IX0614CE 红外遥控信号接收	SAA7327 数字信号处理
78014DFP 系统控制处理	IX0640CE 场扫描输出	SAA7345GP/85 数字信号处理

811N 伴音阻容偏置	IX0689CE 开关电源稳压	SAA7372GP 数字信号处理
83D33 压控振荡	IX0711CEN1 图像伴音中频放大	SAA9042 多标准图文信号处理
87C52 微处理	IX0712CEN1 亮度、同步分离及行场扫描处理	SAA9050 色度解码
87CK38N-3584 微处理	IX0715CE 存储	SAA9051 色度解码
87CK38N-3627 微处理	IX0718CE 中频信号处理	SAA9055 色度解码
89C52 系统控制处理	IX0733PA 红外遥控信号发射	SAA9057A 时钟信号发生
89C55 系统控制处理	IX0736CE 图像中频放大	SAA9058 取样变换
93C66 电可改写编程只读存储	IX0773CE 红外遥控信号发射	SAA9060 数/模转换
93LC56 电可改写编程存储	IX0776CE 伴音混频	SAA9068 画中画控制
9821K03 系统控制	IX0812CE 开关电源厚膜	SAA9069 数字信号处理
A1642P 背景歌声消除	IX0823GE 微处理	SAA9079 数/模转换
A701 红外遥控信号接收	IX0875CE 开关电源厚膜	SAA9860 音频信号处理
A7950 场频识别	IX0933CE 微处理	SAB3013 扩展
A8772AN 色差信号延迟处理	IX0948CE 场扫描输出	SAB3035 频率同步环路控制
A9109 功率放大	IX0969 色度、亮度信号处理	SAB9077H 画中画控制
AAB 电源	IX0981CEN1 微处理	SAF1032P 红外接收译码与发射
ACA650 色度信号解调	IX0981GE 伺服控制接口	SAS560S 触摸开关
ACFP2 色度、亮度信号分离	IX1194CEN2 微处理	SB7700ML 解码
ACP2371 多伴音、多语言改善	IX1461GE 射频前置放大	SB7800ML 解码
ACVP2205 色度、亮度信号分离	IX1463GE 误差信号发生	SB7830ML 解码
AD1853 立体声数/模转换	IX1473GE 伺服控制	SBX1692-01 梳状滤波
AD1858 音频解调	IX1474GE 解码、纠错	SBX1765 梳状滤波
AD722 视频编码	IX1504AF 状态控制	SBX1836-01 色度、亮度信号分离
ADC2300E 音频数/模转换	IX1763CEN1 视频、色度及行场扫描信号处理	SBX1981-11 红外遥控信号接收
ADC2300J 音频数/模转换	IX1807CE 微处理	SBX-F201A 中放组件
ADC2310E 音频数/模转换	IX2164CE 微处理	SBX-M002A 选台组件
ADV7172 视频编码	IX2249AF 系统控制处理	SC424689FU 系统控制、显示驱动
ADV7175A 视频编码	IX2287CE 存储	SC430402CFC 微处理
AE31201 频率显示	IX2341AF 伺服控制	SC440301FU 系统控制、显示驱动
AJ7080 射频调制	IX2372CE 微处理	SC608 自动频率微调
AK4321-VF-E1 音频数/模转换	IX2915CE 色度、亮度及行场扫描信号处理	SDA5273S 色度解码
AN1319 双高速电压比较	IX3081CE2 微处理	SDA9086-2 画中画锁相环
AN1358S 双运算放大	IZ0052CE 字符信号处理	SDA9087-5 数/模转换
AN1393 双运算放大	IZ0055CE 音频控制	SDA9087XGEG 数/模转换
AN1431T 稳压电源	IZ0068CE 视频缓冲放大	SDA9088-2 画中画信号处理
AN1452 音频前置放大	JCE4501 数/模转换	SDA9089XGEG 画中画信号处理
AN1458S 双运算放大	JLC1562BF 输入/输出扩展接口	SDA9187-2X 数/模转换
AN206 伴音中频及前置放大	JQ5544H 电子石英闹钟	SDA9188/3X 画中画信号处理
AN222 自动频率控制	JRC4555D 双运算放大	SDA9189 画中画信号处理

AN236 副载波信号处理	JRC6308B 话筒信号放大	SDA9189XGEA132 画中画信号处理
AN239Q 图像、伴音中频放大	JU0005 视频输出厚膜	SDA9205 数/模转换
AN247P 图像中频放大、AGC 控制	JU0006 音质改善	SDA9220 存储
AN253P 调频/调幅中频放大	JU0026 电源稳压厚膜	SDA9251 存储
AN262 音频前置放大	JU0027 视频输出厚膜	SDA9257 时钟信号发生
AN2661NK 视频信号处理	JU0114 开关电源稳压厚膜	SDA9280 显示处理
AN2663K 视频信号处理	K2959M 图像中频滤波	SDA9288X 画中画信号处理
AN272 音频功率放大	K5T8257B 存储	SDA9290 图像信号处理
AN2751FAP 视频信号处理	K6259K 滤波	SDA9361 偏转控制
AN281 色度解码	K6265K 滤波	SDA9400 偏转控制
AN2870FC 多功能控制	K6283K 图像中频特性形成	SE013E 电源取样误差
AN295 行、场扫描信号处理	K9450M 伴音中频带通滤波	SE090 电源取样误差
AN301 伺服控制	KA2101 伴音中频放大/鉴频及前置放大	SE105 电源取样误差
AN305 视频自动增益控制	KA2103L 伴音静音	SE110N 电源取样误差
AN306 色度自动相位控制	KA2107 音频控制	SE115N 电源取样误差
AN318 直流伺服控制	KA2131 场扫描输出	SE116 电源取样误差
AN320 频率控制、调谐显示驱动	KA2133 行、场扫描信号处理	SE117M 电源取样误差
AN3215K 视频信号处理	KA2134 行、场扫描信号处理	SE120 电源取样误差
AN3215S 视频信号处理	KA2140B 视频信号放大 130MHz	SE130 电源取样误差
AN3224K 磁头信号记录放大	KA2141 视频信号放大 85MHz	SE135N 电源取样误差
AN3248NK 亮度信号记录、重放处理	KA2143B 视频信号处理 110MHz	SE139N 电源取样误差
AN331 视频信号处理	KA2182 红外遥控信号接收	SE140 电源取样误差
AN3311K 磁头信号放大	KA2192B 切换开关	SECL810 音频信号控制
AN3313 磁头信号放大	KA2194D 视频编码	SF1166 行扫描信号处理
AN3321S 录像重放信号处理	KA2198BD 视频编码	SF1205 调频/调幅中频放大
AN3331K 磁头信号处理	KA2202 伴音中频放大、鉴频及功率放大	SF214 音频功率放大
AN3337NSB 磁头信号放大	KA2203 音频功率放大 1.2W	SF357 运算放大
AN3380K 磁头信号处理	KA2204 音频功率放大 6W	SF404 音频功率放大
AN3386NK 磁头信号处理	KA2206B 双声道音频功率放大	SF810 音频功率放大
AN3495K 色度、亮度信号降噪	KA2209 双声道功率放大	SFH615A-3 光电耦合
AN355 伴音中频放大、检波	KA2211 双声道音频功率放大	SG3524 开关电源稳压
AN3581S 视频驱动	KA2213 单片录、放音	SG3525A 开关电源稳压
AN366 调频/调幅中频放大	KA22131 双声道前置放大	SKP1103S 微处理
AN3791 移位控制	KA22233 双声道三段显示均衡	SKW01-829A2202 微处理
AN3792 磁鼓伺服控制接口	KA2241B 双声道均衡放大	SL1274 数码显示驱动
AN3795 主轴伺服控制接口	KA22421 调幅接收	SL315 调频/调谐及中频放大
AN3814K 电机驱动	KA22429 调频接收	SL322 发光二极管显示驱动
AN4265 音频功率放大	KA2243 调频/调幅中频放大	SL33 音频功率放大
AN4558 运算放大	KA2244 调频中频放大	SL345 音频功率放大

AN5010 电子选台	KA2248 调幅/调谐及中频放大	SL349 音频功率放大
AN5011 电子选台	KA22686 伴音信号处理	SL36 双声道音频功率放大
AN5015K 电子选台	KA2418 铃声放大	SM5840CS 数字滤波
AN5020 红外遥控信号接收	KA2500 视频信号放大	SM5856AIF 防震控制
AN5025S 红外遥控信号接收	KA2504 视频信号放大 85MHz	SM5871A 数/模转换
AN5026K 红外遥控信号接收	KA2507 电子开关切换	SM5875BM 数/模转换
AN5031 电调谐控制	KA2913A 图像、伴音中频放大	SM5876AM 数/模转换
AN5034 调谐控制	KA2915 图像、伴音中频放大	SMM201N 微处理
AN5036 调谐控制	KA2918D 视频编码	SMR62000 开关电源厚膜
AN5043 调谐控制	KA2919 图像、伴音中频放大	SN103832APG 选择转换
AN5071 频段转换	KA2922 图像、伴音中频放大	SN74HC138ANS 地址解码
AN5095K 电视信号处理	KA2924 图像、伴音中频放大	SN74HC377 八 D 触发
AN5110 图像中频放大	KA2S0680 电源厚膜	SN74HCU04 时钟信号发生
AN5130 图像中频、视频检波放大	KA331 频率转换	SN74LS221N 行线性校正
AN5138NK 图像、伴音中频放大	KA3524 脉宽调制	SN76003ND 场扫描输出
AN5156K 电视信号处理	KA3882 开关电源控制	SN76013 场扫描输出
AN5177NK 图像、伴音中频放大	KA7226 双声道均衡放大	SN76298N 色度信号放大、振荡
AN5179K 图像、伴音中频放大	KA7630 开关电源控制	SN94096N 频道选择
AN5183K 中频信号处理	KA8302 伺服控制	SNY425 数/模转换
AN5195K 中频、色度、扫描信号处理	KA8309B 伺服控制	SP928 射频电源及充电控制
AN5215 伴音信号处理	KA8310 电机驱动	SPS410-1 红外遥控信号接收
AN5222 伴音中频放大	KA8330 电机驱动	SPS415-1 红外遥控信号接收
AN5250 伴音中频放大、鉴频及功率放大	KA9201Q 伺服控制	SPU2220 色度信号处理
AN5262 音频前置放大	KA9220 伺服控制	SRM6116 存储
AN5265 音频功率放大	KA9258D 伺服驱动	SRS5250S 音频信号处理
AN5270 音频功率放大	KA9259 伺服驱动	SS133P3720 伺服处理
AN5273 双声道音频功率放大	KAIDA8803 微处理	SSA9058 取样交换
AN5274 双声道音频功率放大	KB2502 视频信号放大	SSHK315-03 数据处理
AN5275 中置、3D 放大	KB2511B 偏转信号处理	SSM2250 音频功率放大
AN5285K 双声道前置放大	KB9223 伺服控制	ST13400 解码
AN5295NK 音频信号切换	KC581C 场扫描输出	ST24C01B1 存储
AN5312 视频、色度信号处理	KC582C 开关电源稳压	ST24C02 存储
AN5313NK 视频、色度信号处理	KCM201 微处理	ST275 微处理
AN5342 图像水平轮廓校正	KD12D 报警	ST63156 微处理
AN5342FB 水平清晰度控制	KD167 音乐发光	ST6356B1 微处理
AN5344FBP 色度信号处理	KD8801 微处理	ST6367B1/FCB 微处理
AN5348K 人工智能信号处理	KD9217 存储	ST6368 微处理
AN5385K 色差信号放大	KD9300 音乐模拟	ST6369 微处理
AN5410 行、场扫描信号处理	KD9626A 微处理	ST6371 微处理

AN5421 同步检测	KDA0316LN 数/模转换	ST6378B4 微处理
AN5422 行、场扫描信号处理	KIA324P 四运算放大	ST7272N5B1 微处理
AN5512 场扫描输出	KIA4558 双运算放大	ST80000D 电源控制
AN5515 场扫描输出	KIA6003 调频中频放大	ST92196 微处理
AN5520 伴音中频放大及鉴频	KIA6043S 立体声解码	ST9291 微处理
AN5521 场扫描输出	KIA6280H 双声道音频功率放大	STA441C 场扫描输出厚膜
AN5532 场扫描输出	KIA9127F 调频/调幅收音	STA8012 开关电源稳压
AN5534 场扫描输出	KM3509F 主轴电机驱动	STC6311 键控操作及显示驱动
AN5551 枕形校正	KM416C256BLJ-7 动态随机存储	STK2250 双声道音频功率放大
AN5560 场频识别	KM44C1000B 语音存储	STK392-110 会聚校正放大
AN5600K 中频、亮度、色度及扫描信号处理	KM68FS1000TGI-12 存储	STK4028V 音频功率放大 30W
AN5601K 视频、色度、同步信号处理	KON266 微处理	STK4036V 音频功率放大 50W
AN5607K 视频、色度、行场扫描信号处理	KS5308 微处理	STK4038XI 音频功率放大 60W
AN5615 视频信号处理	KS56C820-69A 系统控制处理	STK4151 双声道音频功率放大
AN5620X 色度信号处理	KS57C2304 微处理	STK4171-2S 音频功率放大
AN5621 场扫描输出	KS5822 双音频、脉冲拨号	STK4191 双声道音频功率放大 50W
AN5625 色度信号处理	KS5990B 数字信号处理	STK420 音频功率放大
AN5633K 色度信号处理	KS88C0016 系统控制处理	STK4231 双声道音频功率放大 100W×2
AN5635 色度解码	KS88C8424-13 微处理	STK4274 音频功率放大
AN5635NS 色度解码	KS9211B 数字信号处理	STK430 双声道音频功率放大
AN5637 色度解码、亮度延迟	KS9241 电可改写编程只读存储	STK433-105 双声道音频功率放大
AN5650 同步信号分离	KS9282B 数字信号处理	STK4352 双声道音频功率放大 7W×2
AN5682K 基色电子开关切换	KS9283 数字信号处理	STK436A 双声道音频功率放大
AN5693K 视频、色度、行场扫描信号处理	KS9284 数字信号处理	STK437 双声道音频功率放大
AN5712 图像中频放大、AGC 控制	KT8554N 编码、解码	STK4833 双声道音频功率放大 25W×2
AN5722 图像中频放大、检波	KY88C93 微处理	STK4843 双声道音频功率放大 30W×2
AN5732 伴音中频放大、鉴频	KY88C94 微处理	STK4863 双声道音频功率放大 35W×2
AN5743 音频功率放大	L296 开关电源调整	STK4913 双声道音频功率放大 50W×2
AN5750 行自动频率控制及振荡	L4960 开关电源稳压	STK5325 电源稳压
AN5757S 行扫描电源电压控制	L4962 开关电源稳压	STK5338 电源稳压
AN5762 场扫描振荡、输出	L4970A 开关电源稳压	STK5340 电源稳压
AN5764 光栅水平位置控制	L4974A 开关电源稳压	STK5372 电源稳压
AN5765 电源稳压控制	L4990 开关电源稳压	STK5391 电源稳压
AN5767 同步信号处理	L64020 视频、音频解码	STK5392 电源稳压
AN5768 光栅倾斜校正控制	L7106 模/数转换 31/2 位	STK5421 电源稳压
AN5769 行、场会聚控制	L7129 数/模转换 41/2 位	STK5471 电源稳压
AN5790N 行扫描信号处理	L7660 电压转换	STK7216 电源稳压
AN5791 同步脉冲相位与脉宽调整	L78LR05 复位电源稳压+5V	STK7308 电源稳压
AN5803 双声道立体声解调	L78MR05 复位电源稳压+5V	STK7358 电源稳压

AN5836 双声道前置放大	L78VR05 复位电源稳压+5V	STK792-210 场扫描输出
AN5858K 视频信号控制	LA1111P 音频放大	STP2740 电子闹钟
AN5862 视频信号控制	LA1132 调幅/调谐及中频放大	STR1229 电源稳压
AN5862S-E1 视频信号开关控制	LA1135 调幅收音	STR1816 电源稳压
AN5870K 模拟信号切换	LA1150N 伴音信号检测	STR30112 电源稳压
AN5891K 音频信号处理	LA1178M 调频前置放大	STR3050 复位电源稳压
AN614 行枕形校正	LA1210 调频/调幅中频放大	STR4090 开关电源稳压
AN6210 双声道前置放大	LA1231N 调频中频放大	STR4090S 开关电源稳压
AN6306S 亮度信号处理	LA1240 调幅调谐	STR41090 开关电源稳压
AN6308 模拟电子开关	LA1245 调幅调谐	STR4211 开关电源稳压
AN6327 视频重放信号处理	LA1260 调频/调幅中频放大	STR440 开关电源稳压
AN6341N 伺服控制	LA1265 调频/调幅中频放大	STR451 开关电源稳压
AN6342N 基准分频	LA1267S 调频/调幅中频放大	STR456A 开关电源稳压
AN6344 伺服控制	LA1357N 图像中频放大、检波、视频放大	STR50103 开关电源稳压
AN6345 分频	LA1362 音频信号处理	STR50115 开关电源稳压
AN6346N 磁鼓伺服控制	LA1368 色度信号处理	STR50213 开关电源稳压
AN6350 磁鼓伺服控制	LA1387 行、场扫描信号处理	STR5312 开关电源稳压
AN6357N 主轴接口	LA1460 行、场扫描信号处理	STR54041 开关电源稳压
AN6361N 色度信号处理	LA1816 单片收音	STR5412 开关电源稳压
AN6367NK 色度信号处理	LA1835 调频/调幅中频放大	STR55041M 开关电源稳压
AN6371S 自动相位控制	LA2000 自动选曲	STR5532 双运算放大
AN6387 电机伺服控制	LA2110 调频噪声抑制	STR58041 开关电源稳压
AN6550 卡拉 OK 音频放大	LA2600 双声道电子音量控制	STR6020 开关电源稳压
AN6554 四运算放大	LA2746 杜比降噪	STR6020S 开关电源稳压
AN6561 双运算放大	LA2785 音频解码	STR6307 开关电源稳压
AN6562SG 双运算放大	LA3160 双声道均衡放大	STR6308 开关电源稳压
AN6609N 电机驱动	LA3220 双声道前置放大	STR6601 开关电源稳压
AN6612 电机稳速控制	LA3225T 双声道前置放大	STR80145A 整流开关
AN6650 电机速度控制	LA3301 调频立体声解码	STR81145 整流开关
AN6651 电机速度控制	LA3361 调频立体声解码	STR81145A 开关电源稳压
AN6652 电机稳速控制	LA3370 调频立体声解码	STR83159 开关电源稳压
AN6875 发光二极管五位显示驱动	LA3410 调频立体声解码	STR-D1005T 开关电源稳压
AN6877 发光二极管七位显示驱动	LA3430 调频立体声解码	STR-D1806 开关电源稳压
AN6884 发光二极管五位显示驱动	LA3600 音调补偿五段	STR-D1816 开关电源稳压
AN6886 发光二极管五位显示驱动	LA4030P 音频功率放大	STR-D4412 开关电源稳压
AN6888 发光二极管显示驱动	LA4100 音频功率放大 1W	STR-D6009E 开关电源稳压
AN6914 双电压比较	LA4108 双声道音频功率放大	STR-F6653 开关电源稳压
AN7085N5 单片录、放音	LA4110 音频功率放大	STR-F6656 开关电源稳压
AN7105 双声道音频功率放大	LA4126 双声道音频功率放大	STR-F6707 开关电源稳压

AN7106K 双声道音频功率放大	LA4135 音频功率放大	STR-G8658 开关电源稳压
AN7108 单片立体声放音	LA4137 音频功率放大	STR-M51213 开关电源稳压
AN710S 单片放音	LA4160 音频功率放大	STR-M6559LF 开关电源稳压
AN7110E 音频功率放大	LA4162 音频功率放大	STR-M6821A 开关电源稳压
AN7114 音频功率放大	LA4165M 单片录、放音	STR-M6838F04 开关电源稳压
AN7116 音频功率放大	LA4177 双声道音频功率放大	STR-S5941 开关电源稳压
AN7118 双声道音频功率放大	LA4180 双声道音频功率放大	STR-S6308 开关电源稳压
AN7118S 双声道音频功率放大	LA4185T 双声道音频功率放大	STR-S6309 开关电源稳压
AN7120 音频功率放大	LA4192 双声道音频功率放大	STR-S6545 开关电源稳压
AN7124 双声道音频功率放大	LA4195T 双声道音频功率放大	STR-S6709 开关电源稳压
AN7145 双声道音频功率放大	LA4200 音频功率放大 1.5W	STR-Z2152 开关电源稳压
AN7148 双声道音频功率放大	LA4225 音频功率放大 5W	STR-Z3302 开关电源稳压
AN7158N 音频功率放大 7.5W×2	LA4230 音频功率放大 6W	STR-Z4302A 开关电源稳压
AN7161N 音频功率放大	LA4261 双声道音频功率放大	STV0117A 视频编码
AN7164 双声道音频功率放大	LA4275 音频功率放大	STV2116 视频、色度及行场扫描信号处理
AN7171NK 音频功率放大	LA4280 双声道音频功率放大	STV2118B 色度、亮度、偏转信号处理
AN7205 调频/调谐及高频放大	LA4282 双声道音频功率放大 10W×2	STV2180A-BC 延迟
AN7220 调频/调幅中频放大	LA4287 音频功率放大	STV2216-2B 色度解码、行场扫描信号处理
AN7222 调频/调幅中频放大	LA4289 音频功率放大	STV2246 电视信号处理
AN7223 调频/调幅中频放大	LA4422 音频功率放大 5.8W	STV6886 偏转信号处理
AN7226 调频/调幅中频放大	LA4430 音频功率放大 4.5W	STV7778S 偏转信号处理
AN7256 调频/调谐及中频放大	LA4440 双声道音频功率放大	STV8203 音频解调
AN7311 双声道前置放大	LA4445 双声道音频功率放大	STV8224A2 中频放大、检波
AN7312 双声道前置放大	LA4461 音频功率放大	STV8224B 中频放大
AN7315 双声道前置放大	LA4470 音频功率放大 20W	STV9306 场扫描输出及校正
AN7315S 双声道前置放大	LA4471 音频功率放大 20W	STV9379 场扫描输出
AN7320 音频前置放大	LA4475 音频功率放大 20W	STV9380 场扫描输出
AN7396K 双声道前置放大	LA4505 双声道音频功率放大	STV9420 屏幕显示控制
AN7397K 双声道前置放大	LA4507 双声道音频功率放大	STV9421 屏幕显示控制
AN7410 调频立体声多路解码	LA4508 双声道音频功率放大 8.5W×2	STV9422 屏幕显示控制
AN7414 调频立体声解码	LA4510 音频功率放大	STV9427 屏幕显示控制
AN7420N 调频立体声解码	LA4520 单片放音	STV9428 屏幕显示控制
AN7470 调频立体声解码	LA4533M 双声道音频功率放大	STV9429 屏幕显示控制
AN7805 三端电源稳压+5V/1A	LA4570 双声道音频功率放大	SUMMA-V2 中频放大
AN7806 三端电源稳压+6V/1A	LA4581MB 双声道音频功率放大	SV05D00A 开关电源稳压
AN7807 三端电源稳压+7V/1A	LA4582C 双声道音频功率放大	SVD1810 数字信号处理
AN7808 三端电源稳压+8V/1A	LA4585M 单片放音	SVD1811 音频、视频解码
AN7809 电源稳压+9V/1A	LA5112 电源稳压	T1007 六反相
AN7810 三端电源稳压+10V/1A	LA5521D 电机调速控制	T1138 多路解调 3-8 线

AN7812 三端电源稳压+12V/1A	LA5522 电机转速控制	T1400 显示驱动
AN7815 三端电源稳压+15V/1A	LA5602 复位电源稳压	T4002 或非门四 2 输入
AN7818 三端电源稳压+18V/1A	LA5667 复位电源稳压	T4003 与非门四 2 输入
AN7820 三端电源稳压+20V/1A	LA6324 四运算放大	T4005 六反相
AN7824 三端电源稳压+24V/1A	LA6358 双运算放大	T4009 与门四 2 输入
AN78L05 三端电源稳压+5V/0.1A	LA6358S 双运算放大	T4012 与非门三 3 输入
AN78L06 三端电源稳压+6V/0.1A	LA6393D 双运算放大	T4015 与门三 3 输入
AN78L08 三端电源稳压+8V/0.1A	LA6458S 双运算放大	T4021 与门二 4 输入
AN78L09 三端电源稳压+9V/0.1A	LA6510 双向电机驱动	T4026 与非门四 2 输入
AN78L10 三端电源稳压+10V/0.1A	LA6515 音频功率放大	T4027 或非门三 3 输入
AN78L12 三端电源稳压+12V/0.1A	LA6531 伺服驱动	T4028 或非门四 2 输入
AN78L15 三端电源稳压+15V/0.1A	LA7007S 磁头信号放大	T4031 与非门双 4 输入
AN78L18 三端电源稳压+18V/0.1A	LA7016 电子开关切换	T4037 与非门四 2 输入
AN78L20 三端电源稳压+20V/0.1A	LA7020 亮度信号处理	T4047 解码、驱动 BCD-7 段
AN78L24 三端电源稳压+24V/0.1A	LA7025 亮度信号处理	T4055 与或非门二 4 输入
AN78M05 三端电源稳压+5V/0.5A	LA7034 亮度信号处理	T4085 四位大小比较
AN78M06 三端电源稳压+6V/0.5A	LA7035 色度信号处理	T4138 解码、解调 3-8 线
AN78M08 三端电源稳压+8V/0.5A	LA7040 录、放音处理	T4157 数据选择四位 2 选 1
AN78M09 三端电源稳压+9V/0.5A	LA7042 音频信号处理	T51390ASP 视频、解码及行场扫描信号处理
AN78M10 三端电源稳压+10V/0.5A	LA7048 放音处理	T51496 音频、视频信号处理
AN78M12 三端电源稳压+12V/0.5A	LA7051 视频变换	T591616AFT12 动态随机存储
AN78M15 三端固定式稳压+15V/0.5A	LA7053 图像、伴音信号处理	TA1200N 视频信号边缘校正
AN78M18 三端电源稳压+18V/0.5A	LA7054 射频变换	TA1215AN 视频信号处理
AN78M20 三端电源稳压+20V/0.5A	LA7090 音频功率放大	TA1216AN 音频信号处理
AN78M24 三端电源稳压+24V/0.5A	LA7116 伺服控制接口	TA1218N 音频、视频切换
AN7905 三端电源稳压-5V/1A	LA7124 伺服信号放大	TA1219AN 音频、视频切换
AN7906 三端电源稳压-6V/1A	LA7151 电子开关切换	TA1222AN 视频、色度及行场扫描信号处理
AN7908T 三端电源稳压-8V/1A	LA7210 同步检测	TA1226N 亮度瞬态校正
AN7909T 三端电源稳压-9V/1A	LA7212 同步检波	TA1227AN 视频、解码及行场扫描信号处理
AN7910T 三端电源稳压-10V/1A	LA7217 同步信号分离	TA1229N 色度解码
AN7912 三端电源稳压-12V/1A	LA7221 电子开关转换	TA1236F 伺服控制
AN7915 三端电源稳压-15V/1A	LA7222 电子开关切换	TA1253FN 伺服控制
AN7918 三端电源稳压-18V/1A	LA7285 音频信号处理	TA1259N 视频、解码及行场扫描信号处理
AN7920 三端电源稳压-20V/1A	LA7297 音频信号处理	TA1270BF 视频、色度信号处理
AN7924 三端电源稳压-24V/1A	LA7311 信号检测	TA1276AN 视频、解码及行场扫描信号处理
AN79L05 三端电源稳压-5V/0.1A	LA7320 磁头信号放大	TA1300AN 行、场振荡
AN79L06 三端电源稳压-6V/0.1A	LA7323 亮度信号处理	TA1316AN 逐行倍场扫描
AN79L08 三端电源稳压-8V/0.1A	LA7326 亮度信号处理	TA2002F 前置放大
AN79L09 三端电源稳压-9V/0.1A	LA7330 色度信号处理	TA2009P 数字滤波

AN79L10 三端电源稳压-10V/0.1A	LA7332 色度信号处理	TA2047N 模拟滤波
AN79L12 三端电源稳压-12V/0.1A	LA7391 色度、亮度信号处理	TA2092N 伺服驱动
AN79L15 三端电源稳压-15V/0.1A	LA7406 画中画接口	TA2109F 伺服控制
AN79L18 三端电源稳压-18V/0.1A	LA7509 中频调制	TA2136N 音频信号处理
AN79L20 三端电源稳压-20V/0.1A	LA7510 伴音准分离检波	TA24C24 存储
AN79L24 三端电源稳压-24V/0.1A	LA7520 视频、伴音中频放大	TA7060AP 中频放大
AN79M05 三端电源稳压-5V/0.5A	LA7522 图像中频放大、伴音解调	TA7070P 自动频率调谐
AN79M06 三端电源稳压-6V/0.5A	LA7530N 中频信号处理	TA7073P 伴音中频放大、鉴频及音频功率放
AN79M08 三端电源稳压-8V/0.5A	LA7550H 中频信号处理	大
AN79M09 三端电源稳压-9V/0.5A	LA7555 中频信号处理	TA7074P 图像中频放大
AN79M10 三端电源稳压-10V/0.5A	LA7566 中频信号处理	TA7076P 视频信号检波
AN79M12 三端电源稳压-12V/0.5A	LA7575 中频信号处理	TA71147 存储控制
AN79M15 三端电源稳压-15V/0.5A	LA7576 解调	TA7120 音频前置放大
AN79M18 三端电源稳压-18V/0.5A	LA7577N 中频信号处理	TA7124P 图像中频放大
AN79M20 三端电源稳压-20V/0.5A	LA7640 色度、亮度解调	TA7129P 电机驱动
AN79M24 三端电源稳压-24V/0.5A	LA7642 色度解调	TA7130P 调频中频放大
AN8028 自激式开关电源控制	LA7680 中频信号处理	TA7137P 音频前置放大
AN8270K 主轴电机控制	LA76810 电视信号处理	TA7146P 伴音中频放大、音频前置放大
AN8280 电机驱动	LA76820 电视信号处理	TA7148P 色度信号处理
AN8281S 电机驱动	LA76832 电视信号处理	TA7149P 色度信号控制
AN8290S 主轴电机驱动	LA7685J 电视信号处理	TA7161P 色度解码
AN8355S 条形码扫描接收	LA7687A 视频、色度、中频及行场扫描信号处	TA7162P 图像、伴音中频放大
AN8370S 光电伺服控制	理	TA7174P 视频检波、AGC 与 AFT
AN8373S 射频伺服处理	LA7688A 视频、解码、中频及行场扫描信号处	TA7177P 调谐选台
AN8375S 伺服处理	理	TA7178P 调谐选台
AN8389S-E1 电机驱动	LA7800 行、场扫描信号处理	TA7193P 色度信号处理
AN8480NSB 主轴电机驱动	LA7801 行、场扫描信号处理	TA7200P 音频功率放大 3.3W
AN8481SB-E1 主轴电机驱动	LA7802 行、场扫描信号处理	TA7204P 音频功率放大
AN8482SB 主轴电机驱动	LA7806 行、场扫描信号处理	TA7205 音频功率放大
AN8623FBQ 主轴伺服处理	LA7810 频段转换	TA7207P 音频功率放大
AN8788FB 电机驱动	LA7820 行、场扫描振荡	TA7215P 双声道音频功率放大
AN8802CE1V 伺服处理	LA7833 场扫描输出	TA7222AP 音频功率放大
AN8813NSBS 主轴电机驱动	LA7837 场扫描输出	TA7223P 音频功率放大
AN8819NFB 伺服驱动、直流交换	LA7840 场扫描输出	TA7229P 双声道音频功率放大
AN8824FBQ 前置放大	LA7845 场扫描输出	TA7230P 音频功率放大 2.4W×2
AN8825NFHQ-V 聚焦、循迹误差处理	LA7846N 场扫描输出	TA7232P 双声道音频功率放大
AN8831SC 视频预视放	LA7852 行、场扫描信号处理	TA7233P 双声道音频功率放大
AN8832SB-E1 射频放大、伺服处理	LA7856A 行扫描信号处理	TA7237AP 双声道音频功率放大
AN8837SB-E1 伺服处理	LA7860 行、场振荡	TA7240P 双声道音频功率放大

AN89C2051-24PC 微处理	LA7910 频段转换	TA7241AP 双声道音频功率放大
APU2400U 音频信号处理	LA7912 自动频率控制	TA7250BP 音频功率放大 23W
APU2470 音频信号处理	LA7913 频段转换	TA7251BP 音频功率放大 23W
AS4C14405-60JC 动态随机存储 1M×4	LA7920 频段转换	TA7252P 音频功率放大
AS4C256K16ED-60JC 存储	LA7930 调谐、频段转换	TA7268P 音频功率放大
ASD0204-015 图文控制	LA7935 调谐、频段译码	TA7269P 双声道音频功率放大
ASD0204GF 显示控制	LA7952 视频转换	TA7270P 双声道音频功率放大
AT24C08 存储	LA7954 视频转换	TA7271P 双声道音频功率放大
AT24C08A 存储	LA7975 伴音制式切换	TA7273P 音频功率放大 13W×2
AT24C256-10CI 码片	LA9215 音频放大、静噪逻辑控制	TA7274P 音频功率放大 12W
AT27C010 电可改写编程只读存储	LA9216 音频放大、静噪逻辑控制	TA7275P 音频功率放大 12W
AT27C020 存储	LA9230 模拟信号处理及伺服控制	TA7280P 双声道音频功率放大 5.8W×2
ATMEL834 存储	LA9420M-MT 伺服处理	TA7286P 音频功率放大 4.6W×2
AVM-1 视频信号处理厚膜	LA9425 射频放大	TA7288P 电机驱动
AVM-2 音频信号处理厚膜	LAG665D 单片收音	TA7291SA 电机驱动
AVSIBCP08 倍压整流切换	LAG665F 单片收音	TA7294P 音频功率放大
B0011A 存储	LB1212 三极管阵列	TA7295P 音频功率放大
B1218 电子快门控制	LB1213 三极管阵列	TA7302P 调频中频放大
BA033T 三端电源稳压+3.3V	LB1214 三极管阵列	TA7307P 音频前置放大
BA10324 四运算放大	LB1215 三极管阵列	TA7313AP 音频功率放大
BA10393N 双运算放大	LB1216 三极管阵列	TA7324P 降噪处理
BA1102F 杜比降噪处理	LB1217 三极管阵列	TA7325 双声道前置放大
BA1106F 杜比降噪处理	LB1240 显示驱动	TA7328AP 双声道前置放大
BA12ST 电源稳压	LB1290 液晶显示驱动	TA7331F 音频功率放大
BA1310 调频立体声解码	LB1405 发光二极管五位显示驱动	TA7331P 音频功率放大
BA1332L 调频立体声解码	LB1408 发光二极管七位显示驱动	TA7332P 显示驱动
BA1350 调频立体声解码	LB1409 发光二极管九位显示驱动	TA7335F 调频/调谐及变频
BA1351 调频立体声解码	LB1416 发光二极管五位显示驱动	TA7336P 前置放大
BA1356 调频立体声解码	LB1433N 发光二极管五位显示驱动	TA7337P 伴音解调
BA1360 调频立体声解码	LB1473 发光二极管五位显示驱动	TA7342F 调频立体声解码
BA15218N 双运算放大	LB1638MTE-L 电机驱动	TA7343 电子开关切换
BA225 可触发双单稳态振荡	LB1641 加载电机驱动	TA7347P 电子开关切换
BA302 音频前置放大	LB1854 主轴电机驱动	TA7358F 调频前置放大
BA311 音频前置放大	LB1855N 电机驱动	TA7359P 双声道前置放大
BA313 音频前置放大	LB1896TE-B 主轴电机驱动	TA7366P 发光二极管五位显示驱动
BA3283 单片收音	LB3500 分频	TA7367P 发光二极管十位显示驱动
BA328F 双声道前置放大	LC32464M-80 动态存储	TA7368F 音频功率放大
BA329 双声道前置放大	LC344250Z 动态存储	TA7371AP 调频/调谐及高频放大
BA3304F 录放音前置均衡放大	LC3564SM-10 静态随机存储	TA7373F 调频立体声解码

BA3306 音频、前置放大	LC5872 系统控制处理	TA7374P 三倍频
BA3312N 话筒信号前置放大	LC6527H 红外遥控信号接收	TA7376P 双声道音频功率放大 400mW×2
BA3313L 自动音量控制	LC66304A4935 系统控制处理	TA7378P 调频前置放大
BA3314 话筒信号前置放大	LC66306A4C13 系统控制处理	TA7401AP 调频立体声解码
BA335 自动选曲	LC72130 调谐锁相环	TA7402P 调幅/调谐收音
BA336 自动选曲	LC7218 频率合成	TA7404AP 调频中频放大
BA340 音频前置放大	LC7230 数字调谐微处理	TA7405P 双声道前置放大
BA3402F 双声道前置放大	LC7265 数字显示驱动	TA7409P 调频噪声抑制
BA3404F 自返转放音	LC7267 数字显示驱动	TA7411AP 调频中频放大
BA3416BL 双声道前置放大	LC74401E 画中画处理	TA7413AP 调频立体声解码
BA343 双声道前置放大	LC7441E 画中画处理	TA7417AP 双声道前置放大
BA3503F 双声道前置放大	LC7442 画中画处理	TA7508P 四运算放大
BA3506 单片放音	LC7444 压控振荡	TA75339P 四电压比较
BA3513FS 单片放音	LC7461 红外遥控信号发射	TA75358CP 双运算放大
BA3516 单片放音	LC7462 红外遥控信号发射	TA75393S 双电压比较
BA3706 自动选曲	LC74760M 字符发生	TA75458P 双运算放大
BA3707 录音带曲间检测	LC7480 数/模转换	TA75557S 重放信号放大
BA3812L 五频段音调补偿	LC7510 自动选曲	TA75558P 双运算放大
BA3818F 电压比较运放	LC7515 自动选曲	TA7555P 延时
BA3822LS 双声道五频段显示均衡	LC7517 自动选曲	TA7607P 图像中频放大、检波、预视放
BA3828 电子选台预置	LC7538 电子音量控制	TA7612AP 发光二极管十位显示驱动
BA3880 音频处理	LC7821N 电子开关切换	TA7614AP 调频/调幅中频放大
BA401 调频中频放大	LC78620 数字信号处理	TA7616P 调频收音
BA402 调频中频放大	LC78681 数字音频处理	TA7619AP 频道记忆、控制
BA4110 调频中频放大	LC7870N 视频解码	TA7622AP 色度信号矩阵
BA4234L 调频中频放大	LC7872E 视频解码	TA7630P 直流控制
BA4402 调频调谐收音	LC78815M 数/模转换	TA7641 单片调幅收音
BA4403 调频高频放大、混频、本振	LC7881C 数/模转换	TA7654P 发光二极管五位显示驱动
BA4560 双运算放大	LC78832 数/模转换	TA7658P 双声道前置放大
BA5096 数字混响	LC83025E 数字信号处理	TA7660P 图像中频放大、视频检波
BA5102A 音频功率放大	LC863320A 微处理	TA7664P 伴音中频放大、鉴频及前置放大
BA514 音频功率放大	LC863324 微处理	TA7673P 射频调制
BA516 音频功率放大	LC863348A 微处理	TA7678P 中频放大、鉴频及预视放
BA5208AF 音频功率放大	LC864012L 微处理	TA7680AP 图像、伴音中频放大
BA532 音频功率放大	LC864512 微处理	TA7681AP 图像、伴音中频放大
BA534 音频功率放大	LC864512-5C77 微处理	TA7687AF 调频/调幅中频放大
BA5406 双声道音频功率放大	LC864512A 微处理	TA7688P 单片放音
BA5412 音频功率放大	LC864512V 微处理	TA7698AP 视频、色度及行场扫描信号处理
BA547 音频功率放大 1.5W	LC864525A 微处理	TA7704P 调频中频放大

BA5912AFP-E2 电机驱动、倾斜、加载	LC864912A 微处理	TA7709F 自动换向前置放大
BA5981FP-E2 聚焦、循迹驱动	LC864916A 微处理	TA7738P 单片录、放音
BA5983FB 四通道伺服驱动	LC866232A 微处理	TA7739F 自动换向前置放大
BA5983FM-E2 电机驱动	LC8696232 微处理	TA7747P 调频/调幅收音
BA6104 发光二极管五位显示驱动	LC8992 延迟	TA7750P 音频、视频切换
BA6107A 电机伺服控制	LC89925 延迟	TA7757F 调频/调幅中频放大
BA6109 加载电机驱动	LC89950 延迟	TA7764P 音频控制
BA6125 发光二极管五位显示驱动	LC89978M-TE-L 延迟	TA7765F 调频/调幅中频放大
BA6137 发光二极管五位显示驱动	LC92C44S 存储	TA7766AP 调频立体声解码
BA6191 音频控制	LC9600AM-C 数/模转换	TA7767F 音频功率放大
BA6196FP 伺服驱动	LD3080 行扫描信号处理	TA7769P 双声道音频功率放大
BA6208 电机驱动	LE803 光电耦合	TA7772P 视频信号放大
BA6208D 电机驱动	LE93C46S 电可改写编程只读存储	TA7780N 电机驱动
BA6209 电机驱动	LF347N 话筒信号前置放大	TA7781F 调频/调幅中频放大
BA6209N 双向驱动电机	LF353 双运算放大	TA7787AF 调频/调幅中频放大
BA6209U 电机双向驱动	LH1509NT 色度、亮度及行场扫描信号处理	TA7795F 单片放音
BA6218 加载电机驱动	LH28F400SUT 接口	TA7797P 双声道前置放大
BA6219 电机驱动	LH3561 色度解码	TA8100N 单片调频/调幅收音
BA6219B 电机驱动	LH4501 图像中频放大	TA8105N 双声道前置放大
BA6227 电机稳速控制	LH5047 功能扩展	TA8106F 双声道前置放大
BA6238 电机驱动	LH5048 功能扩展	TA8108AP 调频/调幅中频放大
BA6239 电机双向驱动	LH5048Y 数/模转换	TA8115F 单片放音
BA6239A 电机双向驱动	LH5308AN 存储	TA8116F 调频前置放大
BA6246M 加载、转盘电机驱动	LH5317YD 存储	TA8119P 双声道前置放大
BA6248 电机驱动	LH5512F 高频振荡	TA8122AF 调频/调幅收、录音
BA6286 电机驱动	LH6164AK-70 动态存储	TA8126F 直流转换
BA6287 电机驱动	LH8440 视频信号切换	TA81274 单片收音
BA6290 电机驱动	LM1011N 杜比降噪处理	TA8127N 调频/调幅中频放大
BA6295AFP-E2 加载、倾斜驱动	LM1035 音频信号控制	TA8132F 调频/调幅收音
BA6296FP 电机速度控制	LM1036N 音频信号控制	TA8141S 红外遥控信号接收
BA6297AFP 伺服驱动	LM105 电源稳压	TA8147 音频信号处理
BA6302A 电机伺服控制	LM1112 杜比降噪处理	TA8149N 双声道前置放大
BA6305 控制放大	LM1131 杜比降噪处理	TA8152AFN 电视/调频收音
BA6305F 控制放大	LM1203 视频信号处理	TA8158F 调频收音
BA6308 电子开关切换	LM1204 视频信号处理 150MHz	TA8164P 调频/调幅中频放大
BA6321 电机伺服控制	LM1205 视频信号处理	TA8165P 调频前置放大
BA6392 伺服驱动	LM1207 视频信号处理	TA8173AP 环绕声处理
BA6395 主轴电机驱动	LM1208 视频信号处理	TA8179AN 色度信号处理
BA6396FP 伺服驱动	LM1212 视频信号处理 230MHz	TA8184F 双声道直流音量、平衡、音调控制

BA6411 电机驱动	LM1253A 视频信号处理 180MHz	TA8200AH 双声道音频功率放大
BA6435S 主轴电机驱动	LM1279 视频信号处理 110MHz	TA8207K 双声道音频功率放大
BA6459P1 电机驱动	LM1282 视频信号处理	TA8210AH 双声道音频功率放大
BA6570FP-E2 聚焦、循迹驱动	LM1290 自动同步行扫描	TA8211AH 双声道音频功率放大
BA6664FM 三相主电机驱动	LM1291 自动同步行扫描	TA8213K 音频功率放大
BA6791FP 四通道伺服驱动	LM1295 光栅几何失真校正、场振荡	TA8218H 双声道音频功率放大
BA6796FP 电机驱动	LM1296 光栅几何失真校正、场振荡	TA8256HV 音频功率放大 6W×3
BA6810S 音频显示驱动	LM1391 行扫描信号处理	TA8403K 场扫描信号处理出
BA6844AFP-E2 三相主电机驱动	LM1841 调频中频放大	TA8427K 场扫描输出
BA6849FP 主轴电机驱动	LM1875 音频功率放大	TA8445K 场扫描输出
BA689 发光二极管十二位显示驱动	LM1877 双声道音频功率放大	TA8600 图像 IF 放大/视频检波/准分离伴音
BA6893KE2 直流变换驱动	LM1880 行、场扫描信号处理	TA8603P 图像中频放大/视频检波/伴音解调
BA6956AN 加载电机驱动	LM1881N 同步信号分离	TA8605N 亮度信号处理
BA6993 双运算放大	LM1894 动态降噪	TA8611AN 图像、伴音中频放大
BA7001 音频切换	LM2002 音频功率放大	TA8615 制式控制
BA7004 测试信号发生	LM2202 视频信号处理 230MHz	TA8616N 色度解码
BA7005AL 射频调制	LM2402 视频信号输出	TA8619 色度解码
BA7007 信号检测	LM2407 视频信号输出	TA8628N 电子开关切换
BA7021 视频信号选择	LM2419 视频信号输出 65MHz	TA8632N 色度信号处理
BA7024 视频信号测试	LM2439 视频信号输出	TA8644N 色度信号记录、重放处理
BA7025L 信号检测	LM2453 视频信号输出	TA8648N 图像中频放大/视频检波/伴音鉴频
BA7042 振荡	LM2577 稳压	TA8653N 视频、色度及行场扫描信号处理
BA7047 调频检波	LM2595 直流变换	TA8654N 电视信号处理
BA7048N 包络信号检测	LM270H 自动增益及静噪控制	TA8655AN 电视信号处理
BA7106LS 检测信号控制	LM2808N 伴音中频放大、鉴频及功率放大	TA8659N 电视信号处理
BA7180FS 磁头信号放大	LM2904 双运算放大	TA8682N 电视信号切换
BA7212S 磁头信号放大	LM3065N 伴音中频放大、鉴频及前置放大	TA8690AN 电视信号处理
BA7253S 磁头信号放大	LM3089 调频中频放大	TA8691N 电视信号单片处理
BA7254S 四磁头信号放大	LM311N 电压比较运放	TA8701 视频、伴音中频放大
BA7258AS 亮度信号处理	LM317T 三端电源稳压 1.5A	TA8710 伴音中频切换
BA7264S 视频信号处理	LM324 四运算放大	TA8719AN 视频/色度解码/行场信号处理
BA7274S 磁头信号放大	LM324M 四运算放大	TA8720AN 电子开关切换
BA7357S 中频放大	LM3361 解调	TA8721SN 伴音解调
BA7604N 电子开关切换	LM33T 三端电源稳压-26V	TA8722 色差信号处理
BA7606F 色差信号切换	LM358 双运算放大	TA8739P 偏转信号处理
BA7655 色度信号处理	LM358PS-T1 双运算放大	TA8742 电子开关切换
BA7665FS-E2 视频输出放大	LM3656 伴音中频放大、鉴频及前置放大	TA8747N 电子开关切换
BA7725FS 混响立体声放大	LM377 双声道音频功率放大	TA8748N 梳状滤波
BA7725S 信号压缩及扩展处理	LM378 双声道音频功率放大	TA8750AN 色度信号处理

BA7743FS 磁头信号放大	LM380 场扫描输出	TA8759BN 视频、色度及行场扫描信号处理
BA7751ALS 音频信号录放处理	LM381 运算放大	TA8763Z 色度制式开关切换
BA7752LS 音频信号处理	LM382 宽带放大	TA8765N 色度解码
BA7755 磁头开关	LM384 音频功率放大	TA8772AN 色度延迟
BA7755AF-E2 磁头开关	LM386 音频功率放大	TA8776N 环绕声处理
BA7765AS 音频信号处理	LM387 宽带放大	TA8777N 电子开关切换
BA7766SA 音频信号处理	LM3875T 音频功率放大	TA8777NFA-1 电子开关切换
BA7767AS 音频信号处理	LM3886 音频功率放大	TA8783N 电视信号处理
BA7797F 音频信号处理	LM3915 发光二极管十位显示驱动	TA8792N 环绕声处理
BA8420 特技控制处理	LM399 基准稳压	TA8795F 电视信号处理
BAL6309 场同步信号发生	LM4500A 调频立体声解码	TA8800 图像中频放大
BH3866AS 音频、色度信号前置放大	LM4610 音调、音量、平衡调节	TA8808BN 视频、色度及行场扫描信号处理
BH4001 微处理	LM4765 双声道音频功率放大 30W×2	TA8814N 亮度、色度瞬态改善
BH7331P 音频功率放大	LM741CN 运算放大	TA8815BN 电子开关切换
BH7770KS 音频信号处理	LM79052 三端电源稳压-5.2V/1A	TA8825AN 电视信号处理
BL3207 亮度延时	LM8915N 显示驱动	TA8844N 电视信号处理
BL3208B 音频延迟混响	LN5241RA89 显示驱动	TA8851AN 电子开关切换
BL5132 中频放大	LP62S512AX-70LLT 存储	TA8851BN 电子开关切换
BL54573 电子调频波段转换	LPUVCP-96 端口功能扩展	TA8859 枕形校正
BL5612 视频放大、色差矩阵	LR37632 伺服	TA8880CN 视频、色度及同步信号处理
BM5060 微处理	LR381641 主轴、字符控制	TA8889P 白平衡调整
BM5061 字符发生	LS0072 变音	TA9154AP 音频前置放大
BM5069 微处理	LSC4350 屏幕显示控制	TAA550 电源稳压
BN5115 图像中频放大	LSC4584P2 屏幕显示控制	TAA611C 音频功率放大
BOC31F 单片微处理	LT1074 开关电源稳压	TAHBT002 选通
BP5020 视频电源转换	LT1109 升压稳压	TAX10009 低通滤波
BT852 视频编码	LTC1147 直流变换	TB1204 音频解码
BT864 视频编码	LTC1148 直流变换	TB1204N 音频解码
BT866PQFP 微处理	LTV1817 光电耦合	TB1212N 丽音信号处理
BU12102 时序信号发生解码	LUKS-5140-M2 微处理	TB1226AN 视频信号处理
BU2092F 扩展	LV1011 人工智能处理	TB1227N 电视信号处理
BU2185F 同步信号处理	LV1100 音频信号处理	TB1237N 色度解码
BU2285FV 时钟信号发生	LVA501 视频信号处理	TB1238N 电视信号处理
BU2820 伺服控制	LVA521 制式切换	TB1240N 电视信号处理
BU2841FS 视频、蓝背景信号发生	M11B416256A 存储	TB1245N 电视信号处理
BU2872AK 操作系统控制、屏显驱动	M1418VWV 微处理	TB2001AFN 缓冲放大及驱动控制
BU3762AF 红外遥控信号发射	M2063SP 制式转换	TB2003-004FN 系统控制处理
BU4053B 电子开关切换	M208 系统控制	TB2101N 锁相环预分频
BU5814F 红外遥控信号发射	M24C08 存储	TB2104F 显示驱动

BU5994F 红外遥控信号发射	M24C128-WMN6 存储	TB7668AP 音频前置放大
BU6198F 屏幕显示	M27V201-200N6 中文字库	TBA120S 伴音中频放大、鉴频及前置放大
BU9252F 音频延时	M28F101AVPAD 存储	TBA120T 伴音中放、鉴频及前置放大
BU9252S 数/模转换	M3004LAB1 红外遥控信号发射	TBA130 伴音信号处理
BU9253FS 话筒音频混响	M32L1632512A 存储	TBA1440GN 图像中频放大
BX1303 音频功率放大	M34300-012SP 微处理	TBA1906A 音频功率放大
BX1409 红外遥控信号接收	M34300-628SP 微处理	TBA2030 音频功率放大
BX7506 主轴电机电源控制	M34300M4-012SP 微处理	TBA2800 红外遥控信号接收
C1363CA 红外遥控电子选台	M34300N4-011SP 微处理	TBA395 色度信号处理
C1490HA 红外遥控信号接收	M34300N4-012SP 微处理	TBA396 色度信号处理
C187 分配、十进制计数	M34300N4-555SP 微处理	TBA440Q 图像中频放大
C301 译码 BCD-10 段	M34300N4-567SP 微处理	TBA510Q 色度信号处理
C68639Y 微处理	M34300N4-584SP 微处理	TBA530 基色矩阵预放
C75P036 微处理	M34300N4-587SP 微处理	TBA540Q 色度副载波振荡
CA0002 调幅模拟声解调	M34300N4-628SP 微处理	TBA560 色度、亮度信号处理
CA2004 音频功率放大	M34300N4-629SP 微处理	TBA810ACB 音频功率放大
CA2006 音频功率放大	M34300N4-657SP 微处理	TBA820M 音频信号放大
CA270AW 视频检波放大	M34302M8-612SP 微处理	TBA950/2X 行扫描信号处理
CA3075 调频中频放大	M37100M8-616SP 微处理	TBA970 视频信号放大
CA3089 调频中频放大	M37102M8-503SP 微处理	TBA990C 色度信号处理
CA3120E 视频信号处理	M37103M4-750SP 微处理	TBL2002 图像、伴音中频放大
CA3140 运算放大	M37201M6 微处理	TBL2003 视频、色度及行场扫描信号处理
CA810 音频功率放大	M37204M8-852SP 微处理	TC4052B 电子开关切换
CA920 行扫描信号处理	M37210M2-609SP 微处理	TC4053 电子开关切换
CAS126 天线开关	M37210M3-010SP 微处理	TC4094BP 功能扩展
CAT24C16 电可改写编程只读存储	M37210M3-550SP 微处理	TC40H002P 串行时钟脉冲
CAT35C104HP 存储	M37210M3-603SP 微处理	TC4511BP 数码显示控制
CC4000 或非门双 3 输入	M37210M3-800SP 微处理	TC4W53F 信号输出
CC4008 计数 4 位二进制	M37210M3-901SP 微处理	TC514265DJ 存储
CC40107 与非双 2 输入缓冲、驱动	M37210M3-902SP 微处理	TC6813AF 音频信号转换
CC40174 六 D 触发	M37210M4-650SP 微处理	TC6815AF 数据处理
CC40194 移位寄存	M37210M4-688 微 处理	TC6819AF 音频、视频信号处理
CC4025 或非门 3 输入	M37210M4-705SP 微处理	TC682 电源调节
CC4026 译码、驱动、十进制计数	M37210M4-786SP 微处理	TC74AC541FS 缓冲 8 总线三态
CC4027 上升沿 J-K 触发	M37211M2-604SP 微处理	TC74HCT7007AF 与非门
CC4029 可预置 4 位可逆计数	M37211M2-609SP 微处理	TC75U04F 倒相放大
CC4033 译码、驱动、十进制计数	M37220M3 微处理	TC7S08FU 与非门
CC4040 二进制计数、分频、振荡	M37221 微处理	TC7W04FU1TE12R 缓冲
CC4047 单稳态触发	M37221M6-065SP 微处理	TC7W14FU 与非门

CC4049 非门触发	M37222M6-084SP 微处理	TC7W14FUTE1L 施密特触发倒相
CC4051 模拟电子开关切换	M37280 微处理	TC7W32FTE12L 双音频信号处理
CC4053 电子开关切换	M37422V4AF 微处理	TC7W32FU 与非门
CC4060 二进制计数、分频、振荡	M38002M2138F 微处理	TC7WH74FU 触发
CC4067 模拟电子开关切换 16 选 1	M38112M4102F 系统控制、显示驱动	TC7WU04FUT2L 三反相
CC4068 与非门 8 输入	M38123M6 微处理	TC81201AF 视频解码
CC4069 六非门	M38184M8 微处理	TC89101P(Z) 存储
CC4098 双单稳态触发	M38184MA-149FP 微处理	TC9002AP 数字控制
CC4099 寄位锁存 8 位	M38198MC-054FP 微处理	TC9012F-011 红外遥控信号发射
CC4504 六非门	M38198MC-063FP 微处理	TC9020P 字符信号处理
CC4508 双四位锁存	M4008F 磁鼓信号放大	TC9028F 红外遥控信号发射
CC4518 双 BCD 同步加法计数	M491 微处理	TC9031N 梳状滤波
CC4520 双四位二进制同步加法计数	M494 微处理	TC9067F 画中画信号处理
CC4543 锁存、译码、驱动 BCD-7 段	M494B1 微处理	TC9083F 画中画信号处理
CCST5007 图文电视汉字存储	M4V4260CP7E2 动态存储	TC9089 色度、亮度信号分离
CCU2000 微处理	M4V4265CT7ST 动态存储	TC9090AN 色度、亮度信号分离
CCU2030 微处理	M50119P 红外遥控信号发射	TC9092A 视频信号处理
CCU-FBTVO2 微处理	M50124SA 微处理	TC9097F 压缩信号处理
CCU-FDTV06 微处理	M50127AP 存储	TC90A19F 数字信号处理
CD1130 调频/调谐及中频放大	M50142P 红外遥控信号发射	TC90A49P 色度、亮度信号分离
CD1140 调频/调谐及中频放大	M50143-006 字符显示驱动	TC9111 运算放大
CD1452 双声道前置放大	M50161-53SP 微处理	TC9121P 磁带音频控制
CD1514 音频功率放大	M50161-554SP 微处理	TC9127P 锁相环
CD1518 双声道音频功率放大	M50162SA 微处理	TC9132P 红外遥控信号发射
CD2002 音频功率放大	M50163-150SP 微处理	TC9134P 红外遥控信号接收
CD2611GS 音频功率放大	M50180P 测试信号发生	TC9136P 微处理
CD3161CS 双声道前置放大	M50195P 回声发生	TC9138AP 自动选曲
CD3210 音频前置放大	M50197P 延时解调	TC9146AP 微处理
CD3220 音频前置放大	M50423PCP 系统控制处理	TC9147AP 微处理
CD4021BCM 移位寄存并入、串出	M50430-081SP 微处理	TC9148 红外线遥控信号发射
CD4160 单片录、放音	M50430-581SP 微处理	TC9150 显示驱动
CD4511 液晶显示驱动	M50431-101SP 微处理	TC9153 音量控制
CD5132 图像中频放大、视频检波	M50431-513SP 微处理	TC9154AP 音量控制
CD5435 行、场扫描信号处理	M50432-551SP 微处理	TC9155AP 音量控制
CD5511 直流电机转速控制	M50433 微处理	TC9156AP 音量控制
CD5522 电机稳速控制	M50433-531SP 微处理	TC9157AP 系统控制处理
CD7243 伴音信号处理	M50435-893FP 微处理	TC9159P 显示驱动
CD7366 发光二极管五位显示驱动	M50436 微处理	TC9165P 自动选曲
CD74202CS 音频功率放大	M50436-560SP 微处理	TC9167 磁带自动选曲

CD74212CS 音频功率放大	M50436-5625 微处理	TC9169AP 音量控制
CD7629 杜比降噪处理	M50436-584SP 微处理	TC9173P 输入/输出接口
CD7630 双声道音调、音量、平衡控制	M50436-683SP 微处理	TC9175N 显示驱动
CD7640CP 调频/调幅中频放大	M50450-023P 字符发生	TC9185P 音量控制
CD7642 单片调幅收音	M50453-101SP 微处理	TC9187AN 均衡控制
CD7668AP 双声道前置放大	M50454-012 字符发生	TC9188N 音量控制
CD7784GP 双声道前置放大	M50460-001P 红外遥控信号发射	TC9189F 显示驱动
CD810 场扫描输出	M50461-056FP 红外遥控信号发射	TC9190 显示驱动
CD8403CS 场扫描输出	M50462AP 红外遥控信号发射	TC9216P 锁相环
CD9608CS 双声道前置放大	M50467-001P 红外遥控信号发射	TC9221F 数字信号处理
CDVS110 数据传输控制	M50541FP 画中画控制	TC9222N 音量控制
CF70200 字符信号处理	M50558-108SP 字符发生	TC9227P 锁相环
CF72306 制式切换	M50560-170FP 红外遥控信号发射	TC9237P 数字滤波
CH05002 微处理	M50784SP 伺服控制	TC9287F 转换
CH208 数码显示驱动	M50927-222SP 伺服控制	TC9289N 卡拉 OK 音频信号处理
CH4078 或非门	M50935-V4AA 微处理	TC9300F-003 数字调谐控制
CH5081 主轴相位伺服控制	M50959-367SP 微处理	TC9301AN 数字调谐
CH52010 荧光屏显控制	M51008BFP5T 静态随机存储	TC9302AF 数字调谐控制
CH52011 微处理	M51102 双声道音频功率放大	TC9303AN 数字调谐控制
CH52012 视频编码	M51131L 音频信号处理	TC9304F 数字调谐控制
CH7001C 视频编码	M51133P 立体声音量平衡控制	TC9305-35 系统控制处理
CH7201 视频编码	M51141P 录、放音前置放大	TC9305F 节目顺序控制
CHT0406 微处理	M51146P 录、放音前置放大	TC9307AF 数字调谐控制
CHT0606 微处理	M5115P 音频功率放大 2W	TC9308AF-029 系统控制处理
CHT0803 微处理	M51160AL 双声道前置放大	TC9309F 数字调谐控制
CHT0807 微处理	M51161P 双声道均衡	TC9311-015 系统控制处理
CHT0808 微处理	M51164AL 双声道前置放大	TC9312N 可编程电机控制
CHT0818 微处理	M51182L 音频功率放大	TC9316F-026 系统控制处理
CIC1240A 电子振铃	M5118L 音频功率放大	TC9409BF 数据信号处理
CIC9106 振铃	M51207L 双对称放大	TC9412AFELP 解码
CIC9145 音频、脉冲拨号	M51231P 调谐选台	TC9415N 卡拉 OK 信号处理
CKP1001S 微处理	M51247 图像中频放大、自动增益控制	TC9425F 音频信号处理
CKP1003S 微处理	M51271FP 色度信号处理	TC9444F003 卡拉 OK 信号处理
CKP1004S 微处理	M51285BFP 画中画编码	TC9462F 伺服信号处理
CKP1006S 微处理	M5128AL 音频信号处理	TCA640 制式转换
CKP1008S 微处理	M5130 双声道前置放大	TCA660B 对比度、色饱和度、亮度控制
CKP1009S 微处理	M51301 双声道前置放大	TCLM5C01 微处理
CKP1101S 微处理	M51301P 双声道前置放大	TD134AF 双模前置预分频
CKP1103S 微处理	M51304L 音频前置放大	TD6104P 调频预分频

CKP1105S 微处理	M51307SP 电视信号单片处理	TD6134AF 调谐预分频
CKP1602S 微处理	M51308SP 电视信号处理	TD6135P 调谐前置预分频
CKP1603S 微处理	M51310P 视频、色度及行场扫描信号处理	TD62501AP 显示驱动
CL480 音频、视频解码	M51320P 电子开关切换	TD62501P 逻辑
CL482 音频、视频解码	M51327 电子开关切换	TD6301AP 显示驱动
CL484 音频、视频解码	M5132P 调频立体声解码	TD6316P 调谐锁相环
CL680 音频、视频解码	M51338SF-3 色度、亮度及行场扫描信号处理	TD6350P 频率合成
CL8820 音频、视频解码	M51346P 图像、伴音中频放大	TD6361N-C5 伺服控制
CL8830A 系统控制处理、编码、解码	M5134P 自动频率调谐	TD7101F 调谐预分频
CM006CF 数字会聚校正	M51366SP 中频放大、解调	TD7103F 调谐预分频
CM46745 微处理	M51375P 伴音中频解码	TDA1010 音频功率放大
CMS80D801 解压	M51378 伴音中频解码	TDA1013 音频功率放大
CN9832 语言录、放音处理	M51378L 伴音中频解码	TDA1037 音频功率放大
CNX82 光电耦合	M51381P 视频信号处理	TDA1170N 场扫描输出
CNY17-2 光电耦合	M51385P 视频、色度信号处理	TDA1175P 场扫描输出
CNY71 光电耦合	M51395AP 色度、亮度信号处理	TDA1180P 行扫描信号处理
CR3700 音频解码	M51397AP 色度信号处理	TDA120P 电子开关切换
CRFU3-BF 射频模块	M51398AP 色度信号处理	TDA1220 调频/调幅中频放大
CS4338K 音频数/模转换	M51439P 色度信号处理	TDA1300T 射频放大
CS5339-KS 数/模转换	M51453P 视频信号噪声抑制	TDA1301 伺服处理
CSC1032 脉冲拨号	M51460FP 音频前置放大	TDA1306 数/模转换
CSC1062 通话	M51473P 磁头信号放大	TDA1311T 存储
CSC2560 缓冲拨号	M51496P 中频放大、解调	TDA1512Q 音频功率放大
CSC91215A 双音频、脉冲拨号	M51497L 同步信号检测	TDA1514A 音频功率放大
CSC91215D 双音频、脉冲拨号	M51513L 音频功率放大	TDA1515 音频功率放大 2W×2
CSC91260 双音频、脉冲拨号	M51514AL 音频功率放大	TDA1516Q 音频功率放大
CSC95088 双音频、脉冲拨号	M51515BL 双声道音频功率放大	TDA1521A 双声道音频功率放大
CT54136 异或门四 2 输入集电极开路输出	M51516L 音频功率放大	TDA1522 双声道音频功率放大 20W×2
CT54145 译码、驱动 BCD-10 段	M51518L 音频功率放大	TDA1524 立体声音量、音调控制
CT54148 优先编码 8-3 线	M51521AL 双声道前置放大	TDA1526 双声道音量、音调控制
CT54150 数据选择 16-1	M51523L 双声道电子衰减控制	TDA1541A 数/模转换
CT54154 多路解调 4-16	M51530L 调频立体声解码	TDA1542 有源滤波
CT54155 多路解调双 2-4	M51533L 调频立体声解码	TDA1543A 数/模转换
CT54160 同步可预置 BCD 计数	M51542L 四声道前置放大	TDA1602A 单片录、放音
CT54161 同步可预置 BCD 计数	M51543P 双声道记录、重放	TDA1675 场扫描输出
CT54170 寄存 4×4	M51544L 双声道前置放大	TDA16846 开关电源稳压
CT54175 双向正沿 4D 触发	M51546L 双声道前置放大	TDA1771 场扫描输出
CT54181 算术逻辑单元	M5155L 音频功率放大	TDA1905 音频功率放大
CT54182 进位发生处理	M51601L 双声道音频功率放大	TDA1950 同步信号分离

CT54192 同步可逆递增、减 BCD 计数	M5169P 图像中频放大、视频检波	TDA2004 双声道音频功率放大
CT54193 可预置同步升、降二进制计数	M518221-30ZS 存储 2M	TDA2005M 音频功率放大
CT54198 双向移位寄存	M51849L 定时	TDA2006H 音频功率放大
CT54251 数据选择 8 输入	M5186P 图像中频放大	TDA2007 双声道音频功率放大 6W×2
CT54283 计数 4 位二进制	M51901 发光二极管十二位显示驱动	TDA2009 双声道音频功率放大
CT5430 与非门 8 输入	M51903L 发光二极管五位显示驱动	TDA2010 音频功率放大
CT5440 与非门双 4 输入缓冲	M5194AP 色度信号处理	TDA2030 音频功率放大
CT5442 译码 4-10 线	M5195P 图像、同步信号处理	TDA2030A 音频功率放大
CT54H00 与非门四 2 输入	M52005P 色度、亮度信号分离	TDA2040A 音频功率放大
CT54H01 与非门四 2 输入	M52016SP 行、场扫描信号处理	TDA2151 色度、亮度信号放大
CT7420 与非门双 4 输入	M5201AL 音频混合放大	TDA2170 场扫描输出
CTS774 微处理	M5201L 电子开关切换	TDA2270 场扫描输出
CTV222SPRC1 微处理	M52034SP 图像、伴音中频放大	TDA2320 红外遥控信号接收
CTV222SV1-3 微处理	M52055FP 电子开关切换	TDA2460C2 音频信号处理
CTV225SPRC1 微处理	M52063SP 电子开关切换	TDA2461C1 伴音中频放大及鉴频
CTV322S 微处理	M5212L 音频功率放大	TDA2523 色同步解码、自动色度控制
CTV360S 微处理	M52131FP 伺服控制	TDA2530 矩阵
CVD-1 音频、视频解码	M5213L 音频功率放大	TDA2540Q 中频放大、视频检波
CVPU2234 梳状滤波视频信号处理	M5215L 调频中频放大	TDA2541 图像中频放大
CW117 三端电源稳压 0.5A	M5216P 双运算放大	TDA2545A 图像中频放大
CW117M 三端电源稳压 0.75A	M5218AL 双运算放大	TDA2549 中频放大、检波
CW137L 三端电源稳压 0.5A	M5219P 双声道前置放大	TDA2556 伴音中频放大、鉴频
CW317K 三端电源稳压 1.5A	M5222P 双运算放大	TDA2560 亮度信号放大、色饱和度控制
CW317L 三端电源稳压 0.1A	M5230L 电源稳压	TDA2571AQ 行、场扫描信号处理
CW337K 三端电源负稳压	M52317SP 电子开关切换	TDA2577A 行、场扫描信号处理
CW723 多端可调正稳压	M52337SP 视频信号处理 100MHz	TDA2579 行、场扫描信号处理
CX095C 伴音信号处理	M52340SP 色度信号处理	TDA2581 行激励控制
CX099 本振与混频	M52347SP 同步信号处理	TDA2581Q 电源厚膜
CX100D 图像中频放大、视频放大	M52348SP 视频宽带模拟转换	TDA2590Q 行扫描信号处理
CX108 色度、亮度信号处理	M5238P 双运算放大	TDA2595 行、场扫描信号处理
CX109 色度信号处理	M524370AP 视频切换	TDA2611A 音频功率放大 5W
CX1279S 环绕声处理	M52440ASP 主轴电机驱动	TDA2613 音频功率放大
CX131 亮度信号调制	M52470AP 电子开关切换	TDA2616 双声道音频功率放大 12W
CX134 磁头信号放大	M52472P 电子开关切换	TDA2640 开关电源稳压
CX135 亮度信号处理	M52682FP 数/模转换	TDA2653A 场扫描输出
CX136 色度信号处理	M52684AFP 同步信号分离	TDA2655B 场扫描输出
CX158 行振荡	M52684AP 行、场扫描同步信号发生	TDA2822 双声道音频功率放大
CX177 图像中频放大、检波、视频放大	M52686AFP 数/模转换	TDA3047 红外遥控信号接收
CX187 亮度信号解调	M52707SP 色度、音频及行场扫描信号处理	TDA3190 伴音中频放大、鉴频及功率放大

CX188 频率转换	M52721SP 视频信号处理 200MHz	TDA3301B 色度解码
CX20014A 图像、伴音中频放大	M52722SP 视频信号处理 180MHz	TDA3504 视频解码
CX20023 双声道记录、重放前置放大	M52723ASP 动态聚焦处理	TDA3505 视频信号控制
CX20029 调频/调幅收音	M52732SP 视频信号处理 75MHz	TDA3540Q 中频放大、视频检波
CX20089A 双声道音频功率放大	M52733SP 视频信号处理 130MHz	TDA3561 色度解码
CX20100 三基色接口	M52734SP 视频信号处理 130MHz	TDA3562A 色度解码
CX20107 双声道音频功率放大	M52737SP 视频信号处理 150MHz	TDA3565 色度解码
CX20111 调频/调幅收音	M52738SP 视频信号处理 130MHz	TDA3592A 制式转换
CX20125 黑电平扩展	M52742SP 视频信号处理	TDA3654 场扫描输出
CX20155 电视调谐	M52746SP 视频信号处理放大	TDA3803A 立体声解码
CX2016A 红外遥控信号接收	M52749FP 视频信号处理 180MHz	TDA3810 混响立体声处理
CX20172 双声道音频功率放大	M52756 视频宽带模拟转换	TDA3857 伴音处理
CX20197 射频放大	M52757 视频宽带模拟转换	TDA4193 色度解码
CX22017 视频信号处理	M52758FP 视频宽带模拟转换	TDA4410 图像中频放大
CX519-004P 微处理	M52759 均衡控制	TDA4420 中频信号处理
CX522-032 微处理	M52760SP 图像、伴音中频放大	TDA4433 电视信号识别处理
CX522-054 微处理	M52780 视频信号处理 150MHz	TDA4440 中频信号处理
CX523-110P 微处理	M52791SP 视频信号切换	TDA4443 图像中频信号处理
CX531-512P 微处理	M5282FP 回声处理	TDA4501 电视信号处理
CX7925B 调频/调幅电视锁相环频率合成	M5285FP 双声道前置放大	TDA4502A 电视信号处理
CX7958 屏幕显示	M5293L 电源复位稳压	TDA4505 电视信号处理
CX7959 存储	M53321P 电子开关切换	TDA4505E 中频、鉴频、行场扫描信号处理
CX857L 调频立体声解码	M54512L 磁带补偿控制	TDA4510 色度解码
CX864A 视频信号调制、解调	M54516P 晶体管阵列	TDA4555 色度解码
CX869B 色度信号自动控制	M54532P 倒相	TDA4565 色度瞬态特性改善
CXA1001AP 色度、亮度信号处理	M54572L 频段转换	TDA4566 缓冲放大
CXA1005P 双声道音频功率放大	M54649L 电机驱动	TDA4580 视频接口
CXA1011M/P 杜比降噪处理	M54832P 通道选择八路	TDA4601 开关电源稳压
CXA1015M 调幅收音	M54836AP 显示驱动	TDA4605-2 场效应管驱动电源
CXA1017M 调频收音	M56732L 电机驱动	TDA4605-3 开关电源控制
CXA1019M 调频/调幅收音	M56748FP 伺服驱动	TDA4650 色度解码
CXA1030P 调频/调幅收音	M58480 红外遥控发射	TDA4660 延迟
CXA1033P 调幅收音	M58485P 微处理	TDA4661 延迟
CXA1081M 射频放大、伺服信号产生	M58653 存储	TDA4663 基带延迟
CXA1102 杜比降噪处理	M58655P 存储	TDA4670 图像信号处理
CXA1110BS 图像、伴音中频放大	M5M4C500L 存储	TDA4671 色度瞬态特性改善
CXA1111 调频/调幅收音	M5M5256DRY 存储	TDA4681 矩阵变换及亮度控制
CXA1114P 开关切换	M5M5V208KV 存储	TDA4685 视频控制
CXA1145M 双制式编码	M62354FP 数/模转换	TDA4686 色差矩阵视频处理

CXA1163M 杜比降噪处理	M6235BP 场中心调整	TDA4688 色差矩阵视频处理
CXA1179AS 选择控制	M62393 数/模转换	TDA4780 视频信号处理
CXA1191P 调频/调幅收音	M62420SP 音质控制	TDA4800 场扫描输出
CXA1213BS 色度、亮度信号处理	M62427FP 均衡控制	TDA4821P 行、场幅度自动控制
CXA1214P 色度解码	M62429P/FP 双声道话筒混响音量控制	TDA4850 多频彩显行场扫描控制
CXA1228S 双制式解码	M62434 音频信号处理	TDA4852 行、场偏转信号处理
CXA1229P 双制式编码	M62438FP 音频信号处理	TDA4854 总线控制同步偏转信号处理
CXA1238M 调频/调幅收音	M62453SP 卡拉 OK 处理	TDA4855 彩显自动同步扫描信号处理
CXA1244S 伺服控制	M62475FP 伺服处理	TDA4860 场扫描输出
CXA1249M 数字环绕声处理	M62500P 行输出电源脉宽控制	TDA4863AJ 场扫描输出
CXA1262N 单片录、放音	M62501P 行输出电源脉宽控制	TDA4863J 场扫描输出
CXA1278N 单片录、放音	M62502FP 行输出电源脉宽控制	TDA4866 场扫描全桥电流驱动输出
CXA1279BS 音频信号处理	M6418 双向电机驱动	TDA4881 视频信号控制
CXA1315M 数/模转换	M64405FP 微处理	TDA4885 总线控制彩显视频信号处理 150MHz
CXA1315P 辅助控制	M65827FP 数字信号处理	TDA4886 总线控制视频信号处理 140MHz
CXA1353 画中画信号处理	M65830AP 数字回声处理	TDA4918 开关电源控制
CXA1372S 射频放大、伺服处理	M65831 数/模转换	TDA4950 枕形校正
CXA1387S 清晰度控制	M65831AP 延时	TDA5330T 电视调谐
CXA1405AM 键控指令比较	M65839SP 卡拉 OK 处理	TDA5637 电视调谐
CXA1420P 亮度信号处理	M65840 卡拉 OK 处理	TDA5700 调幅/调频收音
CXA1464AS 色度、亮度及行场扫描信号处理	M65843AFP 回声处理	TDA5731M 低压全频道调谐
CXA1526P 字符地址、偏转及变换	M65844AP 回声处理	TDA5736M 电视调谐
CXA1571S 射频聚焦伺服信号处理	M65845SP 卡拉 OK 信号放大	TDA6101Q 视频输出放大
CXA1587S 色度、同步及行场扫描信号处理	M65847FP 键控	TDA6103Q 视频输出放大
CXA1622 音频功率放大	M65850FPE1 回声发生	TDA6107Q 视频输出放大
CXA1644P 回声效果发生	M65850P 数字混响延时处理	TDA6108 视频输出放大
CXA1645M 三基色编码	M66006 定时微处理外部存储	TDA6111Q 视频输出放大
CXA1649M 低音提升	M66312P 输入/输出扩展锁存	TDA6120Q 视频输出放大
CXA1686M 时钟信号发生	M6M80011AP 存储	TDA6151 视频处理
CXA1688M 时钟信号发生	M6M80021P 电可改写编程只读存储	TDA7010T 调频收音
CXA1726AM 动态会聚、聚焦信号控制	M6M80022P 存储	TDA7021T 单片调频收音
CXA1735S 环绕声处理	M6M80041P 存储	TDA7050 双声道音频功率放大
CXA1779P 基色信号处理	M6M80042P 存储	TDA7053A 双声道音频功率放大
CXA1782BD 伺服处理	M708L 红外遥控信号发射	TDA7056B 音频放大
CXA1791M 射频放大	M7607AP 中频放大、检波、预视放	TDA7057AQ 双声道音频功率放大
CXA1821 射频放大	M8716B 时钟信号发生	TDA7073 电机驱动
CXA1855S 视频信号选择	M889699PF-G-116 接口控制	TDA7253 音频功率放大
CXA1875 数/模转换	M9638 微处理	TDA7263M 双声道音频功率放大
CXA2016S 同步信号识别	MAB8461P-W220 微处理	TDA7265 双声道音频功率放大

CXA2021S 音频信号处理	MAX1738 降压式模块	TDA7273 单片收音
CXA2050S 视频信号处理、行场扫描信号处理	MAX1792 降压式电源稳压	TDA7347P 电子开关切换
CXA2055P 视频前置放大	MAX4297 音频功率放大 2W	TDA7429S 立体声音频处理
CXA2066S 视频前置放大	MAX610 交流、直流电源变换	TDA7438B 调谐控制
CXA2067AS 视频前置放大	MAX611 交流、直流电源变换	TDA7449 音频调整
CXA2079Q 切换 TV/AV	MAX639 降压式电源变换	TDA7494 音频功率放大
CXA2089Q 视频切换	MAX712 降压式电源稳压	TDA7495 音频功率放大
CXA2093S 清晰度控制	MAX730 降压式电源稳压	TDA7496 双声道音频功率放大
CXA2130S 色度、行场扫描信号处理	MAX732 直流变换	TDA7496L 音频功率放大
CXA2549M 伺服处理	MAX764 可调式直流电压变换	TDA8132 电源稳压输出 5V/12V
CXA2555Q-T4 射频放大	MAX770 升压式直流电源变换	TDA8133 复位电源稳压输出 5V/8V
CXA8008P 单片收音	MAX773 升压式直流电源变换	TDA8135 电源稳压输出 +5V
CXA8020Q 视频处理	MAX786 开关电源稳压	TDA8137 复位电源稳压 5V×2
CXA8055M 音频数/模转换	MAX856 升压式直流电源变换	TDA8138 电源取样检测控制
CXD1053S 画中画控制	MAX872 电源基准电压	TDA8139 电源稳压复位
CXD1054S 画中画控制	MB3110A 音频信号处理	TDA8143 行扫描激励
CXD1135QZ 数字信号处理	MB3516A 视频编码	TDA8145 光栅东-西校正
CXD1167Q 数字信号处理	MB3712 音频功率放大 5.7W	TDA8172 场扫描输出
CXD1178Q 数/模转换	MB3714A 音频功率放大 6W	TDA8173 场扫描输出
CXD1186CQ 电可改写编程只读存储	MB3722 双声道音频功率放大	TDA8174 场扫描输出
CXD1807Q 视频解码	MB40576 数/模转换	TDA8177F 场扫描输出
CXD1850Q 视频解码	MB40776 数/模转换	TDA8190 伴音中放、鉴频及音频功率放大
CXD1851Q 视频解码显示	MB81461 存储	TDA8204 丽音解码
CXD1853G 视频降噪	MB81461-12RS 存储	TDA8305 图像、伴音、扫描信号处理
CXD1865 数字信号处理	MB86342PF-G-BND 解码	TDA8310 画中画色度信号处理
CXD1900AQ 视频解码	MB88202H-605 辅助控制	TDA8341 中频信号处理
CXD1904Q 解密	MB88301A 数/模转换	TDA8350Q 场扫描输出
CXD1914Q 视频编码	MB88347PFV 数/模转换	TDA8351 场扫描输出
CXD2018Q 场激励信号校正	MB88536 微处理	TDA8351A 场扫描输出
CXD2500Q-140 伺服处理	MB89094 系统控制处理	TDA8354 场扫描输出
CXD2515 数字信号、伺服信号处理	MB89094PF-G 系统控制处理	TDA8356 场扫描输出
CXD2517Q 数字信号处理	MB89095PF BND 状态控制	TDA8362 视频/色度/中频行场小信号处理
CXD2518Q 伺服驱动	MB89795 系统控制处理	TDA8366 电视信号处理
CXD2545Q 数字信号处理	MB90061V4BH 字符显示驱动	TDA8366N3D 色度/亮度/行场扫描信号处理
CXD2560M 数字滤波	MB90091A-AFF 字符发生	TDA8375 电视信号处理
CXD2561BM 数/模转换	MB90096PF 屏幕显示	TDA8376 色度、亮度及行场扫描处理
CXD2565AM 数字滤波与数/模转换	MB90553A 系统控制处理	TDA8380 开关电源控制
CXD2585Q 数字、伺服信号处理	MB90T678PF-D BND 接口	TDA8395 色度解码
CXD2586R 数字、伺服信号处理	MBM29F800B-90PF 存储 8M	TDA8395T 色度处理

CXD2741Q 音频解码	MC13007 图像中频放大、行场扫描信号处理	TDA8417 总线控制立体声
CXD8404Q 数字时钟校正	MC13020P 调幅立体声收音	TDA8420 总线控制立体声处理
CXD8505BQ 数字滤波	MC1327 色度信号解码	TDA8424 总线控制双声道伴音信号处理
CXD853Q 视频降噪	MC13280A 视频信号处理	TDA8425 总线控制立体声音频处理
CXD8598R 缓存	MC13282A 视频信号处理 100MHz	TDA8440 电视信号切换
CXD8599Q 射频处理	MC13301P 双声道音量、音调控制	TDA8442 色度、亮度信号控制
CXD8600R 子画面图像	MC1350 解扰	TDA8443A 总线控制视频接口
CXD8602Q 数据处理	MC13500T2 音频功率放大	TDA8443B 矩阵变换
CXD8603R 音频控制	MC13544B 色度信号处理	TDA8444 总线控制数/模转换
CXD8663 数据处理	MC1357 调频中频放大	TDA8461 色度解码
CXD8664Q 视频均衡处理	MC13589P 基色选择控制	TDA8540 视频交换矩阵
CXD8669AQ 解密	MC1364P 自动频率微调	TDA8563Q 双声道音频功率放大
CXD8696A-T2 锁相环	MC1377 双制式编码	TDA8601 基色消隐切换开关
CXD8728Q 门阵列	MC14015B 移位寄存 4 位静态	TDA8732 丽音解调
CXD8730R 数字信号处理	MC14017B 驱动、十进制计数	TDA8747N 音频/视频切换
CXD8747Q 门阵列	MC14049UB 六反相	TDA8808 光电信号处理
CXD8750N-T2 数/模转换	MC14052BF 电子开关切换	TDA8808T 光电信号处理
CXK1004L 存储	MC14053BCP 电子开关切换	TDA8809 误差信号处理
CXK1011P 存储	MC14068B 计数、分频、振荡二进制	TDA8822 音调控制
CXK1206M 视频信号存储	MC14069UB 六反相	TDA8841 电视信号处理
CXK5864BSP 静态随机存储	MC14094B 移相寄存	TDA8843 电视信号处理
CXL5005P 延迟	MC141545 屏幕显示控制	TDA8944J 音频放大
CXN82A 光电耦合	MC141621 梳状滤波	TDA8945J 音频功率放大
CXP1031Q 系统控制	MC141625A 梳状滤波	TDA9045 视频信号选择
CXP50116 微处理	MC141628 梳状滤波	TDA9102 偏转信号处理
CXP50116-409Q 微处理	MC144110P 数/模转换	TDA9103 多频彩显偏转信号处理
CXP50116-702Q 微处理	MC14510B 同步可逆可预置 BCD 计数	TDA9105 多频彩显偏转信号处理
CXP50116-713Q 微处理	MC14511B 锁存、译码、驱动 BCD-7 段	TDA9106 多频彩显偏转信号处理
CXP5058H 系统控制处理	MC14514B 译码 4-16 线	TDA9109 总线控制自动同步扫描信号处理
CXP80420-139 微处理	MC14528B 单稳态	TDA9110 总线控制多频彩显偏转信号处理
CXP80420-X133SP 微处理	MC14576 视频信号放大	TDA9111 扫描信号处理
CXP80424 微处理	MC14577 视频信号放大	TDA9112 总线控制多频彩显偏转信号处理
CXP80424-146 微处理	MC14577CP 色度、亮度信号分离	TDA9115 总线控制多频彩显偏转信号处理
CXP80424-165S 系统控制处理	MC1495 模拟乘法	TDA9141 解码、同步处理
CXP82224-038Q 系统控制处理	MC1496P 平衡调制、解调	TDA9143 解码、同步处理
CXP82224-044Q 系统控制、显示驱动	MC1590G 高频、中频放大	TDA9151B 可编程扫描控制
CXP82324-067Q 系统控制处理	MC33025P 开关电源稳压	TDA9160A 子画面信号处理
CXP82612-007Q 系统控制处理	MC33064D5 复位、欠压电源检测	TDA9170 色度、亮度信号校正处理
CXP84120 微处理	MC33066 开关电源控制	TDA9177 色度、亮度信号瞬态校正处理

CXP84412 微处理	MC33215 免提环路	TDA9178 视频信号处理
CXP85116B-636S 微处理	MC33269DJ 电源稳压	TDA9181 梳状滤波
CXP85220A-047S 系统控制处理	MC33269DR2 电源稳压	TDA9203A 总线控制视频信号处理 70MHz
CXP85220A-057S 系统控制处理	MC3363 调频中频放大	TDA9206A 视频信号处理 130MHz
CXP85224A-037S 系统控制处理	MC3373 红外遥控信号放大及检测	TDA9207 总线控制视频信号处理 150MHz
CXP85332 微处理	MC34018 音频中频放大、功率放大	TDA9321H 总线控制电视信号处理
CXP85332A-237S 微处理	MC34063 微功耗稳压	TDA9332H 总线控制电视光栅处理
CXP85340A 微处理	MC34114 通话	TDA9380 单片电视信号处理
CXP853P40AQ-3 微处理	MC3420 开关电源控制	TDA9383 单片电视信号处理
CXP85452-090S 微处理	MC34261 功率因数校正控制	TDA9429S 音频信号切换及处理
CXP85460 微处理	MC3520 开关电源稳压	TDA9511 视频输出放大
CXP87852-061Q 系统控制处理	MC4060 测试信号产生	TDA9535 视频输出放大
CY2292 时钟信号发生	MC4081B 与门四 2 输入	TDA9800 视调谐
D1263C2 双声道音频功率放大	MC44144 门控锁相环	TDA9801 中频锁相环解调、鉴频
D1313HA 音频前置放大	MC44144P 时钟信号发生	TDA9808 中频信号处理
D1362 音频前置放大	MC44462 画中画处理	TDA9815 中频信号处理
D1470H 电机稳速控制	MC44602 开关电源控制	TDA9820 双通道电视内载波丽音解调
D16F78B 微处理	MC44603 开关电源控制	TDA9859 总线控制、高保真音频信号处理
D2010 磁头信号放大	MC44608 开关电源控制	TDA9874A 数字伴音解调、解码
D2024 双声道音频功率放大	MC44722 色度解码	TDA9875A 数字电视伴音处理
D2283B 音频功率放大	MC44802A 频率合成	TDS6302 编码
D260 调频/调幅收音	MC44807P 锁相环调谐三总线	TEA0665 单片杜比降噪处理
D2822M 双声道音频功率放大	MC4558 双运算放大	TEA1014 视频、音频信号切换
D3803 调频/调幅高、中频信号处理	MC6805R3 微处理	TEA1110A 低电压多功能话音传输
D3804 调频/调幅高、中频信号处理	MC68705R3P 存储	TEA1210TS 升压
D4227ALE 存储	MC68HC05B3 微处理	TEA1504 开关电源稳压
D5132 中频放大	MC68HC05B6 微处理	TEA201 视频信号切换
D54573 频段转换控制	MC68HC05BD32B 微处理	TEA2014 视频信号切换
D5522 电机稳速控制	MC68HC088024 微处理	TEA2015A 场扫描输出
D5622 色度解码	MC68HC16R1 微处理	TEA2028B 场扫描处理
D6121 红外遥控信号发射	MC74AC138MEL 缓冲放大	TEA2164 开关电源稳压
D6122G 红外遥控信号发射	MCA640 色度信号处理	TEA2251 开关电源稳压
D61245 红外遥控信号发射	MCM6206BBE 静态随机存储 32K×8 位	TEA2261 开关电源稳压
D6326C 微处理功能扩展	MCU2600 时钟信号发生	TEA5030-E 视频信号放大、色差矩阵
D6336C 微处理功能扩展	MCU2632 时钟信号发生	TEA5101A 视频信号放大
D6375A 数码录音电话处理	MCU2633 时钟信号发生	TEA5114A 视频信号切换
D65640GD122 门阵列	MDA2061 存储	TEA5170 电源稳压
D6600AA31 红外遥控信号发射	MDA2062 存储	TEA5581T 调频立体声解码
D7114 音频功率放大	MEA2901 接口	TEA5591 调频/调幅收音

D7137 音频前置放大	MIP160 三端开关电源稳压	TEA5711T 调频/调幅收音
D7176AP 伴音中频放大、鉴频及前置放大	MJU7082AMTE1 驱动放大	TEA6414 电子开关切换
D7243P 音频信号处理	MK1210 倍压整流	TEA6414A 画中画 TV/AV 切换
D7315BP 电子调谐频段转换	MK5087 音频、脉冲拨号	TEA6415B 视频矩阵开关
D7325GS 音频功率放大	MK5089 音频、脉冲拨号	TEA6430 音频蜂窝矩阵
D7341GS 自动选曲	ML4890 升压电源稳压	TK11228AM 频率合成
D7342P 调频立体声解码	MM1021XS 同步信号处理	TK11230BMCL 存储稳压
D7421 音频功率放大	MM1031 视频信号放大	TK11819MTL 直流电源变换
D7609AP 行、场扫描信号处理	MM1053XS 多路信号切换	TK11821 直流电源升压
D7628HP 音频功率放大	MM1085XF 显示驱动	TL072 卡拉 OK 信号处理
D7641 调幅收音	MM1096BS 复位自检	TL082 视频、音频数/模转换
D7666P 发光二极管五位显示驱动	MM1113XS 电子开关切换	TL084N 四运算放大
DBL2044 频段转换控制	MM1120 电子开关切换	TL1451 开关电源稳压
DF1700 数字滤波	MM1158EKN 红外遥控信号发射	TL431 电源误差比较
DM74LS164N 移位寄存	MM1206XF 显示驱动	TL494CA 音频功率放大
DMA2270 视频、色度、亮度处理	MM1227XFF 视频信号选择	TL5001 开关电源稳压
DMC73C167-003 微处理	MM1313AD 多路信号切换	TL5632 数/模转换
DPU2553 行、场扫描信号处理	MM5430N 系统控制	TL607CP 模拟电子开关
DSP56009 音频解码	MN1020819N2D 系统控制处理	TL8709P 延迟
DTI2222 数字瞬态改善	MN102L25ZN2F 微处理	TLC2932 定时信号发生
DTI2251 数字瞬态改善	MN103005AN2G 系统控制	TLC29321 锁相环
DTI2260 数字瞬态改善	MN1220 存储	TLP631 光电耦合
DTVSS88 微处理	MN1226 存储	TLP721 光电耦合
DX0118CE 桥式整流	MN1227A 程序显示控制	TLP751 光电耦合
DY0689 电源厚膜	MN1228 存储	TLP7631 光电耦合
E3S-CPU.SCH 微处理	MN1280 电源复位检测	TLR324 数码显示
EA7049FS 色度、亮度信号放大、平衡调制	MN12C201D 存储	TM23A 驱动接口
EHDGA1243 数据切换与锁相环	MN12C25D 存储	TM2620D 电机驱动
EHM478N79 频段转换	MN12C261D 存储	TMM841P 存储
EHM8951A 开关电源稳压	MN1402STN 逻辑	TMM843AP 电可改写只读存储
EK001 伴音中频混频	MN1450BVF2 系统控制处理	TMP107930 亮度改善
EM32100 液晶显示驱动 8/10 位	MN14519BCP 电子开关切换	TMP43238135A 微处理
EM32116 液晶显示驱动 16 位	MN14531VTW 红外遥控信号解码	TMP47C1238ANU068(Z) 微处理
EM78810 来电显示控制	MN14821JTB 微处理	TMP47C1638AU 微处理
EM91330LB 音频、脉冲拨号	MN15142 微处理	TMP47C430N 微处理
EM91401CP 音频、脉冲拨号	MN15142EAI 微处理	TMP47C432N-8094 微处理
EM91401DK 音频、脉冲拨号	MN15142TKG 微处理	TMP47C433AN 微处理
EM91403AP 音频、脉冲拨号	MN15151TWP 微处理	TMP47C433AN-3851 微处理
EM91403BP 拨号	MN15245 微处理	TMP47C434N 微处理

EM91403CP 拨号	MN15245SAY 微处理	TMP47C434N-3528 微处理
EM91410A 音频、脉冲拨号	MN15261PDU 系统控制、显示驱动	TMP47C634N 微处理
EM91410AP 音频、脉冲拨号	MN152810 微处理	TMP47C634N-2465 微处理
EM91410BK 音频、脉冲拨号	MN152810TTD5 微处理	TMP47C834N-R122 微处理
EM91410CK 音频、脉冲拨号	MN152811TIX 微处理	TMP47C837 微处理
EM91410CP 音频、脉冲拨号	MN152811TZX 微处理	TMP47C837N-UB14 微处理
EM91410DK 音频、脉冲拨号	MN15283PEY-1 微处理	TMP87C766 微处理
EM91415DK 音频、脉冲拨号	MN15287 微处理	TMP87CH33N 微处理
EM91420DK 音频、脉冲拨号	MN15362VNK 微处理	TMP87CH36 微处理
EM91421AP 音频、脉冲拨号	MN15522 扩展	TMP87CH38 微处理
EM91421CP 音频、脉冲拨号	MN1554PFZ-1 系统控制处理	TMP87CM36N 微处理
EM91421DP 音频、脉冲拨号	MN15865VDY 微处理	TMP87CM38N 微处理
EM91440BP 音频、脉冲拨号	MN1871274 微处理	TMP87CP38N 微处理
EM91441BP 音频、脉冲拨号	MN1871611TKA 微处理	TMP87CP38N-3240 微处理
EM91441DR 音频、脉冲拨号	MN1871675T7T 微处理	TMP87CS38N 微处理
EM91442AK 音频、脉冲拨号	MN1871681 微处理	TMP87CS38N-1E45 微处理
EM91442DP 音频、脉冲拨号	MN1871768 微处理	TMP87CS38N-3506 微处理
EM91810A 音频、脉冲拨号	MN1872419TKO 微处理	TMP87CS64YF6463 微处理
EM91810B 音频、脉冲拨号	MN1872423CA 系统控制处理	TMP87M36N 自动播放处理
EM92002 音频、脉冲拨号	MN1872432TWI 微处理	TMP87PS38N 微处理
EM92003 音频、脉冲处理	MN1872457N2E 系统控制处理	TMP87PS38N-X 微处理
EM9210DCR 音频、脉冲拨号	MN1873284TS1 系统控制处理	TMP93PS42AF 微控制处理
EM9210DDQ 音频、脉冲拨号	MN1873287 微处理	TMS320VA110 音频解码
EM9211DCR 音频、脉冲拨号	MN1874033TWY 微处理	TMS4256-15NL 混音存储
EM9211DDQ 音频、脉冲处理	MN1874876T5H 微处理	TMS45160 存储
EM92547 主叫号码 FSK 解码	MN187611TKA 微处理	TMS73C127 微处理
EM92600A 双锁相环	MN1876476TYN 微处理	TMS73C167 微处理
EM93010 红外遥控磁带电话应答控制	MN3007 延迟混响	TMS73C45TKY2 微处理
EM93010R 红外遥控磁带电话应答控制	MN3102 时钟信号发生	TMS73C47 微处理
EM9400D 双信道无绳电话控制	MN3207 延时	TNH11402 电阻、电容厚膜
EM9401D 双信道无绳电话控制	MN3802 延迟	TNP107910 音频信号控制及放大
EM9510 显示控制 16 位	MN3868 延迟	TNP107918 光栅失真校正
EM95101 液晶显示驱动	MN4013BS 分频	TNP107929AP 视频信号切换及噪声检测
EPM7032SLC44-10 存储	MN4052B 电子开关切换	TNP107950AA 环绕声处理
ES3204 音频、视频解码	MN47464L-12 动态随机存储	TOA708A 模/数转换
ES3207 视频编码与音频数字信号处理	MN6014 红外遥控信号发射	TOP101Y 开关电源光耦反馈式
ES3209F 视频编码与音频数字信号处理	MN6030B 红外遥控信号发射	TOP210 开关电源
ES3210 音频、视频解码	MN6163A 色度信号处理	TOP210P 开关电源
ES3883 视频编码与音频数字信号处理	MN6163AS 色度信号处理	TOP22 开关电源

ES4108 音频、视频解码	MN6168VIF 主轴数字伺服控制	TPA2000D2 音频功率放大
ES56028E 数字混响处理	MN6178VAE 主轴数字伺服控制	TPIC326ADB 电机控制
ES56033 数字混响处理	MN63121 存储	TPU2732 视频信号处理
ESDA6V1SC5 充电控制稳压	MN6475A-T1 数字滤波	TPU2735 图文数字处理
F052 运算放大	MN6479 数字滤波	TPU3034 电视信号处理
F356 运算放大	MN6570TF 视频信号数/模转换	TPU3040 电视信号处理
F7299A1 发信末级功率放大	MN66261 数字信号处理	TSA5510T 合成双极单片
F88GA414 视放矩阵	MN66271RA 数字信号处理	TSA5511 总线控制频率合成调谐
FA7611A 开关电源	MN662740RE 数字信号处理	TSA5518M 总线控制频率合成调谐
FA7612P 电源稳压	MN662741RPA 数字信号处理	TSA5520 总线控制频率合成调谐
FC61 高阻抗运算放大	MN662745RPC 数据信号处理	TSA5523 总线控制频率合成调谐
FDKIL028 本振	MN662746RPK1 数字信号处理	TUC-J0013 开关电源厚膜
FH645B35 色度、亮度信号分离	MN6740VCPK 系统控制处理	TV817 光电耦合
FPS4291-7Z32 红外遥控信号接收	MN6743VRDH 系统控制处理	TVC37644 文字信号输出
FY1201 调频/调幅中频放大	MN67481-YMB 系统控制处理	TVP02066 屏显功能
GAL16V8C 行、场同步变换	MN675283VRSC 系统控制处理	TVRJ234 存储
GD74HC123 双可重触发	MN67700 伺服处理	TVSA0030 数字会聚校正
GD74LS10 与非门三 3 输入	MN67702 数字信号处理	TVSA0036 屏显字符振荡
GD74LS125A 缓冲四总线	MN67730MH 音频解码	TVSA0053 存储
GD74LS86 异或门四 2 输入	MN67740 视频解码	TVSM51320P 电子开关切换
GL1150 行、场扫描信号处理	MN67750 视频解码	TVSM5218L 双声道音频功率放大
GL3120 中 频信号处理	MN677532JA 解码	TVSTC4066B 四组双向模拟开关
GM0250Q 数/模转换	MN67790 解码	TWH8751 音频功率放大
GM71C18163CJS 数/模转换	MN8232 画中画控制	TZA1015 射频信号放大
GM71C4256 动态随机存储	MN8232A 画中画处理	U0002 频率合成
GM71C4260CJ60 动态随机存储	MN8236 数字滤波	U1301 视频组件控制
GM71C4270AJ-70 视频存储处理	MN82361 色度、亮度信号分离	U2R0003 红外遥控信号接收
GM76C256 存储	MN8303 副总线控制	U3666M 色度延迟
GM76C256HZ80 存储	MN8811 时基校正	UBA2006T 充电控制
GMS44508 微处理	MN89101AM 解压	UC1864 开关控制
GPIU521Y 电源稳压	MN89103M 解码	UC3828 开关电源变换
GS74LS07 六 缓冲驱动	MND1617RJAA2 系统控制显示驱动	UC3842B 开关电源控制
GS8234-01F 微处理	MNX7160BT1 动态随机存储 16M	UGL304KNT 色度、亮度信号分离
GS8389-02A 红外遥控信号发射	MP0232S 微处理	ULN2204 调频/调幅收音
GS8934-034 微处理	MPC596C2 图像中频放大、视频检波	ULN2274B 音频功率放大 1~2W
H001/1F-M4530 中频组件处理	MPX2350J 伴音信号处理	ULN3782M 音频功率放大 0.6W×2
H002 图像中频放大	MQ9001 液晶显示驱动十位	ULN3784B 音频功率放大 5W
H005 图像中频放大	MQ9703AC 来电显示	ULN3793W 音频功率放大
H52364SP 亮度信号均衡	MS1386L 梳状滤波	ULN3814A 调频/调幅收音

H58512ALFP8Z 动态随机存储	MSI-BOARD 制式切换	ULN3839A-1 单片调幅收音
H8/327 微处理	MSM10S0050-039GS-2K 锁相环	UM93520A 录音、重放信号处理
H8/3714 微处理	MSM10S0100-069GS-BK2 系统控制处理	UM93520AF 录音、重放信号处理
HA11107 伴音中频放大、鉴频	MSM27C401CZ-B01TSK 电可改写编程只读存储	UM9559E 音频、脉冲拨号
HA11211 FM/AM 中频放大/解调/音频/功放	MSM442 存储	UP01 频率合成
HA11215 图像中频放大	MSM514256B-70JS 存储	UPC1891A 双声道音频信号处理
HA11219 调频噪声抑制	MSM518126 静态存储 1M	UPD4066BC 自动频率控制通/断切换
HA11221 图像中频放大	MSM518221 数/模转换	UPD75066 微处理
HA11225 调频/调谐及中频放大	MSM5182228-30GS-TP 存储 2M	UPD78014 伺服解压
HA11229 伴音中频放大、鉴频	MSM5258RS 同步信号发生	UPD78018FGC 系统控制处理
HA11235 行、场扫描信号处理	MSM534001C-85GS-KR1 只读存储 4M	UV1355AM 高频调谐
HA1124 伴音中放、鉴频及前置放大	MSM5565-01RS 伺服控制	V53C16256HK50 存储
HA11244 行、场扫描信号处理	MSM69653RS 延迟	VCU2133 数/模转换
HA1124A 伴音中频放大、鉴频及前置放大	MSM6965R 延迟	VCU2134 数/模转换
HA1124DS 伴音中频放大、鉴频及前置放大	MSM6965RS 延迟	VCU2136 数/模转换
HA11251 调频/调幅中频放大	MSM6967RS 延迟	VDP3108A 视频偏转信号处理
HA1126D 自动频率调谐	MSM72H032 系统控制处理	VDP3120C 视频偏转信号处理
HA1126DW 自动频率调谐	MSM7460RS 延迟	VEFH03D 亮度信号处理
HA1137W 调频/调幅中频放大	MSP2400 伴音信号处理	VEFH14D 色度、亮度信号处理
HA11401 视频放大、消隐	MSP3410 解码	VEFH24A 稳压调节
HA11414 行、场扫描信号处理	MSP3410B-PP-F7 立体声解码	VFD3 操作系统控制、显示驱动
HA11423 行、场扫描信号处理	MSP3410D-CS 解调	VPC3215C 视频信号处理
HA1144 图像中频放大	MSP3415D-A1 音频信号处理	VSP2860 视频、行场同步处理
HA11440A 图像中频放大	MT03A 高频头	VSX0840 视频主振荡 27MHz
HA11485BNT 图像、伴音中频放大	MT03A-T3 本振与混频	VSX0845 音频主振荡 18.432MHz
HA11489 视频、色度信号解码	MT42C4064Z12 存储	VUC2003 音频伺服
HA11500NT 视频、色度及行场扫描信号处理	MT4C16256 存储	VV56 受话器控制
HA11508 视频、音频转换	MTV018 屏幕显示控制	W123 三端电源稳压
HA11509NT 色度、解码及行场扫描信号处理	MTV201 屏幕显示控制	W27C010-70 存储
HA11529 伺服控制	MVCS32 中放组件	W27E512 可编程存储 64K
HA11535 图像混合、同步分离	MVCS43B 中放组件	W78C32B-40 微处理
HA1154 伴音中频放大、鉴频及前置放大	MVCS45 中放组件	W78E54-24 微处理
HA11559NT 画质改善处理	N109 双运算放大	W78E58 微处理
HA11567/MP 色度信号处理	N12456 存取控制	W91030 主叫号码显示控制
HA11580A 色度信号处理	N17887A 视频解扰	W91210 音频、脉冲拨号
HA1167 图像中频放大、检波、视频放大	N74LS190 可逆十进制计数	W91310 音频、脉冲拨号
HA11724 视频信号处理	N74LS195A 移位寄存四位	W9925QP 音频、视频解码
HA11725 亮度信号处理	N74LS196 计数 4 位二进制	W9952QP 视频编码
HA11741 色度信号处理	N74LS197 计数高速二进制	WC531G 音频功率放大

HA11744 解调	N74LS240 反相八进制三状态总线	WL6340/FCF 微处理
HA11745 解调	NBT0144M 红外遥控信号发射	WN103005AN2G 系统控制处理
HA11747 伺服控制	NE5532 双运算放大	WS157 开关电源
HA11747A 伺服控制	NE5532N 运算放大	WT60P1 微处理
HA11749 电机稳速控制	NE5534 运算放大	WT62P1 微处理
HA11750 特技重放信号控制	NE555 时基	WT8043 同步信号识别处理
HA118070 子画面边框信号混合	NE555D 行启动处理	WT8045 同步信号识别处理
HA118088 开关切换	NE556C 双时基	WT8048 电源节电
HA118099 电子开关切换	NE564N 锁相环	X0052CE 伴音中频放大、鉴频及前置放大
HA118191ANT 磁头信号处理	NE567N 鉴相处理	X0260CE 频段转换
HA118295NT 磁头信号放大	NE570 降噪处理	X0371GE 磁头转换信号检测
HA11888V 重放图像均衡放大	NE646 杜比降噪处理	X0981CE 微处理
HA1196 调频立体声解码	NEC16312 显示驱动	X1079AF 话筒信号放大
HA1199 调幅/调谐收音	NEC2501 光电耦合	X24164 存储
HA12002 扬声器保护	NEC7530B 微处理	XP003 红外遥控信号接收
HA12005 低噪声电压放大	NI7687 视频解扰	XR1071 音频信号放大
HA12026 调频立体声解码	NI7687A 视频解扰	XR1075 音频信号处理
HA12045 杜比降噪处理	NIM4558M 话筒信号放大	XR1091ECP 荧光显示带通滤波
HA12102 双声道前置放大	NJM1496D 平衡调制	XRA15218N 音频信号处理
HA12158NT 伺服信号处理	NJM2063A 杜比降噪处理	XRA4558F 脉冲放大
HA12196NT 录放音信号处理	NJM2072 话筒信号放大	XRA6209 电机驱动
HA12413 调频/调幅中频放大	NJM2100D 双运算放大	XRA6209U 磁带加载驱动
HA13001 音频功率放大 5.5W×2	NJM2115VTE1 双运算放大	XRA6209U4 电机驱动
HA1308 音频功率放大	NJM2177A 杜比逻辑定向解码	XRA7767A 音频信号记录、重放处理
HA1314 音频功率放大 1W	NJM2178M 立体声、单声道处理	XRU2460-20 红外遥控信号发射
HA1339A 音频功率放大	NJM2220S 视频复合同步信号检测	XS12 红外遥控信号接收
HA1361 音频功率放大	NJM2229S 行同步发生	XS801 画中画视频信号输出
HA1366W 音频功率放大	NJM2233BMA 电子开关二输入选一输出	XSK01B 丽音解调
HA1367 音频前置放大、功率放大	NJM2234L 电子开关切换	XY8955A 数码长延时混响
HA1368R 音频功率放大	NJM2235L 视频电子开关切换	YAT016 视频信号处理
HA1371 音频功率放大	NJM2235M 图像扭曲校正	YCM301 色度、亮度信号分离
HA1372 音频功率放大	NJM2244M 视频电子开关切换	YCM302 色度信号处理
HA1374 音频功率放大	NJM2248S 视频电子开关切换	YM3623B 接口功能扩展
HA1377A 双声道音频功率放大	NJM2249S 电子开关切换	YM3805H 信号处理及伺服控制
HA1384 音频功率放大	NJM2903 双运算放大	YSS216D 卡拉 OK 处理
HA1388 双声道音频功率放大	NJM2903D 双运算放大	YSS903 卡拉 OK 处理
HA1389 音频功率放大 7W	NJM2904D 双运算放大	YVL151 视频信号处理
HA1393 双声道音频功率放大	NJM3414AV 双运算放大	YVZ152B 视频解码
HA1394 双声道音频功率放大	NJM4558M-T1 双运算放大	Z86227 微处理

HA1397 双声道音频功率放大	NJM4565D-D 双运算放大	Z90230 微处理
HA1406 音频前置放大	NJM4565L 双运算放大	Z90361 微处理
HA1451 双声道前置放大	NJM4580M 运算放大	ZIVAD6-L 音频、视频解码
HA1452W 双声道前置放大	NJU3421A 操作系统控制、显示驱动	ZIVADS-D6 音频、视频解码
HA1735B 话筒信号放大	NJU3421AF 操作系统控制、显示驱动	ZR36700 音频、视频解码
HA17431PA 三端电源电压检测	NJU3711M 扩展	UA758 调频立体声解码
HA17458 双运算放大	NJU7082AMTE1 双运算放大	UPB553AC 分频
HA17555PS 电源控制	NJU9701 延时	UPC1009C 调谐选台
HA17901P 全自动充电	NJW1103 杜比逻辑定向解码	UPC1018 调频/调幅中频放大
HA51339SP-3 视频、色度及行场信号处理	NM24C08EN 电可改写编程只读存储	UPC1020H 音频功率放大 4.8W
HA583 伴音中频放大、鉴频及功率放大	NMP70433 发光、振铃驱动	UPC1031H2 场扫描输出
HA7680 视频、色度及行场扫描信号处理	NN5099K 电视信号处理	UPC1099 开关电源控制
HBD7108 伴音中频信号处理	NT68P61A 微处理	UPC1171C 调幅收音
HC138 译码	NV320P 视频信号处理	UPC1177H 双声道音频功率放大
HC175 四 D 触发	NVM3060 存储	UPC1185H 双声道音频功率放大 5.8W×2
HC244A 驱动 8 总线三态	OM5234FBP-536 微处理	UPC1188H 音频功率放大
HC3002 双声道音频切换	OM5284 微处理	UPC1191V 调幅收音
HC4066A 充电检测	OM5484 微处理	UPC1197 调频立体声解码
HCD373 锁存三态八进制	OM8838 电视信号处理	UPC1211V 调频中频放大
HCF4046B 锁相环路	OM8839 电视信号处理	UPC1212C 音频功率放大 1W
HCF4066 电子开关切换	ON3111R 光电耦合	UPC1222C 调频/调幅中频放大
HCT08 与门四 2 输入	ONWAKWEC37.3 微处理	UPC1230H2 音频功率放大 20W
HCT157 电子开关切换	ONWAKWEC42.2 微处理	UPC1238H 音频功率放大
HCT4053B 电子开关切换	ONWAKWEC44.1 微处理	UPC1260 双声道功率放大
HD3207 运算放大	OP249 双运算放大	UPC1274V 双声道音频功率放大
HD44019RB14S 微处理	OPT601 红外遥控信号接收	UPC1275G 双声道杜比降噪
HD44840A65 微处理	OTI207 视频解码	UPC1284G 双声道杜比降噪
HD49410 存储控制	OTI257 视频、音频解码	UPC1285CA 杜比降噪
HD49741ANT 伺服控制	P621 光电耦合	UPC1297CA 杜比偏磁处理
HD6413002F10 状态控制	P83C266BDR 微处理	UPC1318V 音频功率放大
HD6413002F17 伺服控制	P83C266BDR/100 微处理	UPC1330HA 录、放开关
HD6433042 系统控制处理	P83C654FBP 微处理	UPC1362C 调谐选台
HD6433214W 微处理	P87C054-7222 微处理	UPC1363C 字符显示驱动
HD6433256A12F 微处理	P87C54 微处理	UPC1364C2 色度信号解调
HD6437034AD49F 系统控制处理	P87C766 微处理	UPC1365C 亮度、色度信号处理
HD74LS03P 触发	P87C766DRR 微处理	UPC1365C3 色度、亮度信号处理
HD74LS12P 触发	P87C770 微处理	UPC1366C 图像中频放大
HEF4013BP 双 D 触发	PA0057A 基色增益控制	UPC1377C 同步信号处理
HEF4052 电子开关切换	PAC003A 伺服处理	UPC1378H 场扫描信号处理

HEF4053BP 数字开关	PAC005A 视频信号处理	UPC1378H-L 场扫描信号处理
HEF4066BP 电子开关切换	PAP102 带通滤波	UPC1382C 伴音中频放大、鉴频及前置放大
HEF4094 移位寄存 8 位	PC1004PS 电源复位检测	UPC1384C 视频放大、色度解码
HEF4503 电子开关切换	PC123 光电耦合	UPC1403 视频、色度及行场扫描信号处理
HES8026D 重放控制信号整形	PC1406HA 双声道音频功率放大	UPC1406HA 双增益音频控制
HES8074A 信号检测	PC713V 光电耦合	UPC1420C 色度、亮度及行场扫描信号处理
HES8074B 信号检测	PC74HCT241P 数据缓冲	UPC1423CA 色度解码
HES8455 色度信号处理	PC817 光电耦合	UPC1488H 场扫描输出
HG5402 开关电源厚膜	PC817B 光电耦合	UPC1498H 场扫描输出
HG6576 电机稳速控制	PC817C 光电耦合	UPC17V 伴音中频放大、鉴频
HIC1015 开关电源控制	PCA84C122 红外遥控信号发射	UPC1820CA 中频放大
HIC1016 开关电源控制	PCA84C440P 微处理	UPC1830GT 视频、色度、同步信号处理
HM006 音频前置放大	PCA84C441 微处理	UPC1853 音频信号处理
HM4864P-12 存储	PCA84C640/019 微处理	UPC1883 行、场扫描信号处理
HM4868P-12 存储	PCA84C641-524 微处理	UPC1885 行、场扫描信号处理
HM514260CLTT-7 动态随机存储	PCA84C840P/054 微处理	UPC1891ACY 环绕声处理
HM52161615TT10A 存储	PCA84C841 微处理	UPC1891CX 环绕声处理
HM53461 只读存储	PCA84C841P 微处理	UPC2260V 复位电源稳压
HM62256BLFP-7 动态随机存储 256K	PCA8515 字符发生	UPC2300G 音频信号处理
HM6231 场扫描输出	PCA8516 字符发生	UPC2310C 亮度信号处理
HM6232 场扫描输出	PCA8521 红外遥控信号发射	UPC2801AHA 红外遥控信号接收
HM628128ALFP-5 静态随机存储	PCD3310A 音频、脉冲拨号	UPC324C 放大
HM628128ALFP-SSL 存储	PCD3321P 脉冲拨号	UPC339 主轴电机脉冲放大
HM62H256AK-15 随机存储	PCF84C844 微处理	UPC4557C 双运算放大
HM6404 场扫描输出	PCF8522E 存储	UPC4558 主轴电机脉冲放大
HM7101 高压限制保护	PCF8522EP 存储	UPC4560 双运算放大
HM7103 高压限制保护	PCF8566T 液晶显示驱动	UPC566H 音频前置放大
HM8901A 开关电源厚膜	PCF8574 输入/输出存储扩展	UPC575C2 音频功率放大 2W
HM9102 取样比较	PCF8581 存储	UPC585C 调频立体声解码
HM9102C 音频、脉冲拨号	PCF8581AP 存储	UPC6336C 数/模转换
HM91520B 音频、脉冲拨号	PCF8582A 存储	UPC6336N 音、视频信号切换
HM91521A 音频、脉冲拨号	PCF8594C-2 存储	UPC661 数/模转换
HM91521B 音频、脉冲拨号	PCF8598E 存储	UPC666 数/模转换
HM91522B 音频、脉冲拨号	PCM1701 解码	UPD1514C-044 微处理
HM91530B 音频、脉冲拨号	PCM1710 数/模转换	UPD16311 操作系统控制、显示驱动
HM91710A 音频、脉冲拨号	PCM1712 数/模转换	UPD16312 操作系统控制、显示驱动
HM91710B 音频、脉冲拨号	PCM1715U 数/模转换	UPD1701C-011 频率合成
HM9201 取样比较	PCM1716E 数/模转换	UPD1701C-014 调频/调幅系统控制
HM9203 取样比较	PCM1717E 数/模转换	UPD1703C-016 微处理

HM9204 取样比较	PCM1725 音频信号处理	UPD1704C-011 微处理
HM9204A 取样比较	PCM1734UB-E2 数/模转换	UPD1706G-011 微处理
HM9205 取样比较	PCM1746-E2 数/模转换	UPD1708AG-020 调频/调幅调谐控制
HM9207 取样比较	PCM1800 音频解码	UPD1708G-571 微处理
HM9220A 呼叫状态音频解码、自动忙音重播	PCM56P-L-1 数/模转换	UPD1715G-015 调频/调幅调谐控制
HM9220E 呼叫状态音频检测	PCM63 数/模转换	UPD1719G-014 微处理
HM9270C 双音多频解码	PCM66P 音频控制	UPD1937C 微处理
HM9318 制式转换	PD0060 数字滤波	UPD1943C 红外遥控信号发射
HM9348 伴音中频混频	PD0133C 系统控制处理	UPD1986C 红外遥控信号发射
HM94004B 音频功率放大	PD0192A 视频信号处理	UPD4011BG 与门
HM94005B 音频功率放大	PD0196C 系统控制处理	UPD41464C 存储
HP01 画中画图像中频放大	PD2026A 数/模转换	UPD42272A 画中画信号处理
HS0038 红外遥控光电转换	PD2395 数字音频回响	UPD42280V-30 存储
HT1611 液晶显示驱动	PD3228B 模式控制处理	UPD424260 动态存储 4MB
HT1611A 液晶显示驱动	PD9004A 字符发生	UPD424800LE 存储
HT1613 液晶显示驱动	PIP2250 画中画处理	UPD6102G 红外遥控信号发射
HT1613A 液晶显示驱动	PMB2255 发射信号处理	UPD6121G-001 红外遥控信号发射
HT1616A 液晶显示驱动	PNA4601M03VT 红外遥控信号接收	UPD6124 红外遥控信号发射
HT4207-4L 频率调制	PQ05RD21 电源稳压	UPD6124CA620 红外遥控信号发射
HT4238-4L 频率解调	PQ05RF11 电源稳压	UPD6124G547 红外遥控信号发射
HT4239-4L 色度信号处理	PQ09R05 电源稳压	UPD6144 字符显示驱动
HT4664A-IE15 重放亮度信号处理	PQ12RF1 电源稳压+12V	UPD6145 字符显示驱动
HT4848B 亮度信号处理	PQ12RF1A 电源稳压	UPD6160CA606 伺服控制
HT4949A 色度信号处理	PQ1R33 电源稳压+3.3V	UPD6254 存储
HT6222 红外遥控信号发射	PQ1R50 电源稳压+5V	UPD6325 数/模转换
HT7207C 亮度信号处理	PQ30RV21A 稳压电源	UPD6326C 音频信号处理
HT7227C 亮度信号处理	PQ3T53 电源稳压+3.3V	UPD6374CU 伺服控制
HT8955A 回声效果产生	PS2501 光电耦合	UPD6375 数据处理
HT9201A 音频、脉冲拨号	PSP2032 逐行扫描处理	UPD6375CU 数据处理
HT9202B 拨号控制	PST523D 电源复位稳压	UPD6376 数/模转换
HT9202C 拨号控制	PST529 电源复位稳压	UPD6403 画中画信号处理
HT9202D 拨号控制	PST5720 电源复位检测	UPD6450-511 字符发生
HT9202G 拨号控制	PST5720-2 电源复位稳压	UPD6453-554 字符发生
HT9202L 拨号控制	PST572D 电源复位稳压	UPD6453CY564 字符发生
HY403 电子音乐	PST590D 电源复位	UPD6461 字符发生
HY514260B 动态存储	PST600C 电源复位稳压	UPD6901 数/模转换
HY57V161610ATC-10 存储 16M	PST7023 电源复位稳压	UPD70014 微处理
HY62256ALJ-70-TR 存储	PST9142NR 电源复位稳压	UPD75106-741-3BE 微处理
HYB514171BJ 存储	PT2210 红外遥控信号发射	UPD75116GF-F70-3BE 微处理

PT2221 系统控制处理

UPD75212ACW-100 微处理

PT2380 音频信号处理

UPD75216ACW-183 微处理

PT2398 音频信号处理

UPD7566CS-052 微处理

PT2399 延迟混响

UPD75P216ACW 显示驱动

PT6311 操作系统控制、显示驱动

UPD78014 微处理

PT6312 显示驱动控制

PVPU2203 视频信号处理